



شماره: ۱۴۰۲/۷۰۹۸۱۵	تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
موضع: ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳		
<p>به استناد ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۵۴/ت ۵۷۶۹۷ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸) هیئت محترم وزیران) و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه، به پیوست «فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳» از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) که مبانی آن به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، ابلاغ می‌شود. این فهرست‌بهای برای تهییه برآورد هزینه کارهایی که تأمین مالی تمام یا بخشی از آنها از محل وجوده عمومی باشد و فرآیند ارجاع کار آنها بعد از ابلاغ این بخشنامه شروع می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.</p> <p>لازم است قبل از ارزیابی مالی مناقصه، برآورد به هنگام اجرای کار براساس آخرین «دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی» ابلاغی این سازمان، توسط دستگاه مناقصه‌گزار تهییه شود. با ابلاغ این بخشنامه، دستورالعمل مذکور لازم‌الاجرا و استفاده از آن الزامی است.</p> <p>داود منظور</p> 		

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق


رشته نیرو

سال ۱۴۰۳

شماره صفحه

فهرست مطالب

۱	دستورالعمل کاربرد
۵	کلیات
۷	فصل اول. نگهداری دوره‌ای تجهیزات پست
۱۶	فصل دوم. نگهداری دوره‌ای خطوط
۲۸	فصل سوم. نگهداری دوره‌ای سیستم‌های حفاظت و کنترل
۴۳	فصل چهارم. نگهداری دوره‌ای تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه
۴۹	فصل پنجم. نگهداری دوره‌ای و آزمون تجهیزات پست‌های DCS
۵۲	فصل ششم. آزمون‌های ویژه، تعمیرات و عملیات فوق برنامه پست
۵۸	فصل هفتم. کشیک و فراخوان
۶۲	فصل هشتم. بازدید پهپادی
۶۷	فصل دهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه خطوط
۸۳	فصل یازدهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه سیستم‌های حفاظت و کنترل
۸۷	فصل دوازدهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه
۹۰	پیوست ۱. شرح اقلام هزینه‌های بالاسری
۹۲	پیوست ۲. ضریب منطقه‌ای
۹۳	پیوست ۳. دستورالعمل تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی
۹۵	پیوست ۴. کارهای جدید



دستورالعمل کاربرد

۱-۱. فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق شامل این دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل‌ها، شرح واحد ردیف‌ها و پیوست‌های فهرست‌بها به شرح ذیل است:

پیوست ۱. شرح اقلام هزینه‌های بالاسری

پیوست ۲. ضرایب منطقه‌ای

پیوست ۳. دستورالعمل تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی

پیوست ۴. کارهای جدید

۱-۲. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها در طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجود عمومی موضوع ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.

۲. نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهیه فهرست‌بها و مقداری:

۲-۱. شرح ردیف‌های این فهرست‌بها به نحوی تعیین شده است که اقلام عمومی کارهای رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق را پوشش دهد. در مواردی که برای انجام کار، مشخصات فنی و اجرایی ویژه‌ای مورد نیاز باشد که اقلام آن با شرح ردیف‌های این فهرست و سایر فهارس‌بهای پایه (مطابق جدول بند ۶) تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام تهیه و در انتهای گروه مربوطه با شماره ردیف جدید درج می‌شود. این ردیف‌ها، با علامت ستاره مشخص و به عنوان ردیف‌های ستاره‌دار نامیده می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی استناد ارجاع کار و پیمان درج شود. بهای واحد ردیف‌های ستاره‌دار، با روش تجزیه قیمت و براساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می‌شود. هرگاه دستورالعملی برای پرداخت ردیف‌های ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره جدید اضافه می‌شود.

۲-۲. بهای واحد ردیف‌هایی که شرح آنها در این فهرست‌بها موجود است، اما بدون بهای واحد هستند، به روش درج شده در بند ۱-۲ تعیین می‌شود. این اقلام نیز ردیف‌های ستاره‌دار محسوب می‌شود.

۲-۳. شرح و بهای واحد ردیف‌های غیرپایه موضوع بند ۱-۲ (اقلام ستاره‌دار)، باید هنگام بررسی برآورد هزینه اجرای کار، به تصویب دستگاه اجرایی برسد.

۲-۴. در کارهایی که از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف‌های ستاره‌دار، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف‌های فهرست‌بها (پایه و غیرپایه) بدون اعمال هزینه تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی و ضرایب متعلقه، در این رشته، بیشتر از سی (۳۰) درصد باشد، لازم است دستگاه اجرایی قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد تمامی ردیف‌های ستاره‌دار در آن رشته را، پس از تصویب، همراه با تجزیه قیمت مربوطه به دیرخانه شورای عالی فنی، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال دارد تا پس از رسیدگی و تصویب توسط شورای عالی فنی، (بر اساس دستورالعمل‌های نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک عمل قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود، ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار متنج از فرآیند برگزاری مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب بیست و پنج (۲۵) و ده (۱۰) درصد خواهد بود.

۲-۵. برای هر یک از اقلامی که در کلیات یا مقدمه فصل‌ها، بهای آنها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف‌هایی، یا روش دیگری تعیین شده است، باید ردیف جداگانه‌ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش‌بینی شود و بهای واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه می‌شود، در مقابل ردیف یاد شده درج شود. این اقلام نیز ردیف‌های پایه محسوب می‌شوند. در صورتی که برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش‌بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسر بها ملاک عمل می‌باشد.

۲-۶. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز و امکان درج ردیف‌های جدید، ردیف‌های هر فصل با توجه به ماهیت آنها، به گروه‌ها یا زیر فصل‌های جداگانه‌ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف‌های فهرست‌بها، شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول به شماره فصل، دو رقم بعدی به شماره گروه یا زیر فصل و دو رقم آخر، به شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل اختصاص داده شده است.

۷-۲. هنگام تهیه برآورد به جمع بهای کل ردیف‌های این فهرست‌بها و ردیف‌های غیره پایه مربوط به آن، ضریب‌ها و هزینه‌های زیر، طبق روش تعیین شده در ۸-۲ اعمال می‌شود.

۷-۲-۱. ضریب بالاسری که شرح اقلام آن به عنوان راهنمای پیوست ۱ درج شده است، به شرح زیر می‌باشد:
 الف. ضریب بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و اگذار می‌شوند، برابر $\frac{1}{3}$ و برای کارهایی که به صورت تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار متنج از فرآیند برگزاری مناقصه و اگذار می‌شوند، برابر $\frac{1}{2}$ می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و اگذار می‌شوند، برابر $\frac{1}{41}$ و برای کارهایی که به صورت تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار متنج از فرآیند برگزاری مناقصه و اگذار می‌شوند، برابر $\frac{1}{30}$ می‌باشد.

۷-۲-۲. ضریب منطقه‌ای مطابق دستورالعمل پیوست ۲.

۷-۲-۳. هزینه تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی مطابق دستورالعمل پیوست ۳.

۸-۲. برای برآورد هزینه اجرای کارهای این فهرست‌بها، مقادیر اقلام آن، براساس مشخصات فنی، دستورالعمل‌های اجرایی و برنامه زمان‌بندی دوره‌ای تعیین و بر حسب ردیف‌های این فهرست‌بها و ردیف‌های غیر پایه مربوط، اندازه‌گیری می‌شود و فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و بهای کل ردیف‌ها است تهیه می‌شود.

در این فهرست، بهای کل هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع بهای کل ردیف‌های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل‌ها، جمع مبلغ این فهرست‌بها برای کار مورد نظر، بدست می‌آید. آنگاه ضریب بالاسری و ضریب منطقه‌ای به صورت پی در آن ضرب شده و در نهایت هزینه تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی به آن اضافه می‌شود. نتیجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. به مدارک یاد شده، کلیات، مقدمه فصل‌ها و پیوست‌های ۱ الی ۴ فهرست‌بها ضمیمه شده، مجموعه تهیه شده، به عنوان فهرست‌بها و مقادیر کار منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار)، نامیده می‌شود.

۹-۲. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای - ویرایش سوم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

۳. در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها، به بیش از یک رشته فهرست‌بها پایه مورد نیاز است، فهرست‌بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست‌بها پایه رشته مربوطه. به طور جداگانه تهیه می‌شود. فهرست‌بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ای که به این ترتیب برای بخش‌های مختلف کار تهیه می‌شود، همراه با برگه خلاصه

برآورده که برآورده بخش‌های مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن منعکس است، به عنوان فهرست‌بها و مقادیر یا برآورده هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می‌شوند. در این نوع کارها صرفا فهرست تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی (به شرح مندرج در پیوست ۳ این فهرست‌بها) بر اساس هزینه اجرای کار در این رشته برای کل کار (تمام رشته‌ها) تهیه می‌شود.

۴. در صورت تفاوت مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فنی مندرج در مقدمه فصول، پیمانکار موظف است تفاوت بهای حاصل از تفاوت مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فنی مندرج در مقدمه فصول را در سرجمع قیمت پیشنهادی خود منظور نموده و پس از آن بابت تفاوت مذکور هزینه مجازایی منظور نمی‌گردد. در هر حال پیمانکار ملزم به تحويل تجهیزات و انجام کار بر اساس مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان می‌باشد.

۴-۱. در صورت تفاوت تعداد نفرات گروه‌های اجرایی انجام کار مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان با تعداد نفرات گروه‌های اجرایی مندرج در بند ۱۴ کلیات این فهرست‌بها، پیمانکار موظف است تفاوت بهای حاصل از تفاوت آن را در سرجمع قیمت پیشنهادی خود منظور نموده و پس از آن بابت تفاوت مذکور هزینه مجازایی منظور نمی‌گردد. در هر حال پیمانکار ملزم به انجام کار بر اساس مشخصات مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان می‌باشد.

۵. عناوین و عبارات بکار رفته در این فهرست‌بها به شرح زیر تعریف می‌شوند:

۵-۱. شبکه: عبارت است از پست‌ها، خطوط، کابل‌ها و سایر تجهیزات الکتریکی که به منظور انتقال انرژی الکتریکی از نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان متصل شده‌اند.

۵-۲. مدار یک خط یا کابل الکتریکی: عبارت است از تعدادی از هادی یا کابل‌هایی که بطور الکتریکی غیر قابل تفکیک بوده و یک سیستم سه‌فاز یا سیستم دیگری را تشکیل می‌دهند و قادر به انتقال انرژی الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگر هستند.

۵-۳. پست یا ایستگاه برق: محلی است که با مجموعه‌ای از تجهیزات برقی شامل ترانسفورماتورها، تجهیزات فشار قوی و متوسط (از قبیل کلیدها، سکسیونرها، ترانس‌های اندازه‌گیری، برق‌گیرها و غیره)، وسایل اندازه‌گیری، سیستم‌های حفاظت و کنترل، تجهیزات فشار ضعیف، راکتور، خازن و سایر تجهیزات مورد نیاز برای تغییر سطح ولتاژ و مدیریت و حفاظت شبکه برق از آن استفاده می‌شود.

۵-۴. انواع پست یا ایستگاه:

الف. پست GIS (سوئیچگیر گازی): به پستی گفته می‌شود که عایق استفاده شده در بین اکثر تجهیزات، گاز SF₆ بوده و در اکثر موارد در فضای بسته نصب می‌شود.

ب. پست متعارف (AIS): به پستی گفته می‌شود که عایق استفاده شده در بین اکثر تجهیزات، هوا بوده و در اکثر موارد در فضای باز نصب می‌شود.

۵-۵. سیستم‌های مخابراتی: سیستم‌های مخابراتی مورد استفاده در شبکه مخابرات صنعت برق شامل بی‌سیم، ماکروویو، DTS، PLC، DTS، فیبر نوری، سیستم سوئیچینگ و سایر موارد مرتبط می‌باشند.

۵-۶. دیسپاچینگ: سیستم‌های مدرن جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت شبکه که وظیفه پایش، نظارت، کنترل، حفظ پایداری و بهره برداری بهینه از شبکه انتقال و فوق توزیع را عهده‌دار می‌باشد.

۵-۷. نگهداری دوره‌ای: فعالیت‌هایی است که طبق برنامه زمان‌بندی و بر اساس دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های فنی به منظور حفظ و نگهداری تجهیزات شبکه مورد نیاز می‌باشد، به طوری که این تجهیزات همواره در شرایط مناسب و مطلوب آماده بهره‌برداری باشند.

۵-۸. فعالیت‌های فوق برنامه: به فعالیت‌هایی اطلاق می‌گردد که در زمرة برنامه‌های زمان‌بندی نگهداری تجهیزات شبکه (فعالیت‌های طبق برنامه) قرار نداشته باشد و شامل انجام آزمون‌های ویژه، تعویض تجهیزات اصلی شبکه و سایر اقدامات مرتبط می‌باشد.

۵-۹. تعمیرات: مجموعه فعالیت‌هایی است که بر روی تجهیزات شبکه که دچار خرابی جزئی و یا کلی شده انجام می‌پذیرد تا مجدداً در شرایط بهره‌برداری قرار گیرند که می‌تواند منجر به رفع اشکال یا تعویض قطعاتی از تجهیز با استفاده از لوازم یدکی گردد. تبصره: عملیات اصلاح و بهینه‌سازی در زمرة فعالیت‌های تعمیرات قرار نمی‌گیرد.

۵-۱۰. تجهیزات فشار متوسط، فوق توزیع و انتقال: به ترتیب تجهیزاتی با ولتاژ کارکرد ۱۱ تا ۳۳ کیلوولت، ۶۳ تا ۱۳۲ کیلوولت و ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت می‌باشد.

۶. در تدوین استناد ارجاع کار پروژه‌های نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق، جهت برآورد و استفاده از ردیف اقلامی که در این فهرست‌بها موجود نمی‌باشد، از راهنمای مندرج در جدول زیر استفاده می‌گردد:

عنوان فصل	رشته	موضوع کار
فصول مرتبط	پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق	تامین تجهیزات و لوازم یدکی مورد نیاز و همچنین عملیات نصب تجهیزات پست
فصول مرتبط	خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق	تامین تجهیزات و لوازم یدکی مورد نیاز و همچنین عملیات نصب تجهیزات خطوط هوایی
فصول مرتبط	خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق	تامین تجهیزات و لوازم یدکی مورد نیاز و همچنین عملیات نصب تجهیزات خطوط زمینی

۷. برای سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال ۱۴۰۲، سعی شده است حتی الامکان در زیر موارد اصلاحی، علامت گذاری شود. برای مواردی که ممکن است علامت گذاری از قلم افتاده باشد، مسئولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان است.

کلیات

۱. مفاد کلیات، مقدمه فصل‌ها و گروه‌ها و شرح ردیف‌ها، اجزای غیرقابل تغییک و مکمل یکدیگر هستند.
۲. شرح ردیف‌ها و شرح درج شده در مقدمه فصل‌ها و کلیات، به تنهایی تعین‌کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف‌ها در صورتی قابل پرداخت است که طبق دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی مربوطه انجام شود و با مشخصات تعین شده در این فهرست‌بها و ردیف مورد نظر نیز مطابقت داشته باشد.
۳. قیمت‌های این فهرست‌بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق بوده و شامل هزینه‌های تأمین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین‌آلات، ابزار و دستگاه‌های آزمون و همچنین تأمین مصالح مورد نیاز (به استثنای مصالح و تجهیزاتی که تهیه آن‌ها در استناد توسط کارفرما تعهد شده است)، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح، جابجایی نیروی انسانی و مصالح در کارگاه، و به طور کلی، اجرای کار است و برای اختصار از درج این موارد در شرح ردیف‌ها، صرف نظر شده است. تأمین آب به عهده کارفرما می‌باشد و در صورت نیاز و تأمین توسط پیمانکار هزینه مربوطه مطابق ضوابط محاسبه و پرداخت می‌گردد.
۴. قیمت‌های این فهرست‌بها، قیمت‌های کاملی برای انجام کار، طبق دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی مربوطه است. هیچگونه اضافه‌بها‌یی بابت شرایط محیطی و جوی، نحوه دسترسی، توپوگرافی و مشخصات فیزیکی زمین، عمق یا ارتفاع کار، بارگیری، جابجایی و باراندازی در محدوده‌ی کارگاه، دوری از شهر و موارد دیگری که اجرای کار را مشکل‌تر یا مخصوص کند، جز آنچه به صراحت در این فهرست‌بها برای آن بها یا اضافه‌بها پیش‌بینی شده است، قابل پرداخت نیست.
۵. در ردیف‌های این فهرست‌بها، هزینه حمل تجهیزات و لوازم یدکی مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های این فهرست‌بها، (که قابلیت حمل توسط خودرو گروه بر را داشته باشد) در بهای ردیف منظور شده است و اضافه‌بها‌یی برای هزینه حمل در این فصول پرداخت نخواهد شد. در خصوص تجهیزاتی که حمل آن‌ها مستلزم استفاده از ماشین‌آلات سنگین (از قبیل کامیون، تریلی، بوژی و ...) باشد، جهت پیش‌بینی هزینه مربوطه در تنظیم استناد ارجاع کار از فصل مرتبط در سایر فهارس بهای پایه استفاده می‌شود. در صورتی که در فصول مرتبط با تعمیرات جهت انتقال لوازم و تجهیزات یدکی مورد نیاز تا محل کار از وسایل نقلیه خاص (برف پیما، تله کابین، تراکتور، چهارپایان، قایق و ...) استفاده گردد و همچنین در صورتی که جهت انجام فعالیت پیمانکار، نیاز به ایجاد، اصلاح و یا پاکسازی مسیر دسترسی گروه‌های اجرایی، وسایل، ماشین‌آلات و تجهیزات تا محل کار باشد هزینه مربوطه، مطابق پیوست شماره ۴ (پیوست کار جدید) استفاده می‌گردد.
۶. مبلغ مربوط به ضریب‌های منطقه‌ای، بالاسری، و هزینه تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی در صورتی که در برآورده هزینه اجرای کار منضم به پیمان، منظور شده باشد، قابل پرداخت است.
۷. با نتیجه‌گیری از مقایسه فصل‌های این فهرست‌بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست‌بها با فهارس دیگر، یا مقایسه آن با قیمت‌های روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بجز آنچه به صراحت تعین شده است قابل پرداخت نیست.
۸. در هر بخش از این فهرست‌بها که دستورالعملی برای نحوه برآورده داده شده است، مفاد آن تنها برای مرحله برآورده، نافذ خواهد بود.
۹. بهای تمامی ردیف‌ها در این فهرست‌بها جهت استفاده در عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق با لحاظ آخرین ویرایش استانداردهای معتبر بین‌المللی، وزارت نیرو، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مشخصات فنی عمومی ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت نیرو، شرکت توانیر و مشخصات فنی پایه در مقدمه هر فصل پیش‌بینی شده‌اند. بدیهی است پیمانکار ملزم به تحويل تجهیزات و انجام کار بر اساس ضوابط فنی مذکور (مندرج در پیمان) و سایر مشخصات فنی مندرج در استناد ارجاع کار و پیمان می‌باشد.
۱۰. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی پیمان، قبل از سفارش به تائید دستگاه نظارت یا کارفرما بررسد.


۱۱. اندازه‌گیری کارها بر اساس ابعاد کارهای انجام شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه‌های اجرایی، دستورکارها و صورت مجلس‌ها یا برگه‌های آزمایش (Test Sheet) یا چک لیست‌ها صورت می‌گیرد. در مواردی که روش ویژه‌ای برای اندازه‌گیری در این فهرست‌بها پیش‌بینی شده است، اندازه‌گیری به روش تعیین شده انجام می‌شود.
۱۲. در مواردی که جهت مشخصات فنی تجهیزات از دامنه استفاده شده است الگوی زیر مبنای عمل می‌باشد:
- ۱-۱۲. در عبارت «۲۵ تا ۱۰۰ آمپر» دامنه مذکور شامل ۲۵ و ۱۰۰ آمپر نیز می‌گردد.
 - ۲-۱۲. در عبارت «بیشتر از ۱۰۰ آمپر» دامنه مذکور مشمول ۱۰۰ آمپر نمی‌گردد.
۱۳. کلیه ماشین آلات و دستگاه‌های تست می‌باشند قبل از استفاده به تایید کارفرما رسیده باشد.
۱۴. ترکیب و تعداد نفرات گروه‌های اجرایی پیمانکار در ردیف‌های فصول نگهداری دوره‌ای و تعمیرات، بر اساس تعداد و نفرات مندرج در بند ۱۰ مقدمه فصل ۷ (کشیک و فراخوان) منظور شده است.
۱۵. مقاد مقدمات و بهای کلیه ردیف‌های فصول این فهرست‌بها، که مربوط به ولتاژ ۶۳ کیلوولت است عیناً در مورد تجهیزات ۶۶ کیلوولت نیز صادق می‌باشد.
۱۶. به بهای ردیف‌های فصول یک تا شش این فهرست‌بها، برای کار در شب (ساعت ۲۲ تا ۶ بامداد) ضریب ۱/۲۱ و برای کار در تمام ساعت روزهای تعطیل رسمی، ضریب ۱/۲۶ اعمال می‌گردد.
۱۷. این فهرست‌بها بر مبنای قیمت‌های سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ محاسبه شده است.



فصل اول. نگهداری دوره‌ای تجهیزات پست

مقدمه

۱. در انجام برنامه‌های دوره‌ای آزمون و سرویس تجهیزات پست، دستورالعمل‌های جاری نگهداری و تعمیرات شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مطابق مفاد مندرج در استناد ارجاع کار و پیمان ملاک عمل می‌باشد.
۲. هزینه‌های ردیف‌های این فصل برای انجام یک مرتبه سرویس یا آزمون لحاظ شده است.
۳. هزینه سرویس و نظافت کلیه تابلوهای مربوط به هر بی در ردیف تجهیز مربوط به آن بی محاسبه گردیده و هزینه جداگانه بابت سرویس و نظافت آن پرداخت نمی‌گردد.
۴. استفاده از ردیف‌های گروه ۲۰، صرفاً در مواردی میسر می‌باشد که هیچ‌یک از دیگر ردیف‌های مندرج در این فصل توسط گروه مذکور در انجام ماموریت مورد استفاده قرار نگرفته باشد لازم بذکر است مبنای محاسبه ردیف‌های مذکور، مدت زمان حضور گروه در پست می‌باشد.



۵. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	نگهداری دوره‌ای ترانسفورماتور قدرت
۰۲	نگهداری دوره‌ای راکتور
۰۳	نگهداری دوره‌ای ترانسفورماتور مصرف داخلی و زمین
۰۴	نگهداری دوره‌ای کلید قدرت ^۱
۰۵	نگهداری دوره‌ای سکسیونر
۰۶	نگهداری دوره‌ای ترانسفورماتور ولتاژ
۰۷	نگهداری دوره‌ای ترانسفورماتور جریان
۰۸	نگهداری دوره‌ای ترانسفورماتور ترکیبی جریان و ولتاژ
۰۹	نگهداری دوره‌ای موج گیر
۱۰	نگهداری دوره‌ای برقگیر
۱۱	نگهداری دوره‌ای خازن
۱۲	نگهداری دوره‌ای باسپار
۱۳	نگهداری دوره‌ای باطری
۱۴	نگهداری دوره‌ای شارژر و اینورتر
۱۵	نگهداری دوره‌ای سیستم AC
۱۶	نگهداری دوره‌ای تجهیزات GIS
۱۷	نگهداری دوره‌ای دیزل ژنراتور و کمپرسور
۱۸	آزمون ترمومیزن
۱۹	نگهداری دوره‌ای سرکابل و مفصل در پست
۲۰	فعالیت‌های موردنی
۲۱	نگهداری دوره‌ای سیستم روشنایی در پست

^۱ Breaker

فصل اول. نگهداری دوره‌ای تجهیزات پست

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۰۱۰۱	سرویس ترانسفورماتور قدرت سه سیم پیچ ۴۰۰ کیلوولت.	دستگاه	۵۷۹۲۶۷۰۰۰		
۱۰۱۰۲	سرویس ترانسفورماتور قدرت سه سیم پیچ تکفار ۴۰۰ کیلوولت.	دستگاه	۳۷۹۳۰۸۰۰۰		
۱۰۱۰۳	سرویس ترانسفورماتور قدرت سه سیم پیچ ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۴۸۹۷۹۶۰۰۰		
۱۰۱۰۴	سرویس ترانسفورماتور قدرت دو سیم پیچ ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۴۴۹۱۱۳۰۰۰		
۱۰۱۰۵	سرویس ترانسفورماتور قدرت سه سیم پیچ ۱۳۲ کیلوولت.	دستگاه	۴۰۶۵۶۰۰۰		
۱۰۱۰۶	سرویس ترانسفورماتور قدرت دو سیم پیچ ۱۳۲ کیلوولت.	دستگاه	۳۸۹۱۹۲۰۰۰		
۱۰۱۰۷	سرویس ترانسفورماتور قدرت ۶۳ کیلوولت.	دستگاه	۳۶۹۱۳۵۰۰۰		
۱۰۱۰۸	آزمون مقاومت عایقی و تعیین PI ترانسفورماتور قدرت انتقال.	دستگاه	۵۰۵۵۹۰۰۰		
۱۰۱۰۹	آزمون اندازه‌گیری جریان فن‌های ترانسفورماتور قدرت.	دستگاه	۵۵۱۵۰۰		
۱۰۱۱۰	آزمون اندازه‌گیری جریان پمپ روغن ترانسفورماتور قدرت.	دستگاه	۶۷۸۵۰۰		
۱۰۱۱۱	اندازه‌گیری جریان موتور درایو تپ‌چنجر ترانسفورماتور قدرت.	دستگاه	۳۴۳۰۰۰		
۱۰۱۱۲	آزمون مقاومت عایقی و تعیین PI ترانسفورماتور قدرت فوق توزیع.	دستگاه	۳۹۹۵۵۰۰۰		
۱۰۱۱۳	سرویس ترانسفورماتور قدرت دو سیم پیچ تکفار ۴۰۰ کیلوولت.	دستگاه	۳۵۹۱۲۳۰۰۰		
۱۰۱۱۴	سرویس ترانسفورماتور قدرت دو سیم پیچ ۴۰۰ کیلوولت.	دستگاه	۴۸۹۴۱۷۰۰۰		
۱۰۱۱۵	آزمون کالیبراسیون ترمومتر روغن یا سیم پیچ ترانسفورماتور	دستگاه	۱۹۲۸۹۰۰۰		
۱۰۲۰۱	سرویس راکتور (سه‌فاز یا تکفار) ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت.	مجموعه	۳۸۹۱۹۲۰۰۰		
۱۰۲۰۲	سرویس راکتور نوترال ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۱۳۹۶۷۰۰۰		
۱۰۲۰۳	سرویس راکتور فشار متوسط.	دستگاه	۱۸۰۷۵۰۰۰		
۱۰۲۰۴	آزمون مقاومت عایقی و تعیین PI راکتور انتقال یا فوق توزیع.	دستگاه	۴۰۸۷۵۰۰۰		
۱۰۲۰۵	آزمون اندازه‌گیری جریان فن‌های راکتور انتقال یا فوق توزیع.	دستگاه	۵۵۱۵۰۰		
۱۰۲۰۶	آزمون اندازه‌گیری جریان پمپ روغن راکتور انتقال یا فوق توزیع.	دستگاه	۶۷۸۵۰۰		
۱۰۲۰۷	آزمون مقاومت عایقی و تعیین PI راکتور نوترال.	دستگاه	۳۰۵۸۴۰۰۰		

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۰۳۰۱	سرویس ترانسفورماتور مصرف داخلی یا زمین پست‌های انتقال.	دستگاه	۹۰۴۲۰۰۰		
۱۰۳۰۲	سرویس ترانسفورماتور مصرف داخلی یا زمین پست‌های فوق توزیع.	دستگاه	۷۸۹۶۰۰۰		
۱۰۳۰۳	آزمون مقاومت عایقی و تعیین PI ترانسفورماتور زمین یا کمکی یا کمپیکت یا توزیع.	دستگاه	۳۳۰۵۰۰۰		
۱۰۴۰۱	سرویس بریکر ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت.	مجموعه	۱۷۹۲۴۰۰۰		
۱۰۴۰۲	سرویس بریکر ۱۳۲ یا ۶۳ کیلوولت.	مجموعه	۱۲۰۳۱۰۰۰		
۱۰۴۰۳	سرویس بریکر فشار متوسط خلا یا گازی.	دستگاه	۵۵۶۳۰۰۰		
۱۰۴۰۴	تعویض روغن و سرویس بریکرهای فشار متوسط روغنی.	دستگاه	۸۳۲۰۰۰۰		
۱۰۴۰۵	آزمون مقاومت عایقی بریکر انتقال.	دستگاه	۵۹۱۳۰۰۰		
۱۰۴۰۶	آزمون تایم تست (زمان قطع و وصل کنتاکت‌ها) بریکر انتقال.	دستگاه	۴۶۴۳۰۰۰		
۱۰۴۰۷	آزمون اندازه‌گیری مقاومت کنتاکت‌های اصلی بریکر انتقال.	دستگاه	۶۰۲۸۰۰۰۰		
۱۰۴۰۸	آزمون اندازه‌گیری جریان و زمان شارژ موتور بریکر انتقال.	دستگاه	۱۰۲۹۰۰۰۰		
۱۰۴۰۹	آزمون مقاومت عایقی بریکر فوق توزیع.	دستگاه	۴۹۷۸۵۰۰۰		
۱۰۴۱۰	آزمون تایم تست (زمان قطع و وصل کنتاکت‌ها) بریکر فوق توزیع.	دستگاه	۳۹۹۲۳۰۰۰		
۱۰۴۱۱	آزمون اندازه‌گیری مقاومت کنتاکت‌های اصلی بریکر فوق توزیع.	دستگاه	۴۹۹۸۶۰۰۰		
۱۰۴۱۲	آزمون اندازه‌گیری جریان و زمان شارژ موتور بریکر فوق توزیع.	دستگاه	۸۶۶۵۰۰		
۱۰۴۱۳	آزمون ولتاژی با Vacum Checker جهت بریکر فشار متوسط.	دستگاه	۱۳۳۵۷۰۰۰		
۱۰۴۱۴	آزمون اندازه‌گیری مقاومت کنتاکت‌های اصلی بریکر فشار متوسط.	دستگاه	۲۰۲۹۷۰۰۰		
۱۰۴۱۵	آزمون تایم تست (زمان قطع و وصل کنتاکت‌ها) بریکر فشار متوسط.	دستگاه	۲۰۲۶۵۰۰۰		
۱۰۵۰۱	سرویس سکسیونر ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۵۷۷۳۰۰۰		
۱۰۵۰۲	سرویس سکسیونر ۱۳۲ یا ۶۳ کیلوولت.	دستگاه	۵۳۰۱۰۰۰		
۱۰۵۰۳	سرویس سکسیونر فشار متوسط.	دستگاه	۳۰۵۳۷۰۰۰		

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۰۵۰۴	آزمون اندازه گیری مقاومت کن tact های اصلی سکسیونر انتقال.	دستگاه	۵'۴۴۹'۰۰۰		
۱۰۵۰۵	آزمون اندازه گیری جریان موتور و زمان باز و بسته شدن سکسیونر انتقال.	دستگاه	۱'۲۹۰'۰۰۰		
۱۰۵۰۶	آزمون اندازه گیری مقاومت کن tact های اصلی سکسیونر فوق توزیع.	دستگاه	۴'۶۹۷'۰۰۰		
۱۰۵۰۷	آزمون اندازه گیری جریان موتور و زمان باز و بسته شدن سکسیونر فوق توزیع.	دستگاه	۸۶۶'۵۰۰		
۱۰۶۰۱	سرویس ترانسفورماتور ولتاژ یا خازنی ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت (تک فاز).	دستگاه	۲'۶۰۸'۰۰۰		
۱۰۶۰۲	سرویس ترانسفورماتور ولتاژ یا خازنی ۱۳۲ کیلوولت (تک فاز).	دستگاه	۲'۲۰۳'۰۰۰		
۱۰۶۰۳	سرویس ترانسفورماتور ولتاژ یا خازنی ۶۳ کیلوولت (تک فاز).	دستگاه	۲'۱۸۸'۰۰۰		
۱۰۶۰۴	سرویس ترانسفورماتور ولتاژ فشار متوسط.	دستگاه	۱'۱۹۱'۰۰۰		
۱۰۶۰۵	آزمون مقاومت عایقی اولیه و ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ/ترانسفورماتور ولتاژ خازنی (تک فاز).	دستگاه	۲'۴۹۰'۰۰۰		
۱۰۷۰۱	سرویس ترانسفورماتور جریان ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت (سه فاز).	مجموعه	۹'۹۷۳'۰۰۰		
۱۰۷۰۲	سرویس ترانسفورماتور جریان ۱۳۲ یا ۶۳ کیلوولت (سه فاز).	مجموعه	۷'۴۳۵'۰۰۰		
۱۰۷۰۳	سرویس ترانسفورماتور جریان فشار متوسط (سه فاز).	مجموعه	۲'۹۳۹'۰۰۰		
۱۰۷۰۴	آزمون مقاومت عایقی اولیه و ثانویه ترانسفورماتور جریان (سه فاز).	مجموعه	۷'۱۳۸'۰۰۰		
۱۰۸۰۱	سرویس ترانسفورماتور ترکیبی جریان و ولتاژ ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت.	دستگاه	۷'۰۹۹'۰۰۰		
۱۰۹۰۱	سرویس موج گیر ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۳'۹۵۴'۰۰۰		
۱۰۹۰۲	سرویس موج گیر ۱۳۲ یا ۶۳ کیلوولت.	دستگاه	۳'۲۵۰'۰۰۰		
۱۱۰۰۱	سرویس بر قگیرهای ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت (سه فاز).	مجموعه	۷'۷۲۴'۰۰۰		
۱۱۰۰۲	سرویس بر قگیرهای ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت (سه فاز).	مجموعه	۵'۰۴۹'۰۰۰		
۱۱۰۰۳	سرویس بر قگیرهای فشار متوسط (سه فاز).	مجموعه	۱'۷۳۲'۰۰۰		
۱۱۰۰۴	آزمون مقاومت عایقی بر قگیر.	دستگاه	۳'۷۲۷'۰۰۰		

فصل اول. نگهداری دوره‌ای تجهیزات پست


فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۱۰۰۵	آزمون اندازه‌گیری جریان نشتی برق‌گیر با مولتی متر.	دستگاه	۷۰۲۵۰۰		
۱۱۰۱	سرویس خازن و متعلقات در سطح فشار متوسط به ازای هر یونیت.	سلول	۱'۱۹۷۰۰۰		
۱۱۰۲	سرویس خازن و متعلقات در سطح انتقال یا فوق توزیع به ازای هر یونیت.	سلول	۲'۴۱۰۰۰۰		
۱۱۰۱	سرویس باسیارها و یراق‌آلات و مقره‌های ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت برای هر باسیار.	مجموعه	۲۹'۵۲۸'۰۰۰		
۱۱۰۲	سرویس باسیارها و یراق‌آلات و مقره‌های باسیار فوق توزیع برای هر باسیار.	مجموعه	۱۵'۶۱۸'۰۰۰		
۱۱۰۳	آزمون مقاومت عایقی باسیار فشار متوسط.	مجموعه	۸'۸۴۸'۰۰۰		
۱۱۰۴	سرویس باسیارها و یراق‌آلات و مقره‌های باسیار فشار متوسط برای هر باسیار.	مجموعه	۲۱'۲۴۳'۰۰۰		
۱۱۰۱	بازدید، شارژ پراکندگی و آزمون سرویس سیستم یک مجموعه باتری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت.	سری	۸'۲۸۴'۰۰۰		
۱۱۰۲	بازدید، شارژ پراکندگی و آزمون سرویس سیستم یک مجموعه باتری ۴۸ ولت.	سری	۶'۸۹۴'۰۰۰		
۱۱۰۳	آزمون اندازه‌گیری غلظت هر سلول باتری ۲ ولت.	سلول	۹۴'۴۰۰		
۱۱۰۴	آزمون اندازه‌گیری ولتاژ و دمای هر سلول باتری ۲ ولت.	سلول	۵۷'۰۰۰		
۱۱۰۵	آزمون امپدانس داخلی باتری ۲ ولت.	سلول	۲۲۱'۰۰۰		
۱۱۰۶	آزمون اندازه‌گیری غلظت هر سلول باتری ۱۲ ولتی و بالاتر.	سلول	۹۴'۴۰۰		
۱۱۰۷	آزمون اندازه‌گیری ولتاژ و دمای هر سلول باتری ۱۲ ولتی و بالاتر.	سلول	۱۷۱'۰۰۰		
۱۱۰۸	آزمون اندازه‌گیری امپدانس داخلی هر سلول باتری ۱۲ ولتی و بالاتر.	سلول	۶۸۸'۰۰۰		
۱۱۰۹	آزمون اندازه‌گیری ظرفیت باتری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت یک ساعته.	مجموعه	۶'۸۲۲'۰۰۰		
۱۱۱۰	آزمون اندازه‌گیری ظرفیت باتری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت سه ساعته.	مجموعه	۱۲'۷۴۰'۰۰۰		
۱۱۱۱	آزمون اندازه‌گیری ظرفیت باتری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت پنج ساعته.	مجموعه	۲۰'۰۱۴'۰۰۰		
۱۱۱۲	آزمون اندازه‌گیری ظرفیت باتری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت هشت ساعته.	مجموعه	۳۰'۹۲۵'۰۰۰		

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۱۳۱۳	آزمون اندازه گیری ظرفیت باتری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت ده ساعته.	مجموعه	۳۶'۹۴۲'۰۰۰		
۱۱۳۱۴	آزمون اندازه گیری مقاومت اتصالات باتری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت.	مجموعه	۱'۸۲۷'۰۰۰		
۱۱۳۱۵	آزمون اندازه گیری ظرفیت باتری ۴۸ ولت یک ساعته.	مجموعه	۵'۴۶۵'۰۰۰		
۱۱۳۱۶	آزمون اندازه گیری ظرفیت باتری ۴۸ ولت سه ساعته.	مجموعه	۱۰'۴۱۱'۰۰۰		
۱۱۳۱۷	آزمون اندازه گیری ظرفیت باتری ۴۸ ولت پنج ساعته.	مجموعه	۱۶'۴۰۶'۰۰۰		
۱۱۳۱۸	آزمون اندازه گیری ظرفیت باتری ۴۸ ولت هشت ساعته.	مجموعه	۲۱'۳۷۹'۰۰۰		
۱۱۳۱۹	آزمون اندازه گیری ظرفیت باتری ۴۸ ولت ده ساعته.	مجموعه	۳۱'۳۹۴'۰۰۰		
۱۱۳۲۰	آزمون اندازه گیری مقاومت اتصالات باتری ۴۸ ولت.	مجموعه	۱'۱۵۸'۰۰۰		
۱۱۴۰۱	سرویس هر دستگاه شارژر یا اینورتر و تابلوهای ۱۱۰ یا ۴۸ ولت LV/DC مربوطه.	مجموعه	۱۱'۰۷۲'۰۰۰		
۱۱۴۰۲	بازدید و سرویس UPS.	دستگاه	۹'۳۳۱'۰۰۰		
۱۱۵۰۱	بازدید و سرویس سیستم AC شامل تابلوهای داخل سالن و محوطه (LVAC) و اضطراری ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت.	مجموعه	۲۰'۰۷۲'۰۰۰		
۱۱۵۰۲	بازدید و سرویس سیستم AC شامل تابلوهای داخل سالن و محوطه (LVAC) و اضطراری ۱۳۲ یا ۶۳ کیلوولت.	مجموعه	۱۱'۵۷۵'۰۰۰		
۱۱۶۰۱	بازدید و سرویس سالیانه سوئیچگیرهای GIS انتقال و فوق توزیع به صورت سه عدد محفظه تک فاز (هر فاز درون یک محفظه جداگانه قرار داشته باشد).	بی	۶۳'۴۸۴'۰۰۰		
۱۱۶۰۲	بازدید و سرویس سالیانه سوئیچگیرهای GIS انتقال و فوق توزیع به صورت یک عدد محفظه سه فاز (هر سه فاز درون یک محفظه قرار داشته باشد).	بی	۴۲'۶۷۲'۰۰۰		
۱۱۶۰۳	بازرسی سوئیچگیرهای GIS انتقال و فوق توزیع به صورت سه عدد محفظه تک فاز (هر فاز درون یک محفظه جداگانه قرار داشته باشد).	بی	۱۳۴'۳۲۴'۰۰۰		
۱۱۶۰۴	بازرسی سوئیچگیرهای GIS انتقال و فوق توزیع به صورت یک عدد محفظه سه فاز (هر سه فاز درون یک محفظه قرار داشته باشد).	بی	۶۷'۵۷۵'۰۰۰		
۱۱۷۰۱	بازدید و سرویس دیزل ژنراتور به همراه باطربی و سایر متعلقات آن در پستهای فشار قوی.	دستگاه	۷'۶۹۹'۰۰۰		
۱۱۷۰۲	بازدید و سرویس کمپرسور.	دستگاه	۶'۱۶۳'۰۰۰		

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۱۸۰۱	آزمون ترمومویژن بی خط انتقال.	بی	۲۰۷۳۵'۰۰۰		
۱۱۸۰۲	آزمون ترمومویژن ترانسفورماتور و بی فشار قوی و ضعیف ترانسفورماتور انتقال (کلیه متعلقات).	بی	۴۰۸۲۰'۰۰۰		
۱۱۸۰۳	آزمون ترمومویژن باسبار انتقال و متعلقات.	مجموعه	۲۰۸۸۵'۰۰۰		
۱۱۸۰۴	آزمون ترمومویژن یک بانک خازن انتقال.	مجموعه	۲۰۹۱۱'۰۰۰		
۱۱۸۰۶	آزمون ترمومویژن بی خط فوق توزیع.	بی	۱۰۵۴۶'۰۰۰		
۱۱۸۰۷	آزمون ترمومویژن ترانسفورماتور و تجهیزات بی فشار قوی و فشار ضعیف ترانسفورماتور فوق توزیع (کلیه متعلقات).	بی	۳۰۰۰۱'۰۰۰		
۱۱۸۰۸	آزمون ترمومویژن باسبار و متعلقات باسبار فوق توزیع.	مجموعه	۱۰۴۱۳'۰۰۰		
۱۱۸۰۹	آزمون ترمومویژن یک بانک خازن فوق توزیع.	مجموعه	۹۴۹'۰۰۰		
۱۱۸۱۱	آزمون ترمومویژن پست ۳۳ به ازاء هر پست	ایستگاه	۹۰۷۱۸'۰۰۰		
۱۱۸۱۲	آزمون ترمومویژن فیدر فشار متوسط بیرونی و متعلقات آن به ازای هر بی	بی	۱۰۳۹۸'۰۰۰		
۱۱۸۱۳	آزمون ترمومویژن راکتور انتقال و بی مربوطه (کلیه متعلقات)	بی	۲۰۳۱۱'۰۰۰		
۱۱۸۱۴	آزمون ترمومویژن راکتور فوق توزیع یا توزیع و بی مربوطه (کلیه متعلقات)	بی	۱۰۹۲۸'۰۰۰		
۱۱۸۱۵	آزمون ترمومویژن مجموعه تابلوهای کنترل و حفاظت و سیستم LVDC و LVAC و شارژر پست انتقال	مجموعه	۳۰۷۹۶'۰۰۰		
۱۱۸۱۶	آزمون ترمومویژن مجموعه تابلوهای کنترل و حفاظت و سیستم LVDC و LVAC و شارژر پست فوق توزیع	مجموعه	۲۰۶۶۵'۰۰۰		
۱۱۸۱۷	آزمون ترمومویژن یک ست باطری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و اتصالات آن	مجموعه	۲۰۵۸۹'۰۰۰		
۱۱۸۱۸	آزمون ترمومویژن باطری ۴۸ ولت و اتصالات آن به ازای یک ست	مجموعه	۱۰۸۲۹'۰۰۰		
۱۱۹۰۱	آزمون مقاومت عایقی کابل یا سرکابل سه‌فاز (فشار متوسط).	مجموعه	۹۰۲۴۸'۰۰۰		
۱۱۹۰۲	آزمون پیوستگی زمین شیلد کابل سه‌فاز (فشار متوسط).	مجموعه	۸۰۳۷۷'۰۰۰		
۱۱۹۰۳	سرویس سر کابل فشار متوسط سه فاز	مجموعه	۱۰۱۴۷'۰۰۰		
۱۲۰۰۱	اعزام گروه تعمیرات پست به درخواست کارفرما تا ۴ ساعت	مورد	۳۱۰۲۸۱'۰۰۰		

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۲۰۰۲	اضافه بهابه ردیف ۱۲۰۰۱ با بت افزایش مدت انجام فعالیت مربوطه در پست به میزان بیش از ۸ ساعت	مورد	۱۸۹۴۹۴۰۰۰		
۱۲۱۰۱	سرویس سیستم روشنایی محوطه پست انتقال	ایستگاه	۸۰۱۲۴۰۰۰		
۱۲۱۰۲	سرویس سیستم روشنایی محوطه پست فوق توزیع	ایستگاه	۴۲۹۷۶۹۰۰۰		
۱۲۱۰۳	سرویس سیستم روشنایی داخلی ساختمان های پست انتقال	ایستگاه	۳۳۹۳۱۰۰۰		
۱۲۱۰۴	سرویس سیستم روشنایی داخلی ساختمان های پست فوق توزیع	ایستگاه	۲۱۲۰۷۰۰۰		
۱۲۲۰۱	بازدید و سرویس کامل تانک رزیستانس	دستگاه	۲۰۶۶۲۰۰۰		



فصل دوم. نگهداری دوره‌ای خطوط

مقدمه

۱. ردیف‌های بخش بازدید صعودی و پیمایشی در گروه‌های ۱ تا ۷ و بخش کابل و آزمون در گروه ۹ آورده شده است. انجام سرویس و نگهداری خط و کابل مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.
۲. هزینه‌های بازدید مربوط به خطوطی که صعب العبور بوده و فاقد جاده دسترسی می‌باشند و نیاز است با استفاده از هلیکوپتر جهت ارسال نفرات و تجهیزات استفاده شود، در ردیف‌های این فصل منظور نگردیده و در زمان تنظیم اسناد ارجاع کار به صورت مجزا منظور می‌گردد.
۳. منظور از دشت و تپه ماهور، مسیری مسطح و عاری از هرگونه موانع می‌باشد، به گونه‌ای که دسترسی به هادی‌ها و دکل‌های خط با خودرو امکان‌پذیر باشد.
۴. منظور از مسیر نیمه‌کوهستانی، جنگل یا شالیزار مسیری است که به دلیل وجود عوارض طبیعی یا انسانی، حرکت بین دکل‌ها توسط گروه بازدید کننده با خودرو به صورت مستقیم امکان‌پذیر نبوده و گروه با طی زمان بیشتر به صورت پیاده یا به راحتی از طریق مسیرهای فرعی امکان دسترسی به دکل و مسیر خط را فراهم می‌سازد.
۵. منظور از مسیر صعب‌العبور یا باتلاقی، مسیری است که به دلیل وجود عوارض طبیعی یا انسانی دسترسی به آن بخش از مسیر یا دکل خط از طریق خودرو امکان‌پذیر نباشد و در این مسیرها حرکت گروه بین دکل‌ها به سختی و صعوبت به صورت پیاده یا با استفاده از سایر وسائل حمل و نقل مانند قایق، خودرو برف‌پیما و ... صورت گیرد. همچنین با استفاده از مسیرهای فرعی دسترسی گروه به خط امکان‌پذیر می‌گردد.
۶. هزینه‌های ردیف‌های این فصل برای انجام یک مرتبه بازدید یا آزمون لحاظ شده است.
۷. بهای ردیف‌های بازدید صعودی در این فصل جهت انواع دکل‌ها به صورت یکسان در نظر گرفته شده است و برای تغییر در نوع دکل هزینه مجزایی پرداخت نمی‌گردد.
۸. بهای ردیف‌های بازدید پیمایشی در این فصل جهت دکل‌های مشبك و تلسکوپی لحاظ شده است و برای سایر انواع دکل (ازجمله چوبی یا بتنی) ۴۰ درصد کاهش‌بها لحاظ می‌گردد.
۹. بهای ردیف‌های این فصل بر اساس شرح خدمات بازدیدهای دوره‌ای ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه می‌باشد.
۱۰. بهای ردیف‌های این فصل بر اساس بازدید تک‌نفره از برج‌های فشار قوی پیش‌بینی شده است. در صورتی که با توجه به شرایط منطقه و محیطی و همچنین تایید کارفرما ردیف‌ها به صورت دونفره از هر دکل انجام گردد. برای بازدید پیمایشی ضریب $\frac{1}{9}$ و بازدید صعودی ضریب $\frac{1}{85}$ در ردیف متناظر با همان فعالیت و رده ولتاژی در مسیر و باندل مشترک اعمال می‌گردد.
۱۱. بهای ردیف‌های بازدید پیمایشی و صعودی در این فصل برای سطوح ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت و کمتر جهت خطوط تک‌سیمه (تک باندل) محاسبه شده است. در صورت بازدید پیمایشی یا صعودی خطوط دو باندل، ضریب $\frac{1}{1}$ ، سه باندل ضریب $\frac{1}{18}$ و چهار باندل ضریب $\frac{1}{24}$ در ردیف متناظر با خطوط تک‌سیمه (تک باندل) همان رده ولتاژی اعمال می‌گردد.
۱۲. در صورت استفاده از ردیف‌های بازدید صعودی خطوط، امکان استفاده همزمان ردیف‌های بازدید پیمایشی جهت خطوط مربوطه میسر نمی‌باشد.
۱۳. استفاده از ردیف‌های بازدید صعودی و پیمایشی منوط به انجام بازدیدهای مربوطه و تهیه و ارائه گزارشات مورد تایید کارفرما می‌باشد.
۱۴. در مواردی که فعالیت‌های این فصل فقط برای مسیر دشت و تپه ماهور محاسبه شده، در صورت انجام آن فعالیت در سایر مسیرها ضریب $\frac{1}{45}$ برای مسیر نیمه‌کوهستانی و همچنین ضریب $\frac{1}{95}$ برای مسیر صعب‌العبور و باتلاقی در ردیف متناظر با همان فعالیت و رده ولتاژی که در دشت و تپه ماهور محاسبه گردیده است اعمال می‌گردد. همچنین در ردیف‌هایی که نوع مسیر در آن مشخص نشده است ملاک محاسبه فعالیت در مسیر دشت و ماهور می‌باشد.
۱۵. هزینه خدمات عیوب موردي مشاهده شده در بازدیدهای دوره‌ای شامل خاک ریزی یا خاک برداری دستی اطراف فونداسیون دکل و انحراف مسیر آب به صورت دستی که به صورت همزمان در بازدیدهای صعودی یا پیمایشی انجام می‌شود و همچنین تخریب لانه پرنده

فصل دوم. نگهداری دوره‌ای خطوط

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

روی برج همزمان با بازدید صعودی در بهای بازدیدها لحاظ شده و هزینه جداگانه پرداخت نمی‌گردد. بدیهی است در صورتی که به دلیل شرایط خطوط عیوب مذکور به صورت عمده و کلی در طول خط رخ دهد در زمان تنظیم اسناد ارجاع کار هزینه انجام هر یک از خدمات فوق الذکر به طور جداگانه محاسبه و در اسناد ارجاع کار و پیمان منظور می‌شود.

۱۶. در خطوط با دکل‌های چند مداره که مدارات از لحاظ سطوح ولتاژی با هم متفاوت می‌باشند، ملاک انجام خدمات این فصل بالاترین سطح ولتاژ خواهد بود.

۱۷. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	بازدید خطوط ۶۳ کیلوولت
۰۲	بازدید خطوط ۱۳۲ کیلوولت
۰۳	بازدید خطوط ۲۳۰ کیلوولت
۰۴	بازدید خطوط ۴۰۰ کیلوولت تک باندل
۰۵	بازدید خطوط ۴۰۰ کیلوولت دو باندل
۰۶	بازدید خطوط ۴۰۰ کیلوولت سه باندل
۰۷	بازدید خطوط ۴۰۰ کیلوولت چهار باندل
۰۹	آزمون‌های دوره‌ای
۱۱	نگهداری خطوط زمینی

فصل دوم. نگهداری دوره‌ای خطوط

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۱۰۱	بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور تکمداره.	برج	۶۸۴۵۰۰		
۰۲۰۱۰۲	بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور تکمداره.	برج	۱۰۲۶۰۰۰		
۰۲۰۱۰۳	بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار تکمداره.	برج	۹۹۴۵۰۰		
۰۲۰۱۰۴	بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار تکمداره.	برج	۱۳۳۶۰۰۰		
۰۲۰۱۰۵	بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی تکمداره.	برج	۱۳۳۶۰۰۰		
۰۲۰۱۰۶	بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی تکمداره.	برج	۱۶۷۹۰۰۰		
۰۲۰۱۰۷	بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور دومداره.	برج	۸۲۳۵۰۰		
۰۲۰۱۰۸	بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور دومداره.	برج	۱۳۶۹۰۰۰		
۰۲۰۱۰۹	بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار دومداره.	برج	۱۹۱۲۸۰۰۰		
۰۲۰۱۱۰	بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار دومداره.	برج	۱۶۷۹۰۰۰		
۰۲۰۱۱۱	بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی دومداره.	برج	۱۴۹۳۰۰۰		
۰۲۰۱۱۲	بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی دومداره.	برج	۲۰۰۲۱۰۰۰		
۰۲۰۱۱۳	بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهارمداره.	برج	۱۰۹۶۰۰۰		
۰۲۰۱۱۴	بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهارمداره.	برج	۱۸۵۰۰۰۰		
۰۲۰۱۱۵	بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار چهارمداره.	برج	۱۴۴۹۰۰۰		
۰۲۰۱۱۶	بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار چهارمداره.	برج	۲۰۱۷۴۰۰۰		

فصل دوم. نگهداری دوره‌ای خطوط

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۱۱۷	بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی چهارمداره.	برج	۱'۷۳۸'۰۰۰		
۰۲۰۱۱۸	بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی چهارمداره.	برج	۲'۴۹۸'۰۰۰		
۰۲۰۲۰۱	بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور تکمداره.	برج	۹۱۶'۰۰۰		
۰۲۰۲۰۲	بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور تکمداره.	برج	۱'۳۷۳'۰۰۰		
۰۲۰۲۰۳	بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار تکمداره.	برج	۱'۳۳۲'۰۰۰		
۰۲۰۲۰۴	بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار تکمداره.	برج	۱'۷۹۰'۰۰۰		
۰۲۰۲۰۵	بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی تکمداره.	برج	۱'۷۹۰'۰۰۰		
۰۲۰۲۰۶	بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی تکمداره.	برج	۲'۲۴۸'۰۰۰		
۰۲۰۲۰۷	بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور دومداره.	برج	۱'۱۰۰'۰۰۰		
۰۲۰۲۰۸	بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور دومداره.	برج	۱'۸۳۶'۰۰۰		
۰۲۰۲۰۹	بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار دومداره.	برج	۱'۵۱۲'۰۰۰		
۰۲۰۲۱۰	بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی دومداره.	برج	۱'۹۷۰'۰۰۰		
۰۲۰۲۱۱	بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار دومداره.	برج	۲'۲۴۸'۰۰۰		
۰۲۰۲۱۲	بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی دومداره.	برج	۲'۵۳۸'۰۰۰		
۰۲۰۲۱۳	بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهارمداره.	برج	۱'۴۶۶'۰۰۰		
۰۲۰۲۱۴	بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهارمداره.	برج	۲'۴۷۴'۰۰۰		

فصل دوم. نگهداری دوره‌ای خطوط

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۲۱۵	بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار چهارمداره.	برج	۱'۸۷۸'۰۰۰		
۰۲۰۲۱۶	بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار چهارمداره.	برج	۲'۸۸۶'۰۰۰		
۰۲۰۲۱۷	بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی چهارمداره.	برج	۱'۷۶۰'۰۰۰		
۰۲۰۲۱۸	بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی چهارمداره.	برج	۳'۳۴۴'۰۰۰		
۰۲۰۳۰۱	بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره.	برج	۱'۱۳۷'۰۰۰		
۰۲۰۳۰۲	بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره.	برج	۱'۷۰۶'۰۰۰		
۰۲۰۳۰۳	بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار تک‌مداره.	برج	۱'۶۵۱'۰۰۰		
۰۲۰۳۰۴	بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار تک‌مداره.	برج	۲'۲۳۸'۰۰۰		
۰۲۰۳۰۵	بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی تک‌مداره.	برج	۲'۲۲۰'۰۰۰		
۰۲۰۳۰۶	بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی تک‌مداره.	برج	۲'۷۸۹'۰۰۰		
۰۲۰۳۰۷	بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره.	برج	۱'۳۶۹'۰۰۰		
۰۲۰۳۰۸	بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره.	برج	۲'۲۷۵'۰۰۰		
۰۲۰۳۰۹	بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار دو‌مداره.	برج	۲'۱۵۱'۰۰۰		
۰۲۰۳۱۰	بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار دو‌مداره.	برج	۲'۷۹۲'۰۰۰		
۰۲۰۳۱۱	بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی دو‌مداره.	برج	۲'۴۴۷'۰۰۰		
۰۲۰۳۱۲	بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی دو‌مداره.	برج	۳'۳۵۸'۰۰۰		

فصل دوم. نگهداری دوره‌ای خطوط

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۳۱۳	بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهارمداره.	برج	۱'۸۲۲'۰۰۰		
۰۲۰۳۱۴	بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهارمداره.	برج	۳'۰۷۱'۰۰۰		
۰۲۰۳۱۵	بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار چهارمداره.	برج	۲'۳۳۱'۰۰۰		
۰۲۰۳۱۶	بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار چهارمداره.	برج	۳'۵۸۵'۰۰۰		
۰۲۰۳۱۷	بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی چهارمداره.	برج	۲'۹۰۰'۰۰۰		
۰۲۰۳۱۸	بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی چهارمداره.	برج	۴'۱۵۴'۰۰۰		
۰۲۰۴۰۱	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره، یک‌باندل.	برج	۱'۳۶۰'۰۰۰		
۰۲۰۴۰۲	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره، یک‌باندل.	برج	۲'۰۴۰'۰۰۰		
۰۲۰۴۰۳	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار تک‌مداره، یک‌باندل.	برج	۱'۹۷۵'۰۰۰		
۰۲۰۴۰۴	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار تک‌مداره، یک‌باندل.	برج	۲'۶۵۵'۰۰۰		
۰۲۰۴۰۵	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی تک‌مداره، یک‌باندل.	برج	۲'۶۵۵'۰۰۰		
۰۲۰۴۰۶	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی تک‌مداره، یک‌باندل.	برج	۳'۳۳۵'۰۰۰		
۰۲۰۴۰۷	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره، یک‌باندل.	برج	۱'۶۳۲'۰۰۰		
۰۲۰۴۰۸	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره، یک‌باندل.	برج	۲'۷۲۰'۰۰۰		
۰۲۰۴۰۹	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار دو‌مداره، یک‌باندل.	برج	۲'۲۴۸'۰۰۰		
۰۲۰۴۱۰	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار دو‌مداره، یک‌باندل.	برج	۳'۳۲۱'۰۰۰		

فصل دوم. نگهداری دوره‌ای خطوط

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۴۱۱	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی دومناره، یکباندل.	برج	۲۹۲۸۰۰۰		
۰۲۰۴۱۲	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی دومناره، یکباندل.	برج	۴۰۱۵۰۰۰		
۰۲۰۴۱۳	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهارمناره، یکباندل.	برج	۲۱۸۳۰۰۰		
۰۲۰۴۱۴	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهارمناره، یکباندل.	برج	۳۶۷۲۰۰۰		
۰۲۰۴۱۵	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار چهارمناره، یکباندل.	برج	۲۷۸۹۰۰۰		
۰۲۰۴۱۶	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار چهارمناره، یکباندل.	برج	۴۲۸۳۰۰۰		
۰۲۰۴۱۷	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی چهارمناره، یکباندل.	برج	۳۴۶۹۰۰۰		
۰۲۰۴۱۸	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی چهارمناره، یکباندل.	برج	۴۹۶۳۰۰۰		
۰۲۰۵۰۱	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مناره دوباندل.	برج	۱۴۹۴۰۰۰		
۰۲۰۵۰۲	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مناره دوباندل.	برج	۲۲۴۳۰۰۰		
۰۲۰۵۰۳	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار تک‌مناره دوباندل.	برج	۲۱۷۴۰۰۰		
۰۲۰۵۰۴	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار تک‌مناره دوباندل.	برج	۲۹۲۳۰۰۰		
۰۲۰۵۰۵	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی تک‌مناره دوباندل.	برج	۲۹۱۸۰۰۰		
۰۲۰۵۰۶	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی تک‌مناره دوباندل.	برج	۳۶۶۸۰۰۰		
۰۲۰۵۰۷	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دومناره دوباندل.	برج	۱۷۹۴۰۰۰		
۰۲۰۵۰۸	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دومناره دوباندل.	برج	۲۹۹۲۰۰۰		

فصل دوم. نگهداری دوره‌ای خطوط

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۵۰۹	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار دومداره دوباندل.	برج	۲'۴۷۴'۰۰۰		
۰۲۰۵۱۰	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار دومداره دوباندل.	برج	۳'۶۶۸'۰۰۰		
۰۲۰۵۱۱	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی دومداره دوباندل.	برج	۳'۱۶۸'۰۰۰		
۰۲۰۵۱۲	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی دومداره دوباندل.	برج	۴'۴۱۷'۰۰۰		
۰۲۰۵۱۳	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهارمداره دوباندل.	برج	۲'۳۹۱'۰۰۰		
۰۲۰۵۱۴	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهارمداره دوباندل.	برج	۴'۰۳۸'۰۰۰		
۰۲۰۵۱۵	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار چهارمداره دوباندل.	برج	۳'۰۶۶'۰۰۰		
۰۲۰۵۱۶	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار چهارمداره دوباندل.	برج	۴'۷۱۸'۰۰۰		
۰۲۰۵۱۷	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی چهارمداره دوباندل.	برج	۳'۸۱۶'۰۰۰		
۰۲۰۵۱۸	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی چهارمداره دوباندل.	برج	۵'۴۵۸'۰۰۰		
۰۲۰۶۰۱	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره سه‌باندل.	برج	۱'۶۰۵'۰۰۰		
۰۲۰۶۰۲	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره سه‌باندل.	برج	۲'۴۰۵'۰۰۰		
۰۲۰۶۰۳	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار تک‌مداره سه‌باندل.	برج	۲'۳۷۷'۰۰۰		
۰۲۰۶۰۴	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار تک‌مداره سه‌باندل.	برج	۳'۱۳۱'۰۰۰		
۰۲۰۶۰۵	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی تک‌مداره سه‌باندل.	برج	۲'۶۵۰'۰۰۰		
۰۲۰۶۰۶	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی تک‌مداره سه‌باندل.	برج	۳'۹۳۲'۰۰۰		

فصل دوم. نگهداری دوره‌ای خطوط

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۶۰۷	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دومداره سه‌باندل.	برج	۱'۹۲۴'۰۰۰		
۰۲۰۶۰۸	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دومداره سه‌باندل.	برج	۳'۲۰۵'۰۰۰		
۰۲۰۶۰۹	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار دومداره سه‌باندل.	برج	۲'۶۵۰'۰۰۰		
۰۲۰۶۱۰	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار دومداره سه‌باندل.	برج	۳'۹۳۲'۰۰۰		
۰۲۰۶۱۱	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی دومداره سه‌باندل.	برج	۳'۴۰۰'۰۰۰		
۰۲۰۶۱۲	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی دومداره سه‌باندل.	برج	۴'۷۱۸'۰۰۰		
۰۲۰۶۱۳	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهارمداره سه‌باندل.	برج	۲'۵۶۷'۰۰۰		
۰۲۰۶۱۴	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهارمداره سه‌باندل.	برج	۴'۳۳۴'۰۰۰		
۰۲۰۶۱۵	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار چهارمداره سه‌باندل.	برج	۳'۲۸۹'۰۰۰		
۰۲۰۶۱۶	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار چهارمداره سه‌باندل.	برج	۵'۰۵۱'۰۰۰		
۰۲۰۶۱۷	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی چهارمداره سه‌باندل.	برج	۴'۰۹۳'۰۰۰		
۰۲۰۶۱۸	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی چهارمداره سه‌باندل.	برج	۵'۸۵۶'۰۰۰		
۰۲۰۷۰۱	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره چهارباندل.	برج	۱'۶۸۳'۰۰۰		
۰۲۰۷۰۲	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره چهارباندل.	برج	۲'۵۳۰'۰۰۰		
۰۲۰۷۰۳	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار تک‌مداره چهارباندل.	برج	۲'۴۵۱'۰۰۰		
۰۲۰۷۰۴	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار تک‌مداره چهارباندل.	برج	۳'۲۹۸'۰۰۰		

فصل دوم. نگهداری دوره‌ای خطوط

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳


شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۷۰۵	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی تک‌مداره چهارباندل.	برج	۳'۲۹۳'۰۰۰		
۰۲۰۷۰۶	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی تک‌مداره چهارباندل.	برج	۴'۱۳۵'۰۰۰		
۰۲۰۷۰۷	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و په ماهور دو‌مداره چهارباندل.	برج	۲'۰۲۶'۰۰۰		
۰۲۰۷۰۸	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و په ماهور دو‌مداره چهارباندل.	برج	۳'۳۷۶'۰۰۰		
۰۲۰۷۰۹	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار دو‌مداره چهارباندل.	برج	۲'۷۸۴'۰۰۰		
۰۲۰۷۱۰	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار دو‌مداره چهارباندل.	برج	۴'۱۳۵'۰۰۰		
۰۲۰۷۱۱	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی دو‌مداره چهارباندل.	برج	۳'۵۷۱'۰۰۰		
۰۲۰۷۱۲	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی دو‌مداره چهارباندل.	برج	۴'۹۴۹'۰۰۰		
۰۲۰۷۱۳	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و په ماهور چهار‌مداره چهارباندل.	برج	۲'۶۹۶'۰۰۰		
۰۲۰۷۱۴	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و په ماهور چهار‌مداره چهارباندل.	برج	۴'۵۵۱'۰۰۰		
۰۲۰۷۱۵	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار چهار‌مداره چهارباندل.	برج	۳'۴۶۰'۰۰۰		
۰۲۰۷۱۶	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار چهار‌مداره چهارباندل.	برج	۵'۳۱۰'۰۰۰		
۰۲۰۷۱۷	بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی چهار‌مداره چهارباندل.	برج	۴'۳۰۲'۰۰۰		
۰۲۰۷۱۸	بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب‌العبور یا باتلاقی چهار‌مداره چهارباندل.	برج	۶'۱۵۲'۰۰۰		
۰۲۰۹۰۱	آزمون ترمومویژن خط فوق توزیع به ازای هر دکل و ارائه گزارش تحلیلی در دشت.	برج	۲'۳۳۴'۰۰۰		
۰۲۰۹۰۴	آزمون ترمومویژن یا کرونا سنجی خط انتقال در دشت به ازای هر دکل و ارائه گزارش تحلیلی.	برج	۳'۵۰۱'۰۰۰		

فصل دوم. نگهداری دوره‌ای خطوط

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۹۰۵	آزمون ترمومویژن یا کرونا سنجی بر روی پرس میانی خطوط انتقال و فوق توزیع در دشت به ازای هر پرس و ارائه گزارش تحلیلی.	مورد	۷۵۶۵۰۰		
۰۲۰۹۰۷	اندازه‌گیری مقاومت موجی زمین پایی دکل در دشت (در کلیه سطوح ولتاژی).	برج	۳'۶۷۷'۰۰۰		
۰۲۰۹۰۸	اندازه‌گیری مقاومت موجی زمین پایی دکل در نیمه کوهستانی یا جنگل (در کلیه سطوح ولتاژی).	برج	۵'۵۵۴'۰۰۰		
۰۲۰۹۰۹	اندازه‌گیری مقاومت موجی زمین پایی دکل در منطقه صعب العبور (در کلیه سطوح ولتاژی).	برج	۷۳۴۰'۰۰۰		
۰۲۱۰۰۱	بازدید و سرویس سرکابل‌های روغنی سه‌فاز.	ست	۱۳'۰۷۵'۰۰۰		
۰۲۱۰۰۲	بازدید فشار روغن کابل فوق توزیع.	مورد	۸'۴۳۳'۰۰۰		
۰۲۱۰۰۳	سرویس رزروارهای روغن کابل فوق توزیع.	مورد	۴'۵۰۴'۰۰۰		
۰۲۱۰۰۴	بازدید و سرویس از تجهیزات کanal کابل فشار قوی و تاسیسات مربوطه.	کیلومتر	۱۵'۱۷۳'۰۰۰		
۰۲۱۰۰۵	بازدید و سرویس منهول کanal کابل فشار قوی.	مورد	۹'۹۶۵'۰۰۰		
۰۲۱۰۰۷	بازدید سرویس دریچه منهول کanal کابل فشار قوی.	کیلومتر	۹'۷۱۴'۰۰۰		
۰۲۱۰۰۸	بازدید از مسیر کابل‌های فشار قوی دفنی.	کیلومتر	۶۲'۰۰۰		
۰۲۱۱۰	بازدید و سرویس تانک‌های روغن سرکابل‌های فشار قوی فوق توزیع.	مورد	۴'۸۲۳'۰۰۰		
۰۲۱۱۱	بازدید و سرویس محل تبدیل کابل فشار قوی به خط (محوطه سرکابل خارج از پست) در ولتاژ فوق توزیع.	مورد	۱۰'۰۴۵'۰۰۰		
۰۲۱۱۲	بازدید از انشعابات برق کanal.	مورد	۳'۲۶۸'۰۰۰		
۰۲۱۱۳	بازدید از مدار فرمان کابل‌های ۲۳۰ کیلوولت و اتاقک روغن.	مدار	۹'۸۸۶'۰۰۰		
۰۲۱۱۴	بازدید مدار فرمان و کابل‌های پیلوت کابل‌های فوق توزیع.	مدار	۱۱'۰۹۵'۰۰۰		
۰۲۱۱۵	آزمون روکش کابل فوق توزیع.	مورد	۴۰'۹۸۹'۰۰۰		
۰۲۱۱۶	آزمون روکش کابل فشار متوسط.	مورد	۲۵'۰۲۲'۰۰۰		
۰۲۱۱۷	آزمون نشت روغن کابل‌های فوق توزیع.	مورد	۱۷'۵۷۴'۰۰۰		
۰۲۱۱۸	آزمون پیوستگی شیلد کابل فشار قوی.	مورد	۲۶'۹۱۸'۰۰۰		
۰۲۱۱۹	آزمون فلوی کابل فشار قوی روغنی.	مورد	۲۰'۴۴۲'۰۰۰		
۰۲۱۲۰	آزمون هوای کابل فشار قوی روغنی.	مورد	۱۸'۲۴۵'۰۰۰		
۰۲۱۲۱	آزمون رطوبت کاغذ کابل فشار قوی.	مورد	۲۰'۷۵۵'۰۰۰		

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۱۱۲۲	آزمون مدار H.C الکتریکی و مکانیکی کابل فشار قوی.	مدار	۲۲۹۲۴۰۰۰		
۰۲۱۱۲۳	آزمون دکتور دود کانال کابل.	ست	۵۵۸۰۰۰۰		
۰۲۱۱۲۴	آزمون مدار اعلام حریق کانال کابل فشار قوی.	مدار	۱۱۵۲۰۰۰۰		
۰۲۱۱۲۵	آزمون ترمومویژن منفصل کابل فشار قوی.	ست	۱۱۸۲۴۰۰۰		



فصل سوم. نگهداری دوره‌ای سیستم‌های حفاظت و کنترل

مقدمه

۱. این فصل شامل ردیف‌های مربوط به نگهداری دوره‌ای سیستم‌های حفاظت و کنترل شبکه انتقال و فوق توزیع می‌باشد که مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در استناد ارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.
۲. هزینه‌های ردیف‌های این فصل برای انجام یک مرتبه بازدید و آزمون لحاظ شده است.
۳. سرویس تابلوهای مرتبط با حوزه کاری بخش حفاظت و کنترل مانند تابلوهای کنترل و حفاظت و غیره، شامل گردگیری، آچارکشی، ریگلاژ درب، تعویض گردگیر، روشنایی، هیتر و... در بهای ردیف آزمون عملکردی مدار^۲ مربوط به هر رله یا بی لحاظ گردیده است.
۴. بهای ردیف‌های این فصل بر اساس شرح خدمات و عملکردۀای^۳ تعریف شده در بازدیدهای دوره‌ای ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه می‌باشد. هزینه آزمون سایر عملکردۀا، از ردیف‌های مرتبط با آزمون رله ذکر شده در این فصل محاسبه می‌گردد.
۵. منظور از آزمون عملکردی مدار مدار خط یا بی ترانس انجام آزمون عملکردی مدار کلیه رله‌ها و مدار بی مربوطه می‌باشد.
۶. هزینه آزمون مدارات آن در آزمون عملکردی مدار بی مربوطه لحاظ شده است و هزینه آزمون مدارات آن در آزمون عملکردی مدار بی لحاظ گردیده است.
۷. در ردیف‌هایی که سطح ولتاژ دستگاه یا بی مشخص نشده است ردیف مذکور برای همه سطوح ولتاژ استفاده می‌گردد و تغییر سطح ولتاژ یا بی تغییری در قیمت ردیف ایجاد نمی‌کند.
۸. در جدول ۱-۳ این فصل، به تفکیک شرح فعالیت‌های آزمون رله و آزمون عملکردی مدارات مربوط به هر نوع رله آماده شده است. لازم به ذکر است در آزمون عملکردی مدار بی‌های خط یا ترانس یا ... متناسب با رله‌های منصوبه در آن بی اقدامات آزمون عملکردی مداری از جدول مذکور استخراج و اقدام می‌گردد.
۹. در رله‌های نیومریک که با بیش از یک واحد (فانکشن) فعال بهره‌برداری می‌گردد، هر یک از فانکشن‌های دیستانس، اضافه جریان، دیفرانسیل، اتصال زمین محدود یا عیب کلید به عنوان واحد (فانکشن) اصلی محسوب گردیده و هزینه انجام آن به صورت کامل مطابق ردیف‌های این فصل منظور می‌گردد. هزینه سایر واحدهای (فانکشن‌ها) فعال در اینگونه رله‌ها به عنوان واحدهای فرعی با اعمال ضریب ۰/۹ به ردیف مربوطه محاسبه و هزینه کلی آزمون رله از مجموع هزینه واحدهای اصلی و فرعی استخراج می‌گردد.
۱۰. هزینه آزمون رله‌هایی که به صورت سه مجموعه تک‌فاز می‌باشد معادل یک مجموعه سه‌فاز محاسبه و منظور می‌گردد.
۱۱. در صورتی که آزمون عملکرد مداری بی، همزمان (در یک روز) با آزمون همه رله‌های همان بی انجام گردد، هزینه آزمون عملکرد مداری بی با اعمال ضریب ۰,۷۵ به ردیف مربوطه محاسبه و منظور می‌گردد.

فصل سوم. نگهداری دوره‌ای سیستم‌های حفاظت و کنترل
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

جدول ۳-۱: تست های رله و مدارات

ردیف	رله	تست رله	آزمون عملکرد مدار
۱		برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست	۱- بررسی تنظیمات و فانکشن‌های فعال مطابق برگه‌های تنظیمات و نقشه طراحی ۲- تست تریپ زون‌ها، لاک اوت و فانکشن‌های حفاظتی فعال و سیگنالینگ‌های مربوطه ۳- تست ورودی‌ها-I.B و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک ۴- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ شامل: رله‌های نیومریکال (قرائت جریان، ولتاژ و توان از روی نمایشگر) و رله‌های قدیمی (اندازه‌گیری مقادیر ولتاژ و جریان) و مقایسه آن‌ها با دستگاه‌های اندازه‌گیری و طرف مقابل خط قبل و بعد از برقدار شدن ۵- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder برای تمامی فانکشن‌ها (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود). ۶- بازرسی تابلوها و آچارکشی
۲		برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست	۱- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات ۲- تست مدار تریپ و سیگنالینگ‌های مربوطه ۳- تست ورودی‌ها-I.B و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک ۴- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ شامل: رله‌های نیومریکال (قرائت مولفه صفر یا منفی جریان و ولتاژ از روی نمایشگر) و رله‌های قدیمی (اندازه‌گیری مقادیر مذکور در ترمینال‌های رله) قبل و بعد از برقدار شدن ۵- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود). ۶- بازرسی تابلوها و آچارکشی

ردیف	رله	تست رله	آزمون عملکرد مداری
۳	تست منحنی عملکرد رله در ۲، ۴ و ۶ برابر جریان تنظیمی	برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست	۱- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات ۲- تست تریپ و سیگنالینگ‌های مربوطه ۳- تست ورودی‌ها- B.I و خروجی‌ها- B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک ۴- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ شامل: رله‌های نیومریکال (قرائت جریان، ولتاژ و توان از روی نمایشگر) و رله‌های قدیمی (اندازه‌گیری مقادیر ولتاژ و جریان) و مقایسه آنها با دستگاه‌های اندازه‌گیری و طرف مقابل خط قبل و بعد از برقدار شدن ۵- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه- Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود). ۶- بازرسی تابلوها و آچارکشی
۴	تست زمان بازیابی- reclaim time	تست زمان مرده- dead time	۱- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات و ثبت کنتور عملکرد ریکلوزر قبل و بعد از تست ۲- تست و فانکشن عملکرد رله وصل مجدد در حالت‌های وصل مجدد موفق و ناموفق (trip AR - همه شرایط عملکرد ناموفق (Z+AR Block,...) مطابق پیکربندی/طرح چک شود. ۳- بررسی عملکرد رله وصل مجدد در ارتباط با سنکرون چک در صورت وجود ۴- تست ورودی‌ها- B.I و خروجی‌ها- B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک ۵- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ قبل و بعد از برقدار شدن در صورت وجود ۶- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه- Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود). ۷- بازرسی تابلوها و آچارکشی

فصل سوم. نگهداری دوره‌ای سیستم‌های حفاظت و کنترل

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

ردیف	رله	تست رله	آزمون عملکرد مداری
۵	(CBF) کلید	برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست	۱- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات ۲- تست و فانکشن عملکرد رله بصورت شبیه‌سازی واقعی مطابق طرح و نقشه (باسبار ساده، ۱,۵ کلیدی، باسبار دوبل و ...) انجام شود. ۳- تست ورودی‌ها-I.B و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک - شامل حفاظت‌هایی که رله خطای بریکر را تحریک می‌کنند. ۴- تست ارسال سیگنال داخل پست و پست مقابله (D.T.T) ۵- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ جریان قبل و بعد از برقدار شدن ۶- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه- Fault/Event (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود). ۷- بازرسی تابلوها و آچارکشی
۶	STUB	تست زمان عملکرد مرحله یک و دو تست عملکرد با توجه به موقعیت سکسیونر خط	۱- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات ۲- تست تریپ و سیگنال ۳- تست ورودی‌ها-I.B و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک ۴- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ جریان قبل و بعد از برقدار شدن ۵- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه- Fault/Event (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود). ۶- بازرسی تابلوها و آچارکشی

فصل سوم. نگهداری دوره‌ای سیستم‌های حفاظت و کنترل
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

ردیف	رله	تست رله	آزمون عملکرد مداری
۷	تست بلاک رله کاهش ولتاژ	برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست	۱- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات ۲- تست تریپ و سیگنانینگ‌های مربوطه ۳- تست ورودی‌ها-I.O و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک ۴- تست ارسال سیگنال به پست مقابله (D.T.T) برای رله اضافه ولتاژ ۵- تست بلاک رله کاهش ولتاژ با عملکرد مدار سوپرولتاز ولتاژی و MCB fail و باز بودن بریکر (یا بریکرها در سیستم ۱,۵ کلیدی) و باز بودن سکسیونر خط ۶- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ شامل: رله‌های نیومریکال (قرائت ولتاژ از روی نمایشگر) و رله‌های قدیمی (اندازه‌گیری مقادیر ولتاژ) و مقایسه آنها با دستگاه‌های اندازه‌گیری ۷- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوانها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود). ۸- بازرسی تابلوها و آچارکشی
۸	تست محدوده عملکرد فرکانسی تست محدوده عملکرد زاویه تست محدوده عملکرد ولتاژی تست محدوده تشخیص ولتاژی برقدار (live) و بی‌برق (Dead)	برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست	۱- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات ۲- تست سیگنانینگ‌های مربوطه ۳- تست ورودی‌ها-I.O و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک ۴- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ شامل: رله‌های نیومریکال (قرائت ولتاژ از روی نمایشگر) و رله‌های قدیمی (اندازه‌گیری مقادیر ولتاژ) و مقایسه آنها با دستگاه‌های اندازه‌گیری ۵- تست بلاک رله با مدار سوپرولتاز ولتاژی و MCB Fail

فصل سوم. نگهداری دوره‌ای سیستم‌های حفاظت و کنترل

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

ردیف	تست زمان عملکرد	تست رله	آزمون عملکرد مداری
۹	برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست	خط و باسیار تست عملکرد رله در حالت‌های D.B.L.L, D.B.D.L با توجه به تنظیمات L.B.D.L	۶- بازررسی تابلوها و آچارکشی
۱۰	برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست	برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست	۱- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات ۲- تست و فانکشن عملکرد رله بصورت شبیه‌سازی واقعی مطابق طرح و نقشه (باسیار ساده، ۱,۵ کلیدی، باسیار دوبل و ...) انجام شود. ۳- تست ورودی‌ها- B.I و خروجی‌ها- B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک - شامل حفاظت‌هایی که رله خطای بریکر را تحریک می‌کنند (شرایطی که رله نامتعادلی فاز را بلاک می‌کند نظیر باز بودن سکسیونرهای، وصل مجدد تک‌فاز در صور وجود CB LOCAL و...). ۴- تست تریپ و سیگنالینگ بصورت شبیه‌سازی واقعی ۵- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ جریان قبل و بعد از برقدار شدن ۶- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه- Fault/Event (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوانها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود). ۷- بازررسی تابلوها و آچارکشی
۱۱	برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست	برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست	۱- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات ۲- تست تریپ و سیگنالینگ‌های مربوطه ۳- تست ارسال و دریافت تریپ در طرفین ۴- تست ورودی‌ها- B.I و خروجی‌ها- B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک ۵- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ شامل : رله‌های نیومریکال(قرائت جریان فازی طرفین و جریان دیفرانسیل از

ردیف	زمان عملکرد درجه	تست رله	رله
۱۱	برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی قبل از انجام تست استارت و ریست ولتاژی و درصد پهنه‌ی باند (Raise\Lower) تست زمان عملکرد رله AVR با توجه به تنظیمات تست بلاک رله از طریق واحد Over current (blocking) تست بلاک رله از طریق واحد Under voltage (blocking) تست سیگنال اضافه ولتاژ over alarm voltage	تست فعال شدن حفاظت پشتیبان در صورت قطع ارتباط و بلاک شدن حفاظت اصلی	روی نمایشگر) و رله‌های قدیمی (اندازه‌گیری مقادیر مذکور در ترمینال‌های رله) قبل از قطع و بعد از برقدار شدن ۶- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه- Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) ۷- بازرسی تابلوها و آچارکشی ۸- تست و تایید همزمانی رله‌های طرفین
۱۲	برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/واقعه قبل از انجام تست استارت و ریست جریانی و زمان عملکرد در ۱,۵ برابر جریان	تست رله	۱- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات ۲- تست فرانکشن عملکرد رله بصورت شبیه‌سازی واقعی مطابق طرح و نقشه (باسبار ساده، ۱,۵ کلیدی، باسبار دوبل و ...) انجام شود. ۳- تست ورودی‌ها-I.B و خروجی‌ها-O.B مطابق با

ردیف	رله	تست رله	آزمون عملکرد مداری
۱۲	(D.T.T) میانی	تست عدم عملکرد در وضعیت بسته بریکر	۶- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه- Fault/Event (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود). ۷- بازرسی تابلوها و آچارکشی
۱۳	(D.T.T) پیامد	بررسی مدار عملکرد تریپ مستقیم و تنظیمات تایмер مربوطه	۱- ارسال و دریافت سیگنال‌های D.T.T و D.T. ۲- تست زمان عملکرد مدار به حالت دریافت سیگنال D.T.T و خرابی کانال مخابراتی یک یا دو (Channel faulty) ۳- تست عملکرد تریپ مستقیم با دریافت ۲/D.T.T ۱D.T.T همزمان با استارت رله حفاظتی (عملکرد بدون تاخیر) ۴- تست فانکشن واقعی (تریپ به بریکرهای مربوطه) بصورت ارسال و دریافت سیگنال‌های D.T.T ۵- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه- Fault/Event (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود). ۶- بازرسی تابلوها و آچارکشی
۱۴	نیکوکن		۱- تست دقیق نشان دهنده اختلاف ولتاژ، فرکانس و فاز ۲- تست و شبیه‌سازی حالت‌های مختلف وصل بریکر شامل bus-Dead line Live .Dead bus-live line live bus-live line ۳- تست مدار آلارم MCB Fail برای ترانس‌های ولتاژ باسیار و خط ۴- بازرسی تابلو و آچارکشی

فصل سوم. نگهداری دوره‌ای سیستم‌های حفاظت و کنترل

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

ردیف	رله	تست رله	آزمون عملکرد مداری
۱۵	ییجهیز ات اندازه گیری آنالوگ (آمپر متر، ولت متر، و آنتر و ارمتر)		الان نگهداری رو درست کنم بر میگرم اونارو هم اصلاح میکنم تابلو و آچارکشی
۱۶	تست دستگاه اندازه گیری مجتمع		۱- تست در ۵۰ درصد مقادیر نامی و محاسبه مقدار خطاطا ۲- مقایسه مقادیر نشانده‌نهاده‌های واتمتر با طرف مقابل در خطوط ۳- محاسبه مجموع توان‌های اکتیو و راکتیو روی باسیار $(\sum Q=0 \quad \sum P=0)$ ۴- بازررسی تابلو و آچارکشی
۱۷	اتصال زمین محدود امپدانس زیاد و امپدانس کم high\Low - impedance REF (تراسنفرماتور و راکتور)	تست زمان عملکرد (در ۱,۲ برابر جریان ولتاژ تنظیمی) تست استارت و ریست ثبت مقادیر ولتاژ و جریان در رله‌های امپدانس زیاد برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حداثه/خطا قبل از انجام تست	۱- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات ۲- تست تریپ و سیگنالینگ‌های مربوطه ۳- تست ارسال و دریافت تریپ در طرفین برای فیدرهای راکتور خط ۴- تست ورودی‌ها-I.D و خروجی‌ها-D.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک ۵- در رله‌های امپدانس بالا: اندازه گیری مقاومت پایدار کننده (متروسیل) و ثبت مشخصات و چک مداری مقاومت غیرخطی (VDR) ۶- اندازه گیری مقادیر آنالوگ شامل: رله‌های امپدانس زیاد (اندازه گیری جریان فازها و افت ولتاژ در مدار عمل کننده- افت ولتاژ روی مقاومت پایدار کننده و بوین رله) رله‌های امپدانس کم (اندازه گیری جریان فازها و مقادیر Id و Ir) Fault/Event- Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.)

ردیف	رله	تست رله	آزمون عملکرد مداری
18	high\Low impedance B.B.Diff- دینبر انسپل پاسبار امپدانس زیاد و امپدانس کم	برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست تست استارت و ریست تست زمان عملکرد (در ۱,۲ برابر جریان/ولتاژ تنظیمی) تست صحت عملکرد رله به ازای تزریق جریان در سه نقطه در محدوده تریپ و سه نقطه در محدوده بلاک	- بازرسی تابلوها و آچارکشی 1- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات 2- تست تریپ و سیگنالینگ‌های مربوطه با اخذ خاموشی و بصورت شبیه‌سازی واقعی برای تمام برق‌کرهای مربوطه 3- تست ورودی‌ها D.I و خروجی‌ها D.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک 4- در رله‌های امپدانس بالا: اندازه‌گیری مقاومت پایدار کننده (متروسیل) و ثبت مشخصات و چک مداری مقاومت غیرخطی (VDR) 5- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ شامل: رله‌های امپدانس زیاد (اندازه‌گیری جریان فازها و افت ولتاژ در مدار عملکننده- افت ولتاژ روی مقاومت پایدارکننده و بوین رله) رله‌های امپدانس کم (اندازه‌گیری جریان فازها) 6- اندازه‌گیری و ثبت مقادیر Id و Ir قبل از قطع و بعد از برقدار شدن 7- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه- Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) 8- بازرسی تابلوها و آچارکشی
19	دینبر انسپل اینسپکتیور مائیور	برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست تست استارت و ریست (محاسبات مقادیر عملکرد با توجه به گروه برداری و نسبت تبدیل لحاظ گردد)	1- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات 2- تست تریپ و سیگنالینگ 3- تست ورودی‌ها D.I و خروجی‌ها D.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک 4- اندازه‌گیری و ثبت مقادیر جریان فازها (اولیه، ثانویه و ثالثیه) و ثبت اختلاف فاز بین آنها در رله‌های نیومریکال

فصل سوم. نگهداری دوره‌ای سیستم‌های حفاظت و کنترل

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

ردیف	رله	تست رله	آزمون عملکرد مداری
۲۰	برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست	تست زمان عملکرد (در ۱,۲ برابر جریان تنظیمی)	۵- اندازه‌گیری و ثبت مقادیر Id و Ir قبل قطع و بعد از برقدار شدن ۶- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه- Fault/Event (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی Recorder عنوانها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود). ۷- بازرسی تابلوها و آچارکشی
۲۱	برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست	تست صحت عملکرد رله به ازای تزریق جریان در سه نقطه در محدوده تریپ و سه نقطه در محدوده بلاک	۱- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات ۲- تست تریپ و سیگنالینگ ۳- تست ورودی‌ها-D.I و خروجی‌ها-D.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک ۴- اندازه‌گیری و ثبت مقادیر ولتاژ و فرکانس پس از برقدار شدن ۵- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه- Fault/Event (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی Recorder عنوانها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود). ۶- بازرسی تابلوها و آچارکشی

فصل سوم. نگهداری دوره‌ای سیستم‌های حفاظت و کنترل
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

آزمون عملکرد مداری	تست رله	رله	جهت
طراحی رله و نقشه اسکماتیک ۴- اندازه‌گیری و ثبت مقادیر ولتاژ و فرکانس پس از برقدار شدن	تزریق ولتاژ نامی و فرکانس نامی و قرائت مقادیر از واحد اندازه‌گیری رله		
۵- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه- Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومربیکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود). ۶- بازرسی تابلوها و آچارکشی	تست استارت وریست رله مطابق تنظیم		
	تست زمان عملکرد رله مطابق تنظیم (با توجه به الگوریتم محاسباتی زمان تأخیر محاسبات نیز لحاظ گردد)		
	تست عدم عملکرد در حالت Under voltage blocking		

.۱۲. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.
جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	آزمون بخش حفاظت و کنترل پست‌های فوق توزیع
۰۲	آزمون بخش حفاظت و کنترل پست‌های انتقال
۰۳	آزمون رله‌ها و تجهیزات مشترک انتقال و فوق توزیع

فصل سوم. نگهداری دوره‌ای سیستم‌های حفاظت و کنترل
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۳۰۱۰۱	آزمون رله و مدار سنکرون باسبار ۱۳۲ یا ۶۳ کیلوولت (سنکرون اسکوپ).	دستگاه	۸'۱۹۵'۰۰۰		
۰۳۰۱۰۲	آزمون مجموعه رله حفاظت باسبار ۱۳۲ یا ۶۳ کیلوولت و مرحله دوم رله عیب کلید.	دستگاه	۱۸'۱۹۳'۰۰۰		
۰۳۰۱۰۳	آزمون عملکردی مدار حفاظت باسبار ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت.	بی	۱۶'۳۹۰'۰۰۰		
۰۳۰۱۰۴	آزمون مجموعه رله دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت دو سیم پیچ ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت.	دستگاه	۱۳'۶۴۴'۰۰۰		
۰۳۰۱۰۶	آزمون کنترل ولتاژ ترانسفورماتور قدرت ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت.	دستگاه	۴'۰۹۷'۰۰۰		
۰۳۰۱۰۷	آزمون مجموعه رله دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت سه سیم پیچ ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت.	دستگاه	۲۲'۷۴۱'۰۰۰		
۰۳۰۱۰۸	آزمون رله اضافه شار ترانسفورماتور قدرت ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت.	دستگاه	۶'۱۰۱'۰۰۰		
۰۳۰۱۰۹	آزمون عملکرد مداری حفاظت بی ترانسفورماتور قدرت ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت.	بی	۴۲'۸۳۱'۰۰۰		
۰۳۰۱۱۰	آزمون رله نامتعادلی ولتاژ و یا جریان خازن فشار متوسط یا فوق توزیع.	دستگاه	۴'۰۹۷'۰۰۰		
۰۳۰۱۱۱	آزمون کنترل اتوماتیک ورود و خروج خازن فشار متوسط یا فوق توزیع	دستگاه	۹'۰۹۶'۰۰۰		
۰۳۰۱۱۲	آزمون عملکردی مدار حفاظت بی خازن فشار متوسط یا ۶۳ کیلوولت.	بی	۱۲'۲۸۷'۰۰۰		
۰۳۰۱۱۳	آزمون عملکردی مدار حفاظت بی خازن ۱۳۲ کیلوولت.	بی	۱۴'۲۸۹'۰۰۰		
۰۳۰۱۱۴	آزمون رله دیستانس خط ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت.	دستگاه	۲۰'۰۹۹'۰۰۰		
۰۳۰۱۱۶	آزمون عملکردی مدار حفاظت بی خط ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت.	بی	۳۰'۹۷۶'۰۰۰		
۰۳۰۱۱۷	آزمون رله وصل مجدد خط ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت.	دستگاه	۱۱'۳۱۸'۰۰۰		
۰۳۰۱۱۸	آزمون فاصله یاب خط ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت.	دستگاه	۸'۵۴۰'۰۰۰		
۰۳۰۱۲۰	آزمون رله سنکرون چک خط ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت.	دستگاه	۸'۱۹۱'۰۰۰		
۰۳۰۱۲۲	آزمون عملکردی مدار حفاظت بی خطوط فشار متوسط.	بی	۳'۰۱۰'۰۰۰		
۰۳۰۱۳۰	آزمون رله نامتعادلی فازهای کلید.	دستگاه	۶'۷۶۳'۰۰۰		
۰۳۰۱۳۱	آزمون رله دیفرانسیل طولی.	دستگاه	۲۶'۰۷۲'۰۰۰		

فصل سوم. نگهداری دوره‌ای سیستم‌های حفاظت و کنترل
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۳۰۱۳۲	آزمون فرمان و وضعیت ایترلاک کلیدها، بازدید، بررسی و سرویس پنجره آلامهای تابلوهای کنترل و حفاظت بی فوق توزیع.	بی	۳'۵۶۹'۰۰۰		
۰۳۰۱۳۳	آزمون فرمان و وضعیت ایترلاک کلیدها، بازدید، بررسی و سرویس پنجره آلامهای تابلوهای کنترل و حفاظت بی فشار متوسط	بی	۱'۶۸۱'۰۰۰		
۰۳۰۱۳۴	آزمون رله وصل مجدد فشار متوسط.	دستگاه	۷'۴۷۵'۰۰۰		
۰۳۰۱۳۵	آزمون رله عیب کلید (CBF) فوق توزیع مرحله یک	دستگاه	۴'۹۸۰'۰۰۰		
۰۳۰۱۳۶	آزمون عملکردی مدار رله دیفرانسیل طولی	بی	۴۴'۲۹۸'۰۰۰		
۰۳۰۲۰۱	آزمون رله و مدار سنکرون باسپار ۴۰۰ یا ۲۲۰ کیلوولت.	دستگاه	۱۰'۶۵۱'۰۰۰		
۰۳۰۲۰۲	آزمون رله حفاظت باسپار ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت و مرحله دوم رله عیب کلید.	دستگاه	۳۵'۳۲۷'۰۰۰		
۰۳۰۲۰۳	آزمون عیب کلید (CBF)، رله نامتعادلی فاز، رله Short Zone : تست و فانکشن عملکرد رله بصورت شبیه‌سازی واقعی مطابق طرح و نقشه باسپار ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت.	دستگاه	۳۵'۳۲۷'۰۰۰		
۰۳۰۲۰۴	آزمون عملکردی مدار حفاظت باسپار ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت.	دستگاه	۳۵'۳۲۷'۰۰۰		
۰۳۰۲۰۵	آزمون مجموعه رله دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت دو سیم پیچ ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت.	دستگاه	۱۷'۷۵۵'۰۰۰		
۰۳۰۲۰۷	آزمون مجموعه کنترل ولتاژ ترانسفورماتور قدرت ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت.	دستگاه	۵'۸۲۷'۰۰۰		
۰۳۰۲۰۸	آزمون مجموعه رله دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت سه سیم پیچ ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت.	دستگاه	۲۹'۴۸۶'۰۰۰		
۰۳۰۲۰۹	آزمون رله اضافه شار ترانسفورماتور سه سیم پیچ ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت.	دستگاه	۷'۹۹۹'۰۰۰		
۰۳۰۲۱۰	آزمون عملکردی مدار حفاظت بی ترانسفورماتور قدرت ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت.	بی	۵۵'۲۳۳'۰۰۰		
۰۳۰۲۱۱	آزمون عملکردی مدار حفاظت بی خازن ۲۳۰ کیلوولت.	بی	۱۸'۶۵۹'۰۰۰		
۰۳۰۲۱۲	آزمون رله دیستانس خط ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت.	دستگاه	۳۵'۳۲۷'۰۰۰		
۰۳۰۲۱۳	آزمون عملکردی حفاظت مدار بی خط ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت.	بی	۴۷'۸۲۳'۰۰۰		
۰۳۰۲۱۴	آزمون رله Short Zone خط ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت.	دستگاه	۷'۹۹۹'۰۰۰		
۰۳۰۲۱۵	آزمون رله STUB خط ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت.	دستگاه	۷'۹۹۹'۰۰۰		

فصل سوم. نگهداری دوره‌ای سیستم‌های حفاظت و کنترل
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۳۰۲۱۶	آزمون ارسال و دریافت سیگنال‌های Tele Protection خط ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت به ازاء هر لینک.	مورد	۲۹'۴۸۶'۰۰۰		
۰۳۰۲۱۷	آزمون رله وصل مجدد خط ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت.	دستگاه	۱۴'۷۱۵'۰۰۰		
۰۳۰۲۱۸	آزمون فاصله‌یاب خط ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۱۴'۴۹۵'۰۰۰		
۰۳۰۲۲۰	آزمون رله سنکرون چک خط ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت.	دستگاه	۱۰'۶۵۱'۰۰۰		
۰۳۰۲۲۱	آزمون رله آندر امپدانسی راکتور ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت.	دستگاه	۱۳'۷۴۷'۰۰۰		
۰۳۰۲۲۲	آزمون عملکردی مدار حفاظت بی راکتور ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت.	بی	۳۱'۸۲۴'۰۰۰		
۰۳۰۲۲۴	آزمون رله اتصال زمین محدود راکتور یا ترانسفورماتور	دستگاه	۱۰'۶۵۱'۰۰۰		
۰۳۰۲۲۵	آزمون فرمان و وضعیت ایترلایک کلیدها، بازدید، بررسی و سرویس پنجه آلامهای تابلوهای کنترل و حفاظت بی انتقال	بی	۴'۹۶۰'۰۰۰		
۰۳۰۳۰۱	آزمون رله اضافه ولتاژ.	دستگاه	۵'۰۱۰'۰۰۰		
۰۳۰۳۰۲	آزمون رله ولتاژ کم.	دستگاه	۵'۰۱۰'۰۰۰		
۰۳۰۳۰۳	آزمون رله اضافه جریان.	دستگاه	۷'۶۳۴'۰۰۰		
۰۳۰۳۰۴	آزمون رله اتصال زمین (جهت دار یا عادی).	دستگاه	۵'۰۱۰'۰۰۰		
۰۳۰۳۰۶	آزمون آمپر متر.	دستگاه	۳'۰۵۱'۰۰۰		
۰۳۰۳۰۷	آزمون ولت متر.	دستگاه	۳'۰۵۱'۰۰۰		
۰۳۰۳۰۸	آزمون مگاوات متر.	دستگاه	۴'۰۹۸'۰۰۰		
۰۳۰۳۰۹	آزمون مگاوار متر.	دستگاه	۳'۰۵۱'۰۰۰		
۰۳۰۳۱۰	آزمون میتر مجتمع.	دستگاه	۹'۲۸۶'۰۰۰		
۰۳۰۳۱۱	آزمون رله فرکانسی.	دستگاه	۶'۳۷۸'۰۰۰		
۰۳۰۳۱۲	آزمون ثبات خط.	دستگاه	۱۲'۹۸۱'۰۰۰		
۰۳۰۳۱۳	آزمون ثبات حدّه.	دستگاه	۱۲'۷۵۱'۰۰۰		
۰۳۰۳۱۴	اتصال و آزمون و جدا سازی تجهیزات کنترل کیفیت توان.	دستگاه	۱۰'۳۵۰'۰۰۰		

فصل چهارم. نگهداری دوره‌ای تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

فصل چهارم. نگهداری دوره‌ای تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه
مقدمه

۱. این فصل شامل ردیف‌های مربوط به نگهداری دوره‌ای بخش تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه انتقال و فوق توزیع و کلیه مراکز دیسپاچینگ انتقال و فوق توزیع می‌باشد که مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.
۲. هزینه‌های ردیف‌های این فصل برای انجام یک مرتبه بازدید یا آزمون لحاظ شده است.
۳. منظور از پایش مستمر، استقرار مداوم در یک روز کاری (هشت ساعت) کارشناسان در محل مراکز می‌باشد، لذا هزینه فعالیت‌هایی که در زمان استقرار کارشناسان انجام می‌گردد از ردیف متناظر با آن منظور و هزینه مجزا جهت فعالیت ذکر شده قابل استفاده نمی‌باشد.
۴. جهت پرداخت هزینه سرویس و آزمون تجهیزات مربوط به منابع تغذیه (شارژر، اینورتر، UPS و...) در بخش اسکادا و مخابرات صرف‌نظر از ولتاژ نامی دستگاه مذکور، هزینه سرویس و آزمون‌های مربوطه از ردیف‌های متناظر با آن دستگاه یا نزدیکترین رده ولتاژی استفاده می‌گردد.
۵. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	نگهداری دوره‌ای تجهیزات PLC و TPS
۰۲	نگهداری دوره‌ای تجهیزات مراکز و مرکز تلفن
۰۳	نگهداری دوره‌ای تجهیزات ماکروویو
۰۴	نگهداری دوره‌ای تجهیزات بیسیم و رادیو مودم
۰۵	نگهداری دوره‌ای تجهیزات فیبر نوری
۰۶	نگهداری دوره‌ای تجهیزات DTS و Gateway
۰۷	نگهداری دوره‌ای تجهیزات تله‌متري و اسکادا
۰۸	نگهداری دوره‌ای تجهیزات عمومي

فصل چهارم. نگهداری دوره‌ای تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۴۰۱۰۱	بازدید، سرویس و آزمون دوره‌ای لینک PLC صحبت و دیتا تک‌کاناله به ازاء هر لینک در کلیه سطوح ولتاژی.	مورد	۶۸'۲۲۵'۰۰۰		
۰۴۰۱۰۲	بازدید، سرویس و آزمون دوره‌ای لینک PLC صحبت و دیتا دو کاناله به ازاء هر لینک در کلیه سطوح ولتاژی.	مورد	۷۵'۲۶۵'۰۰۰		
۰۴۰۱۰۳	بازدید، سرویس و آزمون دوره‌ای لینک حفاظت TPS به ازاء هر لینک در کلیه سطوح ولتاژی.	مورد	۳۸'۱۲۸'۰۰۰		
۰۴۰۱۰۴	بازدید و سرویس تجهیزات بیرونی PLC بی خط شامل LMU، کابل کواکسیال و	مجموعه	۷'۱۸۶'۰۰۰		
۰۴۰۲۰۲	آزمون دوره‌ای VOIP کمتر از ۱۰۰ پورت در مرکز به تعداد گوشی‌های ریموت.	دستگاه	۱۸'۴۸۰'۰۰۰		
۰۴۰۲۰۳	آزمون دوره‌ای VOIP بیشتر از ۱۰۰ نقطه در مرکز و به تعداد گوشی‌های ریموت.	دستگاه	۲۳'۸۴۵'۰۰۰		
۰۴۰۲۰۴	آزمون دوره‌ای ضبط مکالمات بیشتر از ۱۰ کانال.	دستگاه	۲۱'۰۹۲'۰۰۰		
۰۴۰۲۰۵	آزمون دوره‌ای ضبط مکالمات کمتر از ۱۰ کانال.	دستگاه	۱۲'۴۳۱'۰۰۰		
۰۴۰۲۰۶	آزمون دوره‌ای مراکر تلفن کمتر از ۶۴ پورت.	دستگاه	۱۲'۴۳۱'۰۰۰		
۰۴۰۲۰۷	آزمون دوره‌ای مراکر تلفن بیش از ۶۴ پورت.	دستگاه	۲۱'۵۷۱'۰۰۰		
۰۴۰۲۰۸	آزمون دوره‌ای DTS یا تلفن‌های داخلی ایستگاه‌ها.	دستگاه	۲'۷۴۴'۰۰۰		
۰۴۰۲۰۹	بازدید و کنترل کانال‌های DTS به ازاء ۵۰ کانال.	دستگاه	۱۶'۰۶۳'۰۰۰		
۰۴۰۲۱۰	بازدید و کنترل سایر ارتباطات تلفنی به ازاء ۵۰ کانال.	دستگاه	۱۱'۱۲۴'۰۰۰		
۰۴۰۲۱۱	سرویس و کنترل کانال‌های مخابراتی به ازاء هر ۴ کانال.	مجموعه	۶'۰۲۰'۰۰۰		
۰۴۰۲۱۲	کنترل و آزمون صحت اطلاعات ایستگاه یا نقاط اتصال در مراکز دیسپاچینگ.	ایستگاه	۲'۹۸۶'۰۰۰		
۰۴۰۲۱۴	پایش مستمر و بازدید و کنترل سخت‌افزار و سیستم تغذیه مرکز و تجهیزات جانبی بیش از ۵۰ ایستگاه (توسط دو کارشناس و مدت ۸ ساعت در روز).	روز	۲۵'۲۰۲'۰۰۰		
۰۴۰۲۱۵	بررسی وضعیت Data, Voice, DTS و بیسیم ایستگاه‌های تحت پوشش از محل دیسپاچینگ انتقال یا فوق توزیع.	مجموعه	۷'۶۸۲'۰۰۰		
۰۴۰۲۱۶	بررسی سیستم‌های مدیریت شبکه ترمینال‌های نوری یا مدیریت شبکه تجهیزات IT یا نرم‌افزار مدیریت شبکه یا مدیریت سنسورهای دما و حرکت یا مدیریت شبکه رادیوهای وايرلس یا سیستم ضبط مکالمات به ازاء هر سیستم مدیریت.	مجموعه	۵'۷۶۱'۰۰۰		

فصل چهارم. نگهداری دوره‌ای تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۴۰۲۱۷	بازدید رؤیت‌پذیری و صحبت دریافت اطلاعات ایستگاه‌ها یا نقاط اتصال در مراکز دیسپاچینگ.	ایستگاه	۷'۶۸۲'۰۰۰		
۰۴۰۲۱۸	آزمون و راهاندازی دیزل ژنراتور مرکز دیسپاچینگ.	مجموعه	۴'۷۴۶'۰۰۰		
۰۴۰۲۱۹	سرвис دوره‌ای تجهیزات سخت‌افزار و نرم‌افزار مراکز RDC منطقه.	مجموعه	۱۰'۱۹۶'۰۰۰		
۰۴۰۲۲۰	آزمون ارتباط بی‌سیمی از ایستگاه تا مرکز دیسپاچینگ.	ایستگاه	۲۴'۲۹۸'۰۰۰		
۰۴۰۲۲۱	سرвис و کنترل سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق و سیستم‌های پایش تصویری مرکز.	مجموعه	۲۰'۵۴۲'۰۰۰		
۰۴۰۲۲۲	آزمون سیستم پایش مخابراتی مرکز AOC یا فوق توزیع.	مجموعه	۲۴'۲۹۸'۰۰۰		
۰۴۰۲۲۳	بازدید و کنترل سخت‌افزار و نرم‌افزار و سیستم تغذیه مرکز و تجهیزات جانبی به ازاء هر مرکز.	مجموعه	۴۱'۳۸۱'۰۰۰		
۰۴۰۲۲۴	تهیه نسخه پشتیبان از تمامی دیتابیس‌ها، آلام‌ها، حوادث، Log، تنظیمات تجهیزات شبکه و بررسی تجهیزات شبکه از لحاظ امنیتی و حملات سایبری و سرویس و تست GPS به ازاء هر مرکز.	مجموعه	۲۹'۶۴۱'۰۰۰		
۰۴۰۲۲۵	تهیه گزارشات ماهیانه از آرشیو مرکز دیسپاچینگ.	مجموعه	۷'۶۸۲'۰۰۰		
۰۴۰۲۲۶	تهیه نسخه پشتیبان (Image) از تمامی نرم افزارهای مرکز.	مجموعه	۱۷'۹۰۰'۰۰۰		
۰۴۰۲۲۷	نصب و یا بروز رسانی آنتنی ویروس در هر مرکز.	مجموعه	۶'۲۱۴'۰۰۰		
۰۴۰۲۲۸	اعمال تغییرات نرم افزاری در تجهیزات سایت یا نود یا مراکز تلفن.	مجموعه	۴'۴۷۵'۰۰۰		
۰۴۰۲۲۹	آزمون و سرویس دوره‌ای سخت‌افزار DAS از قبیل کارت‌های E&M و ترمینال‌های MDF و کارت‌های تغذیه و کابل‌های ارتباطی و همچنین آزمون نرم‌افزاری پورت‌های DAS از طریق NMT تا ۵۰ پورت.	مجموعه	۱۱'۳۴۱'۰۰۰		
۰۴۰۲۳۰	آزمون دوره‌ای پورت‌های M&E و سریال لینکهای فیبر نوری در نقاط اتصال به ازای هر کانال.	عدد	۶'۱۵۷'۰۰۰		
۰۴۰۲۳۱	تهیه نسخه پشتیبان از نرم افزار لینک‌های مایکروویو و کانالهای سایت‌ها درست نود.	دستگاه	۵'۹۳۳'۰۰۰		
۰۴۰۲۳۲	سرвис و آزمون دوره‌ای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و سوررهای نود ترانک.	دستگاه	۲۰'۵۳۴'۰۰۰		
۰۴۰۲۳۳	آزمون دوره‌ای و بازدید فنی ترانس ایزوله و تابلوی‌های برق و مدارات حفاظت Power Failure نقاط اتصال.	دستگاه	۱۰'۷۸۲'۰۰۰		

فصل چهارم. نگهداری دوره‌ای تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۴۰۲۳۴	آزمون و بازدید فنی از سوئیچ‌ها و شبکه Lan در پست‌ها یا سایت‌ها.	دستگاه	۸۷۶۹۰۰۰		
۰۴۰۲۳۵	سرویس و آزمون و بازدید فنی از سخت‌افزار و نرم‌افزار DataBase و گرفتن Backup از فایل‌های سیستم NMT مربوط به نقاط اتصال و به روز کردن اطلاعات سایت‌ها (Batch Validation).	دستگاه	۶۳۳۹۰۰۰		
۰۴۰۲۳۶	آزمون لینک کانال‌های دیجیتال نوری بامبدل‌های مربوطه.	مورد	۱۵۴۰۳۰۰۰		
۰۴۰۲۳۷	تهیه نسخه پشتیبان از دیتابیس مراکز تلفن دیجیتال و VIP به ازاء هر مرکز.	مجموعه	۳۱۰۷۰۰۰		
۰۴۰۲۳۸	تنظیم و آزمون مودم.	دستگاه	۲۴۸۵۰۰۰		
۰۴۰۳۰۱	آزمون دوره‌ای لینک رادیو مایکروویو آنالوگ و دیجیتال.	مجموعه	۵۰۰۲۲۰۰۰		
۰۴۰۳۰۲	آزمون دوره‌ای رادیو مایکروویو سایت‌های تکرارکننده.	دستگاه	۱۸۹۴۰۷۰۰۰		
۰۴۰۳۰۳	آزمون دوره‌ای مالتی پلکس مایکروویو آنالوگ و دیجیتال.	دستگاه	۱۸۹۴۰۷۰۰۰		
۰۴۰۳۰۵	سرویس و کنترل سیستم سرمایش و گرمایش.	دستگاه	۵۵۷۳۰۰۰		
۰۴۰۴۰۱	سرویس و کنترل دوره‌ای دستگاه بی‌سیم ثابت یا سیار خودرویی به همراه باطری و بی‌سیم‌های دستی مرتبط با آن	دستگاه	۸۹۱۲۰۰۰		
۰۴۰۴۰۲	سرویس و کنترل دوره‌ای دستگاه‌های ریموت کانوشنال و تجهیزات اضافه به ازاء هر کanal.	مجموعه	۶۰۲۰۳۰۰۰		
۰۴۰۴۰۴	سرویس و کنترل دوره‌ای دستگاه بی‌سیم ترانک ثابت یا ریموت ترانک یا اینترفیس.	دستگاه	۱۲۷۷۲۷۰۰۰		
۰۴۰۴۰۵	سرویس و کنترل دوره‌ای تجهیزات مخابراتی سایت‌های ترانک به ازاء هر کanal	دستگاه	۳۷۹۰۰۰۰۰		
۰۴۰۴۰۶	سرویس و کنترل دوره‌ای سایت‌های تکرارکننده کانورشنال شامل آتن، برج، اینترفیس، تغذیه و سایر موارد.	دستگاه	۴۵۴۶۷۰۰۰		
۰۴۰۴۰۷	سرویس و کنترل دوره‌ای لینک رادیو مودم (طیف گسترده).	مجموعه	۱۷۸۲۴۰۰۰		
۰۴۰۴۰۹	بازدید و سرویس دکل مخابراتی و آتن زیر ۱۲ متر.	مجموعه	۱۸۰۹۷۰۰۰		
۰۴۰۴۱۰	بازدید و سرویس دکل مخابراتی و آتن بالای ۱۲ متر.	مجموعه	۲۴۸۶۹۰۰۰		
۰۴۰۴۱۱	آزمون ارتباط بی‌سیمی از مرکز دیسپاچینگ.	مجموعه	۲۴۲۹۸۰۰۰		
۰۴۰۴۱۲	پایش مستمر سیستم مدیریت شبکه رادیو ترانک NMS (توسط یک کارشناس به مدت هشت ساعت).	روز	۱۳۳۷۱۰۰۰		
۰۴۰۴۱۳	بازدید و سرویس مبدل پروتکل.	دستگاه	۵۴۷۵۰۰۰		

فصل چهارم. نگهداری دوره‌ای تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۴۰۴۱۴	بازدید و کنترل عملکرد سایت ها و نود و تجهیزات جانبی .	مجموعه	۴۱۳۸۱'۰۰۰		
۰۴۰۴۱۵	سرویس و کنترل دوره‌ای دستگاه بی سیم دستی .	دستگاه	۲۰۹۵'۰۰۰		
۰۴۰۵۰۱	سرویس و کنترل دوره‌ای تجهیزات SDH یا CGR/ASR .	دستگاه	۱۱۹۵۰'۰۰۰		
۰۴۰۵۰۲	سرویس دوره‌ای تجهیزات پسیو نوری داخل ایستگاه .	دستگاه	۶۰۲۰'۰۰۰		
۰۴۰۵۰۳	سرویس و کنترل دوره‌ای تجهیزات اکتیو نوری - MUX .	دستگاه	۲۳۸۴۵'۰۰۰		
۰۴۰۵۰۴	سرویس و کنترل دوره‌ای تجهیزات ACCESS PDH یا	دستگاه	۱۶۳۷۸'۰۰۰		
۰۴۰۵۰۵	سرویس و کنترل مبدل های مخابراتی .	دستگاه	۶۰۲۰'۰۰۰		
۰۴۰۵۰۶	پایش مستمر سیستم مدیریت شبکه و آزمون دوره‌ای DTS NMS فiber نوری تا ۵۰ ایستگاه (توسط یک کارشناس به مدت هشت ساعت).	روز	۱۳۳۷۱'۰۰۰		
۰۴۰۵۰۷	پایش مستمر سیستم مدیریت شبکه و تست دوره‌ای NMS DTS فiber نوری بیش از ۵۰ ایستگاه تا ۹۹ ایستگاه (توسط دو کارشناس به مدت ۸ ساعت)	روز	۲۵۱۱۱'۰۰۰		
۰۴۰۵۰۸	سرویس دوره‌ای سوئیچ های نوری یا شبکه (به ازاء هر سوئیچ).	مورد	۱۱۹۵۰'۰۰۰		
۰۴۰۵۰۹	بازدید دوره‌ای کابل های ADSS و OPGW فiber نوری.	کیلومتر	۹۵۸۲'۰۰۰		
۰۴۰۵۱۰	آزمون OTDR فiber نوری تا ۲۴ تار.	مجموعه	۱۲۳۸۸'۰۰۰		
۰۴۰۵۱۱	آزمون OMK فiber نوری تا ۴۸ تار.	مجموعه	۱۸۴۰۷'۰۰۰		
۰۴۰۵۱۲	بازدید جوینت های OPGW .	عدد	۱۲۱۸۲'۰۰۰		
۰۴۰۶۰۱	سرویس و روتین تست گیت وی.	ایستگاه	۱۸۴۰۷'۰۰۰		
۰۴۰۶۰۲	آزمایش و تست اطلاعات از گیت وی تا مرکز .	ایستگاه	۱۸۴۰۷'۰۰۰		
۰۴۰۶۰۳	بازدید و سرویس دوره‌ای RTU و تست با مرکز .	دستگاه	۵۵۹۸۶'۰۰۰		
۰۴۰۶۰۴	بازدید و سرویس تابلو HVI و کالیبراسیون ترانس迪وسر .	دستگاه	۸۰۸۹'۰۰۰		
۰۴۰۶۰۵	بازدید و سرویس دوره‌ای تابلو مارشالینگ راک .	مجموعه	۲۹۷۱'۰۰۰		
۰۴۰۶۰۶	آزمایش ایتر فیس مدارات فرمان، وضعیت، مقادیر و عملکرد رله های حفاظتی مربوط به فیدر فشار متوسط از فیلد تا مرکز	فیدر	۱۵۱۱۰'۰۰۰		
۰۴۰۶۰۷	آزمایش ایتر فیس مدارات فرمان، وضعیت، مقادیر و عملکرد رله های حفاظتی مربوط به بی خط فوق توزیع از فیلد تا مرکز	فیدر	۱۵۹۳۴'۰۰۰		

فصل چهارم. نگهداری دوره‌ای تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۴۰۶۰۸	آزمایش ایتر فیس مدارات فرمان، وضعیت، مقادیر و عملکرد رله های حفاظتی مربوط به بی ترانسفورماتور ایستگاه از فیلد تا مرکز	بی	۱۹۰۱۴۰۰۰		
۰۴۰۶۰۹	آزمایش ایتر فیس مدارات فرمان، وضعیت، مقادیر و عملکرد رله های حفاظتی عمومی ایستگاه (شامل: باسبار و کوپلاژ و ..) از فیلد تا مرکز .	ایستگاه	۲۶۶۰۸۰۰۰		
۰۴۰۷۰۱	بازدید و سرویس پروتکل کانورتور (PC).	ایستگاه	۱۱۹۵۰۰۰۰		
۰۴۰۷۰۲	پایش، روزآمدسازی اسناد فنی و تحلیل شبکه‌های اسکادا و مخابرات.	روز	۱۳۵۰۱۰۰۰		
۰۴۰۷۰۳	جمع آوری و ثبت اطلاعات فنی بیسیم های ثابت و سیار و دستی ترانک جهت اخذ مجوز.	دستگاه	۱۶۸۱۰۰۰		
۰۴۰۸۰۲	آزمون دوره‌ای کلیه ارتباطات ارت تجهیزات و چاه ارت مخابراتی یا دیسپاچینگ.	ایستگاه	۱۴۰۲۷۹۰۰۰		
۰۴۰۸۰۳	سیم‌بانی و رانژه‌کاری شبکه و مخابرات به ازاء هر روز.	روز	۱۶۸۱۳۰۰۰		



فصل پنجم. نگهداری دوره‌ای و آزمون تجهیزات پست‌های DCS

مقدمه

۱. این فصل شامل ردیف‌های مربوط به نگهداری و آزمون دوره‌ای بخش تجهیزات پست‌های DCS شبکه انتقال و فوق توزیع می‌باشد که مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در استاندارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.
۲. هزینه‌های ردیف‌های این فصل برای انجام یک مرتبه بازدید یا آزمون لحاظ شده است.
۳. هزینه ردیف‌های این فصل جهت پست‌های DCS تا دو ترانس، دو سرور، دو HMI و تابلوها و تجهیزات متعلقه محاسبه گردیده است و متناسب با افزایش هر یک از تجهیزات ذکر شده افزایش هزینه مربوطه بر اساس ردیف‌های این فصل در استاندارجاع کار و پیمان منظور می‌گردد.
۴. بهای ردیف‌های این فصل بر اساس شرح خدمات بازدیدهای دوره‌ای ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه می‌باشد.
۵. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروههای این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروهها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	نگهداری تجهیزات عمومی مستقر در اتاق فرمان
۰۲	نگهداری سخت‌افزار و نرم‌افزار رایانه‌های سیستم‌های اتوماسیون پست
۰۳	نگهداری شبکه و سوئیچ
۰۴	نگهداری سامانه همزمانی و سرور
۰۵	نگهداری تجهیزات حفاظتی و کنترل بی BCR

فصل پنجم. نگهداری دوره‌ای و آزمون تجهیزات پست‌های DCS
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۵۰۱۰۱	کنترل وضعیت مدارک مورد نیاز سیستم DCS پست‌های فشار قوی (مطابق با تست شیت مربوطه).	ایستگاه	۵'۱۰۰'۰۰۰		
۰۵۰۱۰۲	بررسی و نظافت تابلوها و کامپیوترهای سیستم DCS ایستگاه فوق توزیع.	ایستگاه	۱۰'۶۲۵'۰۰۰		
۰۵۰۱۰۳	کنترل آرشیو و صحت ثبت رخدادها و مقادیر اندازه‌گیری روزانه و هفتگی و ماهانه پست.	ایستگاه	۱۵'۱۵۷'۰۰۰		
۰۵۰۱۰۴	بازدید، کنترل و سرویس اینورتر.	دستگاه	۱۱'۰۶۴'۰۰۰		
۰۵۰۱۰۵	بررسی و نظافت تابلوها و کامپیوترهای سیستم DCS ایستگاه انتقال.	ایستگاه	۱۸'۵۷۳'۰۰۰		
۰۵۰۲۰۱	بررسی صحت عملکرد تجهیزات جانبی (مانیتور، پرینتر، اسپیکر، ماوس، کیبرد و ...).	ایستگاه	۲'۹۲۶'۰۰۰		
۰۵۰۲۰۲	بررسی و کنترل ثبت نسخه و مشخصات تمامی نرم افزارها و بررسی لایسننس‌ها و قفل‌های سخت افزاری.	ایستگاه	۹'۱۰۹'۰۰۰		
۰۵۰۲۰۳	بررسی عملکرد صحیح Redundancy بین سرورها و هم‌زمانی HMI.	ایستگاه	۱۰'۸۰۲'۰۰۰		
۰۵۰۲۰۴	بررسی صحت و آزمون یکریندی ارتباط IED مختلف به نرم افزار سرور DCS توسط پروتکل‌های مربوطه در شبکه اتوماسیون.	ایستگاه	۱۶'۰۶۱'۰۰۰		
۰۵۰۲۰۵	بررسی تمهیدات امنیتی سخت افزار و نرم افزار سرورها.	ایستگاه	۵'۸۵۵'۰۰۰		
۰۵۰۲۰۶	تهیه نسخه پشتیبان (Image) از سیستم.	ایستگاه	۱۴'۶۲۴'۰۰۰		
۰۵۰۲۰۷	استخراج و تحلیل لگ‌های ثبت شده توسط سیستم عامل سرورها، بررسی فضای خالی دیسک هر سیستم.	ایستگاه	۸'۵۶۶'۰۰۰		
۰۵۰۲۰۸	بررسی فرآیند راهاندازی و باز راهاندازی سیستم عامل و نرم افزار سرور.	ایستگاه	۸'۵۶۶'۰۰۰		
۰۵۰۲۰۹	بررسی عملکرد صحیح Fault ,Fault analyzing .collector	ایستگاه	۵'۸۵۵'۰۰۰		
۰۵۰۲۱۱	آزمایش فرمان، وضعیت و آلارم‌های بی خط انتقال.	بی	۱۵'۴۶۳'۰۰۰		
۰۵۰۲۱۲	آزمایش فرمان، وضعیت و آلارم‌های ترانسفورماتور و بی های ورودی و خروجی ترانسفورماتور انتقال.	بی	۲۳'۱۸۴'۰۰۰		
۰۵۰۲۱۳	آزمایش فرمان، وضعیت و آلارم‌های بی خط فوق توزیع.	بی	۱۱'۶۰۸'۰۰۰		
۰۵۰۲۱۴	آزمایش فرمان، وضعیت و آلارم‌های ترانسفورماتور و بی های ورودی و خروجی ترانسفورماتور فوق توزیع.	بی	۱۷'۴۲۰'۰۰۰		

فصل پنجم. نگهداری دوره‌ای و آزمون تجهیزات پست‌های DCS
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۵۰۲۱۵	آزمایش فرمان، وضعیت و آلام‌های بی فشار متوسط.	بی	۵'۸۱۱'۰۰۰		
۵۰۳۰۱	بررسی و آزمون پیکربندی ارتباطات شبکه‌ای سیستم اتوماسیون.	ایستگاه	۷'۸۷۸'۰۰۰		
۵۰۳۰۲	بررسی سخت افزاری شبکه و سوئیچ.	ایستگاه	۶'۹۶۴'۰۰۰		
۵۰۳۰۳	تنهیه فایل پشتیبان از پیکربندی تجهیزات شبکه‌ای سیستم DCS مانند سوئیچ‌ها و مبدل‌ها.	ایستگاه	۶'۷۵۲'۰۰۰		
۵۰۴۰۱	بررسی وضعیت سنکرون زمانی تجهیزات با GPS.	ایستگاه	۶'۸۸۷'۰۰۰		
۵۰۴۰۲	بررسی وضعیت سنکرون زمانی تجهیزات با Time Server.	ایستگاه	۲'۹۲۶'۰۰۰		
۵۰۵۰۱	بررسی و آزمون وضعیت، ایترلاک و فرمان‌های بریکرها و سکسیونرهای انتقال.	بی	۱۳'۱۶۷'۰۰۰		
۵۰۵۰۲	بررسی ارتباط فیر نوری تجهیزات IED Client/Server .And Peer-To-Peer	بی	۲'۱۱۲'۰۰۰		
۵۰۵۰۳	تنهیه آرشیو از نرم افزار پیکربندی و اصلاح پیکربندی بی انتقال.	بی	۵'۸۰۳'۰۰۰		
۵۰۵۰۴	بررسی صحت نمایش و آرشیو مقادیر دستگاه‌های اندازه‌گیری.	بی	۲'۹۲۶'۰۰۰		
۵۰۵۰۵	بررسی صحت لیست سیگنال (آلارم و ایونت) بی پست انتقال.	بی	۸'۷۸۱'۰۰۰		
۵۰۵۰۶	بررسی و کنترل صحت عملکرد AVR.	دستگاه	۵'۸۰۳'۰۰۰		
۵۰۵۰۷	بررسی و آزمون وضعیت، ایترلاک و فرمان‌های بریکر و سکسیونرهای بی پست فوق توزیع.	بی	۵'۸۰۳'۰۰۰		
۵۰۵۰۸	تنهیه آرشیو از نرم افزار پیکربندی و اصلاح پیکربندی بی فوق توزیع یا فشار متوسط.	بی	۴'۴۲۷'۰۰۰		
۵۰۵۰۹	بررسی صحت لیست سیگنال (آلارم و ایونت) بی پست فوق توزیع یا فشار متوسط.	بی	۵'۸۰۳'۰۰۰		
۵۰۵۱۰	بررسی و آزمون وضعیت، ایترلاک و فرمان‌های بریکرها و سکسیونرهای فوق توزیع	بی	۸'۷۸۰'۰۰۰		
۵۰۵۱۱	بررسی و آزمون وضعیت، ایترلاک و فرمان‌های بریکرها و سکسیونرهای فشار متوسط.	بی	۴'۳۸۹'۰۰۰		

فصل ششم. آزمون‌های ویژه، تعمیرات و عملیات فوق برنامه پست
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

فصل ششم. آزمون‌های ویژه، تعمیرات و عملیات فوق برنامه پست
مقدمه

۱. این فصل شامل ردیف‌های مربوط به آزمون‌های ویژه، تعمیرات و عملیات فوق برنامه تجهیزات پست‌های انتقال و فوق توزیع می‌باشد که مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در استناد ارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.
۲. آزمون ویژه، آزمونی است که خارج از برنامه نگهداری دوره‌ای به صورت موردی و حسب نیاز و به درخواست کارفرما انجام می‌شود.
۳. در ردیف‌های مربوط به آزمون روغن، بهای نمونه‌گیری روغن منظور شده است.
۴. در مواردی که تجهیزات پست خارج از برنامه زمانبندی سرویس و نگهداری فقط با آب شسته می‌شوند، هزینه آن مطابق با ردیف‌های شماره ۰۶۳۲۰۱ تا ۰۶۳۲۰۴ محاسبه می‌گردد و در زمانی که همزمان با سرویس دوره‌ای شستشوی تجهیزات انجام می‌گردد، هزینه جدالگانه‌ای برای شستشو محاسبه نمی‌گردد.
۵. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	آزمون ویژه ترانسفورماتور قدرت در سطح ولتاژ انتقال
۰۲	آزمون ویژه ترانسفورماتور قدرت در سطح ولتاژ فوق توزیع
۰۳	آزمون ویژه ترانسفورماتور مصرف داخلی، زمین، کمپکت، توزیع
۰۴	آزمون ویژه راکتور انتقال و فوق توزیع
۰۵	آزمون ویژه راکتور نوتروال و فشار متوسط
۰۶	آزمون ویژه کلید قدرت
۰۷	آزمون ویژه ترانسفورماتور جریان
۰۸	آزمون ویژه ترانسفورماتور ولتاژ
۰۹	آزمون ویژه برقگیر
۱۰	آزمون ویژه بانک خازنی
۱۱	آزمون ویژه باسیبار
۱۲	آزمون ویژه باطری‌ها
۱۳	آزمون ویژه کابل و سرکابل
۱۴	آزمون ویژه تجهیزات GIS
۱۵	آزمون ویژه مقاومت زمین
۱۶	آزمون‌های ویژه روغن و سیرکوله روغن
۱۷	آزمون ویژه ولتاژ گام و تماس
۳۰	تعویض روغن تپ چنجر
۳۱	اورهال تپ چنجر
۳۲	شستشو تجهیزات پست

فصل ششم. آزمون‌های ویژه، تعمیرات و عملیات فوق برنامه پست
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۶۰۱۰۱	آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور انتقال.	دستگاه	۳۴'۸۳۷'۰۰۰		
۰۶۰۱۰۲	آزمون بی‌باری ترانسفورماتور انتقال.	دستگاه	۳۵'۸۶۵'۰۰۰		
۰۶۰۱۰۴	آزمون مقاومت سیم پیچ ترانسفورماتور انتقال.	دستگاه	۳۰'۴۸۴'۰۰۰		
۰۶۰۱۰۵	آزمون پیوستگی تپ چنجر ترانسفورماتور انتقال.	دستگاه	۲۰'۹۴۸'۰۰۰		
۰۶۰۱۰۶	آزمون تائزانت دلتا ترانسفورماتور انتقال.	دستگاه	۴۴'۷۱۴'۰۰۰		
۰۶۰۱۰۷	آزمون گروهبرداری ترانسفورماتور انتقال.	دستگاه	۲۳'۹۳۳'۰۰۰		
۰۶۰۱۰۸	آزمون تقسیم شار مغناطیسی ترانسفورماتور انتقال.	دستگاه	۱۳'۶۵۴'۰۰۰		
۰۶۰۱۰۹	آزمون آنالیز پاسخ فرکانسی FRA ترانسفورماتور انتقال.	دستگاه	۳۷'۷۴۰'۰۰۰		
۰۶۰۱۱۰	آزمون کالیبراسیون ترمومتر ترانسفورماتور انتقال.	دستگاه	۷'۰۶۶'۰۰۰		
۰۶۰۱۱۱	آزمون تائزانت دلتا بوشینگ های ترانسفورماتور انتقال.	عدد	۸'۲۵۸'۰۰۰		
۰۶۰۱۱۲	آزمون اندازه گیری پاسخ دی الکتریک (FDS) ترانسفورماتور انتقال	دستگاه	۵۸'۶۳۹'۰۰۰		
۰۶۰۱۱۳	آزمون مقاومت عایقی بوشینگ ترانسفورماتور انتقال	دستگاه	۱۰'۵۲۴'۰۰۰		
۰۶۰۲۰۱	آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور فوق توزیع.	دستگاه	۲۷'۴۶۷'۰۰۰		
۰۶۰۲۰۲	آزمون بی‌باری ترانسفورماتور فوق توزیع.	دستگاه	۲۷'۶۷۴'۰۰۰		
۰۶۰۲۰۴	آزمون مقاومت سیم پیچ ترانسفورماتور فوق توزیع.	دستگاه	۱۸'۹۳۹'۰۰۰		
۰۶۰۲۰۵	آزمون پیوستگی تپ چنجر ترانسفورماتور فوق توزیع.	دستگاه	۱۳'۶۹۲'۰۰۰		
۰۶۰۲۰۶	آزمون تائزانت دلتا ترانسفورماتور فوق توزیع.	دستگاه	۲۷'۹۷۳'۰۰۰		
۰۶۰۲۰۷	آزمون گروهبرداری ترانسفورماتور فوق توزیع.	دستگاه	۱۳'۳۴۹'۰۰۰		
۰۶۰۲۰۸	آزمون فلوی مغناطیسی (تقسیم شار) ترانسفورماتور فوق توزیع.	دستگاه	۱۲'۵۹۴'۰۰۰		
۰۶۰۲۰۹	آزمون آنالیز پاسخ فرکانسی FRA ترانسفورماتور فوق توزیع.	دستگاه	۳۶'۵۴۴'۰۰۰		
۰۶۰۲۱۰	آزمون کالیبراسیون ترمومتر ترانسفورماتور فوق توزیع.	دستگاه	۷'۰۶۶'۰۰۰		
۰۶۰۲۱۱	آزمون تائزانت دلتا بوشینگ های ترانسفورماتور فوق توزیع.	عدد	۵'۹۸۳'۰۰۰		
۰۶۰۲۱۲	آزمون اندازه‌گیری پاسخ دی الکتریک (FDS) ترانسفورماتور فوق توزیع	دستگاه	۵۲'۸۳۷'۰۰۰		
۰۶۰۲۱۳	آزمون مقاومت عایقی بوشینگ ترانسفورماتور فوق توزیع	دستگاه	۶'۸۰۸'۰۰۰		

فصل ششم. آزمون‌های ویژه، تعمیرات و عملیات فوق برنامه پست
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۶۰۳۰۱	آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور زمین/کمکی/کمپکت یا توزیع.	دستگاه	۹'۶۳۶'۰۰۰		
۰۶۰۳۰۲	آزمون بی‌باری ترانسفورماتور زمین/کمکی/کمپکت یا توزیع.	دستگاه	۹'۷۳۴'۰۰۰		
۰۶۰۳۰۳	آزمون نسبت تبدیل و بی‌باری تواما ترانسفورماتور زمین/کمکی/کمپکت یا توزیع.	دستگاه	۱۳'۱۰۵'۰۰۰		
۰۶۰۳۰۴	آزمون مقاومت سیم‌پیچ ترانسفورماتور زمین/کمکی/کمپکت یا توزیع.	دستگاه	۸'۵۵۲'۰۰۰		
۰۶۰۳۰۵	آزمون فلوی مغناطیسی (تقسیم شار) ترانسفورماتور زمین/کمکی/کمپکت یا توزیع.	دستگاه	۹'۷۳۴'۰۰۰		
۰۶۰۳۰۶	آزمون مقاومت عایقی بوشینگ ترانسفورماتور زمین	دستگاه	۳'۵۰۸'۰۰۰		
۰۶۰۳۰۷	آزمون مقاومت عایقی بوشینگ ترانسفورماتور مصرف داخلی	دستگاه	۳'۵۰۸'۰۰۰		
۰۶۰۳۰۸	آزمون مقاومت عایقی بوشینگ ترانسفورماتور کمپکت	دستگاه	۴'۳۰۲'۰۰۰		
۰۶۰۴۰۱	آزمون مقاومت سیم‌پیچ راکتور انتقال و فوق توزیع.	دستگاه	۲۲'۲۱۰'۰۰۰		
۰۶۰۴۰۲	آزمون تائزانت دلتا راکتور انتقال و فوق توزیع.	دستگاه	۳۴'۲۳۳'۰۰۰		
۰۶۰۴۰۳	آزمون امپدانس مولفه صفر راکتور انتقال و فوق توزیع.	دستگاه	۱۹'۸۷۴'۰۰۰		
۰۶۰۴۰۴	آزمون آنالیز پاسخ فرکانسی FRA راکتور انتقال و فوق توزیع.	دستگاه	۳۱'۰۶۸'۰۰۰		
۰۶۰۴۰۵	آزمون کالیبراسیون ترمومتر راکتور انتقال و فوق توزیع.	دستگاه	۷'۸۰۶'۰۰۰		
۰۶۰۴۰۶	آزمون تائزانت دلتا بوشینگ های راکتور انتقال.	عدد	۶'۵۲۸'۰۰۰		
۰۶۰۴۰۷	آزمون مقاومت عایقی بوشینگ راکتور انتقال	دستگاه	۸'۱۸۶'۰۰۰		
۰۶۰۵۰۱	آزمون مقاومت سیم‌پیچ راکتور نوترال.	دستگاه	۸'۴۱۳'۰۰۰		
۰۶۰۵۰۲	آزمون تائزانت دلتا راکتور نوترال.	دستگاه	۱۵'۹۶۳'۰۰۰		
۰۶۰۵۰۳	آزمون امپدانس مولفه صفر راکتور نوترال.	دستگاه	۱۳'۵۵۸'۰۰۰		
۰۶۰۵۰۴	آزمون تائزانت دلتا بوشینگ های راکتور زمین.	عدد	۵'۳۳'۰۰۰		
۰۶۰۵۰۵	آزمون تائزانت دلتا راکتور فشار متوسط	دستگاه	۱۵'۹۶۳'۰۰۰		
۰۶۰۵۰۶	آزمون مقاومت سیم‌پیچ راکتور فشار متوسط.	دستگاه	۱۱'۲۰۴'۰۰۰		
۰۶۰۵۰۷	آزمون آنالیز پاسخ فرکانسی FRA راکتور فشار متوسط.	دستگاه	۱۶'۹۰۰'۰۰۰		
۰۶۰۵۰۸	آزمون مقاومت عایقی بوشینگ راکتور فشار متوسط	دستگاه	۴'۶۷۷'۰۰۰		

فصل ششم. آزمون‌های ویژه، تعمیرات و عملیات فوق برنامه پست
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۶۰۶۰۱	آزمون کنترل کیفیت گاز SF6 بریکر (خلوص گاز - رطوبت - نقطه شبنم - اسیدیته بریکر).	دستگاه	۹'۶۳۷'۰۰۰		
۰۶۰۶۰۲	آزمون حداقل ولتاژ عملکرد بویین‌های قطع و وصل بریکر.	دستگاه	۷'۴۲۲'۰۰۰		
۰۶۰۷۰۱	آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان (مجموعه سه‌فاز).	مجموعه	۷'۷۹۳'۰۰۰		
۰۶۰۷۰۲	آزمون ولتاژ نقطه زانویی (اشباع) ترانسفورماتور جریان (مجموعه سه‌فاز).	مجموعه	۹'۹۷۹'۰۰۰		
۰۶۰۷۰۳	آزمون پلاریته ترانسفورماتور جریان (مجموعه سه‌فاز).	مجموعه	۷'۶۱۰'۰۰۰		
۰۶۰۷۰۴	آزمون مقاومت DC ترانسفورماتور جریان (مجموعه سه‌فاز).	مجموعه	۶'۴۴۰'۰۰۰		
۰۶۰۷۰۵	آزمون بردن ترانسفورماتور جریان (مجموعه سه‌فاز).	مجموعه	۶'۹۸۹'۰۰۰		
۰۶۰۷۰۶	آزمون تائزانت دلتا ترانسفورماتور جریان (مجموعه سه‌فاز).	مجموعه	۲۰'۸۷۵'۰۰۰		
۰۶۰۸۰۱	آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور ولتاژ (تک‌فاز).	دستگاه	۶'۶۶۵'۰۰۰		
۰۶۰۸۰۲	آزمون پلاریته ترانسفورماتور ولتاژ (تک‌فاز).	دستگاه	۲'۹۷۷'۰۰۰		
۰۶۰۸۰۳	آزمون بردن ترانسفورماتور ولتاژ (تک‌فاز).	دستگاه	۳'۳۶۵'۰۰۰		
۰۶۰۸۰۴	آزمون ظرفیت خازنی ترانسفورماتور ولتاژ (تک‌فاز).	دستگاه	۶'۴۰۷'۰۰۰		
۰۶۰۸۰۵	آزمون تائزانت دلتا ترانسفورماتور ولتاژ (تک‌فاز).	دستگاه	۱۱'۰۸۱'۰۰۰		
۰۶۰۹۰۱	آزمون کتسور بر قبیر (سه‌فاز).	مجموعه	۱'۹۰۴'۰۰۰		
۰۶۱۰۰۱	آزمون مقاومت عایقی مجموعه بانک خازن.	سلول	۲'۱۹۰'۰۰۰		
۰۶۱۰۰۲	آزمون اندازه‌گیری ظرفیت تمامی یونیتهای بانک خازنی.	سلول	۶۲۴'۵۰۰		
۰۶۱۰۰۳	آزمون تائزانت دلتا بانک خازن.	سلول	۶۲۴'۵۰۰		
۰۶۱۱۰۱	آزمون HIGH POT با سبار ۲۰ کیلوولت.	مجموعه	۶'۹۴۳'۰۰۰		
۰۶۱۲۰۱	آزمون شارژ و دشارژ و راهاندازی اولیه باطری بطور کامل.	مجموعه	۳۰'۴'۵۸۸'۰۰۰		
۰۶۱۳۰۱	آزمون HIGH POT کابل و سرکابل فشار متوسط (هر سه فاز).	مجموعه	۲'۵۴۹'۰۰۰		
۰۶۱۳۰۲	آزمون جریان نشتی پوسته کابل (هر سه فاز).	مجموعه	۳'۱۸۱'۰۰۰		
۰۶۱۴۰۱	آزمون مقاومت عایقی تجهیزات GIS شامل: بازکردن اتصالات ارت هربی در قسمت‌های (کمپارت) CT/CB/DS/BB و محفظه سرکابل.	بی	۳۷'۱۶۸'۰۰۰		
۰۶۱۴۰۲	آزمون افت ولتاژ هربی GIS.	بی	۲'۷۵۴'۰۰۰		

فصل ششم. آزمون‌های ویژه، تعمیرات و عملیات فوق برنامه پست
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۶۱۴۰۳	آزمون میزان رطوبت و خلوص گاز SF6 در قسمت‌های (کمپارت) مختلف به ازاء هر بی GIS.	بی	۸'۲۲۶'۰۰۰		
۰۶۱۵۰۱	آزمون اندازه‌گیری مقاومت زمین پست انتقال و فوق توزیع.	ایستگاه	۱۵'۵۹۰'۰۰۰		
۰۶۱۵۰۲	آزمون پیوستگی و همبندی پست انتقال.	ایستگاه	۱۸'۱۰۹'۰۰۰		
۰۶۱۵۰۳	آزمون پیوستگی و همبندی پست فوق توزیع.	ایستگاه	۱۰'۸۶۷'۰۰۰		
۰۶۱۶۰۱	آزمون گاز کرماتوگرافی روغن ترانسفورماتور.	آزمایش	۲۴'۶۷۹'۰۰۰		
۰۶۱۶۰۲	آزمون اسیدیته روغن ترانسفورماتور.	آزمایش	۸'۴۵۱'۰۰۰		
۰۶۱۶۰۳	آزمون رطوبت روغن ترانسفورماتور.	آزمایش	۵'۴۶۱'۰۰۰		
۰۶۱۶۰۴	آزمون استقامت عایقی روغن ترانسفورماتور.	آزمایش	۲'۸۸۱'۰۰۰		
۰۶۱۶۰۵	آزمون نقطه اشتعال روغن.	آزمایش	۳'۵۳۲'۰۰۰		
۰۶۱۶۰۶	آزمون کشش سطحی روغن ترانسفورماتور.	آزمایش	۲'۵۹۵'۰۰۰		
۰۶۱۶۰۷	آزمون تاثرانت دلتا (ضریب توان) روغن ترانسفورماتور.	آزمایش	۵'۰۰۰'۰۰۰		
۰۶۱۶۰۸	آزمون فورال روغن ترانسفورماتور.	آزمایش	۹'۵۰۹'۰۰۰		
۰۶۱۶۰۹	آزمون ویسکوزیته روغن ترانسفورماتور.	آزمایش	۲'۶۳۰'۰۰۰		
۰۶۱۶۱۰	آزمون چگالی روغن.	آزمایش	۱'۶۱۴'۰۰۰		
۰۶۱۶۱۱	آزمون رنگ سنجد روغن.	آزمایش	۴۲۸'۰۰۰		
۰۶۱۷۰۱	آزمون اندازه‌گیری ولتاژهای گامی و تماسی سیستم زمین.	ایستگاه	۱۰'۶۵۹'۰۰۰		
۰۶۳۰۰۱	سرویس و تعویض روغن تپ چنجر ترانسفورماتور قدرت انتقال	دستگاه			
۰۶۳۰۰۲	سرویس و تعویض روغن تپ چنجر ترانسفورماتور قدرت فوق توزیع	دستگاه			
۰۶۳۱۰۱	تخلیه روغن توسط یمپ از تپ چنجر تا ۴۰۰ لیتر روغن	مورد	۱۴'۷۸۹'۰۰۰		
۰۶۳۱۰۳	بازکردن کلیه اتصالات الکتریکی رله های مربوط به تپ چنجر وایزوله نمودن مدارات تریپ با سایر رله های حفاظتی داخل پست	مورد	۶'۶۹۸'۰۰۰		
۰۶۳۱۰۴	بازکردن اتصالات و درب تپ چنجر	مورد	۶'۶۹۸'۰۰۰		
۰۶۳۱۰۵	بیرون آوردن دایورتر سوئیچ و قراردادن آن بر روی میز کار	مورد	۸'۰۸۷'۰۰۰		
۰۶۳۱۰۶	شست و شوکامل محفظه روغن و مسیر کنسرواتور تا محفظه روغن	مورد	۶'۶۹۸'۰۰۰		
۰۶۳۱۰۷	بازکردن رله جانسون	مورد	۱'۳۷۷'۰۰۰		

فصل ششم. آزمون‌های ویژه، تعمیرات و عملیات فوق برنامه پست
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۶۳۱۰۸	سرویس وشیت‌شیوی رله جانسون	مورد	۱'۵۱۴'۰۰۰		
۰۶۳۱۰۹	بازکردن قطعات دایورتر جهت دسترسی به کلیه قسمتهای آن در حین عملیات شیت‌شیو	مورد	۱۱'۹۴۶'۰۰۰		
۰۶۳۱۱۰	شیت‌شیوی کامل دایورتر سوئیچ	مورد	۹'۶۲۳'۰۰۰		
۰۶۳۱۱۱	بررسی کلیه کنکاکت‌های تپ چنجر و اندازه گیری خورده‌گیری آنها	مورد	۴'۷۴۶'۰۰۰		
۰۶۳۱۱۲	اندازه‌گیری مقدار مقاومت‌های گذرای تپ چنجر و مطابقت آن با مقدار اولیه و تعویض small part	مورد	۴'۵۹۱'۰۰۰		
۰۶۳۱۱۳	بستن رله جانسون با واشرهای نو	مورد	۲'۲۵۷'۰۰۰		
۰۶۳۱۱۴	بستن قطعات دایورتر بعد از اتمام عملیات شیت‌شیو و جاذب آن	مورد	۳'۷۶۳'۰۰۰		
۰۶۳۱۱۵	بستن اتصالات و درب تپ چنجر با واشرهای نو و بستن کلیه اتصالات الکتریکی رله‌های تپ چنجر	مورد	۳'۷۶۳'۰۰۰		
۰۶۳۱۱۷	تزریق روغن تا ۵۰۰ لیتر به تپ چنجر و هوای‌گیری رله جانسون	مورد	۳'۷۶۳'۰۰۰		
۰۶۳۱۱۸	تست صحت عملکرد تعویض تپ چنجر به صورت دستی و اتوماتیک و بررسی و کنترل اینتللاک‌های مکانیکی والکتریکی تپ چنجر و بررسی نشان دهنده تپ و هماهنگی آن با نشان دهنده تپ بالای تپ چنجر و اتفاق فرمان و بررسی و رفع نشی روغن از قسمت‌های مختلف آن	مورد	۳'۷۶۳'۰۰۰		
۰۶۳۱۲۳	سنکرون کردن تپ چنجر سه فاز تپ‌های رفت و برگشت	دستگاه	۹۴۱'۰۰۰		
۰۶۳۲۰۱	شیت‌شیوی تجهیزات بی خط انتقال با آب در حالت برق.	بی	۱۲'۲۰۲'۰۰۰		
۰۶۳۲۰۲	شیت‌شیوی تجهیزات بی خط فوق توزیع با آب در حالت بدون برق.	بی	۸'۲۴۴'۰۰۰		
۰۶۳۲۰۳	شیت‌شیوی ترانسفورماتور یا راکتور انتقال با آب در حالت بدون.	مجموعه	۷'۳۲۱'۰۰۰		
۰۶۳۲۰۴	شیت‌شیوی ترانسفورماتور یا راکتور فوق توزیع با آب در حالت بدون برق.	مجموعه	۵'۱۸۵'۰۰۰		

فصل هفتم. کشیک و فراخوان

مقدمه

۱. با توجه به اهمیت استمرار برق رسانی و حفظ تجهیزات صنعت برق ضروری است گروههای تعمیرات به صورت شبکه روزی در کلیه ایام سال آماده خدمت رسانی و رفع مشکلات و حوادث پیش‌بینی نشده باشند. این فصل شامل ردیف‌های مربوط به کشیک و فراخوان بخش خطوط، تجهیزات پست، حفاظت و DCS، مخابرات و دیسپاچینگ شبکه می‌باشد که مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانی و شرکت‌های تابعه مندرج در استناد ارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.
۲. منظور از کشیک، استقرار گروههای تعمیرات به شرح نفرات مذکور در هر بخش (مطابق جدول بند ۸) و دستگاهها و خودروهای مورد نیاز آن‌ها در محل‌های مورد نظر کارفرما مندرج در استناد ارجاع کار و پیمان به صورت دوره‌ای و موردنی می‌باشد.
۳. منظور از فراخوان گروههای تعمیرات، آماده به کار بودن ایشان به شرح نفرات مذکور در هر بخش (مطابق جدول بند ۱۰) و دستگاهها و خودروهای مورد نیاز آن‌ها بر اساس اعلام نیاز و نظر کارفرما مندرج در استناد ارجاع کار و پیمان به صورت دوره‌ای و موردنی خارج از محیط کار می‌باشد.
۴. در صورتی که فقط از خدمات استفاده از گروههای فراخوان جهت رفع خاموشی‌ها و سایر مشکلات اضطراری شبکه استفاده گردد، هزینه مجازی بجز ردیف‌های گروه ۲ بابت انجام خدمات مذکور جهت عادی‌سازی موقت شرایط، منظور نخواهد شد.
۵. فعالیت‌هایی که انجام آن توسط گروه‌های کشیک و فراخوان مستلزم استفاده از ماشین آلات سنگین (بالابر، جرثقیل، کامیون و ...) می‌باشد جزو رفع عیوب و نواقص عادی و اضطراری شبکه محسوب نشده و بهای آن از ردیف‌های فصول تعمیرات، و یا ردیف‌های مرتبط در سایر فهارس بهای پایه منظور می‌گردد.
۶. در مواردی که رفع نقص منجر به تعویض دستگاه‌های اصلی بخش حفاظت و کنترل و یا دیسپاچینگ و مخابرات می‌گردد (مانند تعویض انواع رله‌های اصلی و پشتیبان، دستگاه‌های اندازه‌گیری و کنتور، مودم و یا هرگونه تابلو و ...) جزو رفع عیوب و نواقص عادی و اضطراری شبکه محسوب نشده و بهای آن از ردیف‌های فصول تعمیرات و یا ردیف‌های مرتبط در سایر فهارس بهای پایه منظور می‌گردد.
۷. اقدامات ذیل علاوه بر استقرار گروههای کشیک در مناطق مورد نظر کارفرما از وظایف گروه‌های عملیاتی بوده و هزینه جدایگانه انجام آنها پرداخت نمی‌گردد:
 - رفع خاموشی‌های خودکار شبکه و گزارش اقدامات صورت گرفته.
 - رفع نواقص عادی و اضطراری که جزو اشکالات کلی و بهینه‌سازی نمی‌باشد و ارسال گزارش آن.
 هزینه رفع نواقص تجهیزاتی که سرویس و نگهداری دوره‌ای آنها در برنامه pm پیش‌بینی نشده یا pm آن انجام نشود می‌باشد در قیمت پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردد.
۸. تعداد نفرات گروههای کشیک در ردیف‌های این فصل به شرح زیر درنظر گرفته شده است. در صورت تغییر مفاد جدول ذیل بر اساس مفاد بند ۹، جدول نهایی در استناد ارجاع کار و پیمان منظور می‌گردد.

گروه کشیک مخابرات و دیسپاچینگ	گروه کشیک خط	گروه کشیک حفاظت	گروه کشیک پست	افراد گروه
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
۱	-	۱	۱	کارشناس فنی
-	۱	-	۱	تکنسین فنی ماهر
-	۱	-	-	کارگر فنی ماهر
۱	۱	۱	۱	راننده و خودرو

فصل هفتم. کشیک و فراخوان

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

۹. افزایش بها به ازاء افزایش نفرات در گروه های کشیک نسبت به جدول مندرج در ردیف ۸ به شرح زیر محاسبه و به ردیف های این فصل اعمال می گردد.

الف: به ازاء افزایش هر نفر کارشناس در بخش پست به میزان ۴۳ درصد ، در بخش های خط و حفاظت به میزان ۵۲ درصد، در بخش مخابرات و دیسپاچینگ به میزان ۳۴ درصد به ردیف کشیک مربوطه اضافه می گردد.

ب: به ازاء افزایش هر نفر تکنسین در بخش پست به میزان ۲۲ درصد ، در بخش خط به میزان ۲۷ درصد، در بخش حفاظت به میزان ۲۱ درصد، در بخش مخابرات و دیسپاچینگ به میزان ۲۸ درصد به ردیف کشیک مربوطه اضافه می گردد.

ج: به ازاء افزایش هر نفر کارگر فنی ماهر در بخش های پست و دیسپاچینگ و مخابرات به میزان ۱۷ درصد و در بخش خط به میزان ۲۰ درصد و در بخش حفاظت به میزان ۱۵ درصد به ردیف کشیک مربوطه اضافه می گردد.

د: به ازاء افزایش هر دستگاه خودرو گروهبر در بخش پست به میزان ۱۸ درصد ، در بخش خط به میزان ۳۵ درصد، در بخش حفاظت به میزان ۱۸ درصد ، در بخش مخابرات و دیسپاچینگ به میزان ۲۳ درصد به ردیف کشیک مربوطه اضافه می گردد.

۱۰. افراد گروه های فراخوان در هر بخش به شرح نفرات زیر می باشد. در صورت تغییر مقادیر جدول ذیل بر اساس مفاد بند ۱۱، جدول نهایی در استناد ارجاع کار و پیمان منظور می گردد.

مخابرات	خط		حفظ		ردیف کشیک
	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
کارشناس فنی	۲	۱	۲	۱	
تکنسین فنی ماهر	-	۱	-	۲	
کارگر فنی ماهر	-	۲	-	۱	
راننده و خودرو	۱	۱	۱	۱	

۱۱. افزایش بها به ازاء افزایش نفرات در گروه های فراخوان نسبت به جدول مندرج در ردیف ۱۰ به شرح زیر محاسبه و به ردیف های فراخوان مربوطه اعمال می گردد.

الف: به ازاء افزایش هر نفر کارشناس در بخش پست به میزان ۲۹ درصد ، در بخش خط به میزان ۲۶ درصد، در بخش حفاظت به میزان ۲۱ درصد ، در بخش مخابرات و دیسپاچینگ به میزان ۳۳ به ردیف فراخوان مربوطه اضافه می گردد.

ب: به ازاء افزایش هر نفر تکنسین در بخش پست به میزان ۱۵ درصد ، در بخش خط به میزان ۱۶ درصد، در بخش حفاظت به میزان ۱۳ درصد ، در بخش مخابرات و دیسپاچینگ به میزان ۱۷ درصد به ردیف فراخوان مربوطه اضافه می گردد.

ج: به ازاء افزایش هر نفر کارگر فنی ماهر در بخش پست به میزان ۱۷ درصد ، در بخش خط به میزان ۲۰ درصد، در بخش حفاظت به میزان ۱۲ درصد و در بخش مخابرات و دیسپاچینگ به میزان ۱۳ درصد به ردیف فراخوان مربوطه اضافه می گردد.

د: به ازاء افزایش هر دستگاه خودرو گروهبر در بخش پست به میزان ۱۲ درصد ، در بخش خط به میزان ۲۰ درصد، در بخش حفاظت به میزان ۱۳ درصد ، در بخش مخابرات و دیسپاچینگ به میزان ۱۷ درصد به ردیف فراخوان مربوطه اضافه می گردد.

۱۲. در صورتی که افراد گروه های کشیک یا فراخوان کمتر از نفرات پیش بینی شده در جدول بند ۸ یا ۱۰ مورد نیاز باشد، در زمان تهیه استناد ارجاع کار کاهش بها به ازاء کاهش هر یک از عوامل گروه ها به میزان مقادیر ذکر شده در بند های ۹ یا ۱۱ در ردیف های مربوط به کشیک یا فراخون این فصل منظور می گردد.


۱۳. دستگاه های مورد نیاز گروه های کشیک و فراخوان توسط کارفرما در استناد ارجاع کار و پیمان اعلام می گردد.

۱۴. کارفرما موظف است به گونه ای برنامه ریزی کند که حداقل ۳۵ درصد مجموع برآورد فصول نگهداری (فصل یک تا پنج) در تنظیم استناد ارجاع کار در بخش کشیک و فراخوان منظور گردد.


۱۵. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	کشیک
۰۲	فراخوان



شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۷۰۱۰۱	کشیک گروه تعمیرات پست به ازاء هر ساعت.	ساعت	۳'۲۳۵'۰۰۰		
۰۷۰۱۰۲	کشیک گروه تعمیرات حفاظت و کنترل به ازاء هر ساعت.	ساعت	۲'۶۴۶'۰۰۰		
۰۷۰۱۰۳	کشیک گروه تعمیرات خطوط به ازاء هر ساعت.	ساعت	۲'۶۶۱'۰۰۰		
۰۷۰۱۰۴	کشیک گروه تعمیرات مخابرات و دیسپاچینگ به ازاء هر ساعت.	ساعت	۲'۶۴۶'۰۰۰		
۰۷۰۲۰۱	فراخوان گروه تعمیرات پست به ازاء هر ساعت.	ساعت	۱'۴۲۶'۰۰۰		
۰۷۰۲۰۲	فراخوان گروه تعمیرات حفاظت و کنترل به ازاء هر ساعت.	ساعت	۱'۴۱۶'۰۰۰		
۰۷۰۲۰۳	فراخوان گروه تعمیرات خطوط به ازاء هر ساعت.	ساعت	۱'۴۵۵'۰۰۰		
۰۷۰۲۰۴	فراخوان گروه تعمیرات مخابرات و دیسپاچینگ به ازاء هر ساعت.	ساعت	۱'۲۳۶'۰۰۰		



فصل هشتم. بازدید پهپادی

مقدمه

۱. بهای ردیف‌های این فصل بر اساس شرح خدمات ابلاغی شرکت قوانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در استناد ارجاع کار و پیمان می‌باشد.
۲. منظور از دشت و تپه ماهور، مسیری مسطح و عاری از هرگونه موانع می‌باشد، به‌گونه‌ای که دسترسی به هادی‌ها و دکل‌های خط با خودرو امکان‌پذیر باشد.
۳. منظور از مسیر نیمه‌کوهستانی، جنگل یا شالیزار مسیری است که به دلیل وجود عوارض طبیعی یا انسانی، حرکت بین دکل‌ها توسط گروه بازدید کننده با خودرو به صورت مستقیم امکان‌پذیر نبوده و گروه با طی زمان بیشتر به صورت پیاده یا به راحتی از طریق مسیرهای فرعی امکان دسترسی به دکل و مسیر خط را فراهم می‌سازد.
۴. منظور از مسیر صعب‌العبور یا باتلاقی، مسیری است که به دلیل وجود عوارض طبیعی یا انسانی دسترسی به آن بخش از مسیر یا دکل خط از طریق خودرو امکان‌پذیر نباشد و در این مسیرها حرکت گروه بین دکل‌ها به سختی و صعوبت به صورت پیاده یا با استفاده از سایر وسائل حمل و نقل مانند قایق، خودرو برف‌پیما و ... صورت گیرد. همچنین با استفاده از مسیرهای فرعی امکان دسترسی گروه بازدید پهپادی به خط امکان‌پذیر می‌گردد.
۵. بهای ردیف‌های این فصل برای انجام یک مرتبه بازدید لحاظ شده است.
۶. بهای ردیف‌های بازدید پهپادی در این فصل جهت انواع دکل‌ها به صورت یکسان در نظر گرفته شده است و برای تغییر در نوع دکل هزینه مجازی پرداخت نمی‌گردد.
۷. بهای ردیف‌های بازدید پهپادی در این فصل جهت دکل‌های مشبک لحاظ شده است و برای سایر انواع دکل ازجمله تلسکوپی فلزی و بتني ۴۰ درصد کاهش‌بها و بتني پایه H یا چوبی ۵۰ درصد کاهش‌بها لحاظ می‌گردد.
۸. بهای ردیف‌های بازدید پهپادی در این فصل برای خطوط تک‌سیمه (تک باندل) محاسبه شده است. در صورت بازدید پهپادی خطوط دو باندل، ضریب ۱/۱، سه باندل ضریب ۱/۱۸ و چهار باندل ضریب ۱/۲۴ در ردیف متناظر با خطوط تک‌سیمه (تک باندل) همان رده و لتاژی اعمال می‌گردد.
۹. بهای بازدید حریم دکل‌های فشار قوی خطوط در محاسبات بازدید پهپادی لحاظ گردیده و هزینه جداگانه جهت آن پرداخت نمی‌گردد.
۱۰. بهای استهلاک تجهیزات (شامل پهپاد، باطری، لوازم مربوطه، رایانه و ...) در محاسبات بازدید پهپادی لحاظ گردیده و هزینه جداگانه جهت آن پرداخت نمی‌گردد.
۱۱. ترکیب نفرات گروه بازدید پهپادی در ردیف‌های این فصل به شرح نفرات مندرج در جدول زیر درنظر گرفته شده است. لازم به ذکر است بهای هزینه تحلیل تصاویر که توسط کارشناس تحلیل تصاویر (کارشناس فنی) انجام می‌گردد، در بهای ردیف‌ها محاسبه گردیده و هزینه جداگانه بابت آن پرداخت نمی‌گردد.

تعداد نفرات	ترکیب نفرات
۱	راهبر پهپاد (کارشناس فنی)
۱	تکنسین پهپاد (تکنسین فنی ماهر)
۱	راننده بهمراه خودرو دو دیفرانسیل گروه بر خط

. ۱۴. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	بازدید پهپادی خطوط فشار قوی ۶۳ کیلوولت
۰۲	بازدید پهپادی خطوط فشار قوی ۱۲۲ کیلوولت
۰۳	بازدید پهپادی خطوط فشار قوی ۲۳۰ کیلوولت
۰۴	بازدید پهپادی خطوط فشار قوی ۴۰۰ کیلوولت
۰۵	جوینت میانی و اسپیسر بین فازی

فصل هشتم . بازدید پهپادی

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۱۰۱	بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک مداره	برج	۱'۱۲۹'۰۰۰		
۰۸۰۱۰۲	بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار تک مداره	برج	۱'۲۵۳'۰۰۰		
۰۸۰۱۰۳	بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت صعب العبور یا باتلاقی تک مداره	برج	۱'۴۴۵'۰۰۰		
۰۸۰۱۰۴	بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو مداره	برج	۱'۲۷۷'۰۰۰		
۰۸۰۱۰۵	بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار دو مداره	برج	۱'۴۰۱'۰۰۰		
۰۸۰۱۰۶	بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت صعب العبور یا باتلاقی دو مداره	برج	۱'۵۹۴'۰۰۰		
۰۸۰۱۰۷	بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار مداره	برج	۱'۶۰۳'۰۰۰		
۰۸۰۱۰۸	بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار چهار مداره	برج	۱'۷۲۶'۰۰۰		
۰۸۰۱۰۹	بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت صعب العبور یا باتلاقی چهار مداره	برج	۱'۹۱۹'۰۰۰		
۰۸۰۲۰۱	بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک مداره	برج	۱'۴۷۹'۰۰۰		
۰۸۰۲۰۲	بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار تک مداره	برج	۱'۶۱۶'۰۰۰		
۰۸۰۲۰۳	بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت صعب العبور یا باتلاقی تک مداره	برج	۱'۸۲۳'۰۰۰		
۰۸۰۲۰۴	بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو مداره	برج	۱'۷۱۶'۰۰۰		
۰۸۰۲۰۵	بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار دو مداره	برج	۱'۸۵۱'۰۰۰		
۰۸۰۲۰۶	بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت صعب العبور یا باتلاقی دو مداره	برج	۲'۰۵۷'۰۰۰		
۰۸۰۲۰۷	بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار مداره	برج	۲'۲۶۴'۰۰۰		
۰۸۰۲۰۸	بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار چهار مداره	برج	۲'۳۵۹'۰۰۰		

فصل هشتم . بازدید پهپادی


فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۲۰۹	بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت صعبالعبور یا باتلاقی چهار مداره	برج	۲۶۱۳۰۰۰		
۰۸۰۳۰۱	بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک مداره	برج	۱۸۷۰۰۰۰		
۰۸۰۳۰۲	بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت نیمهکوهستانی، جنگل یا شالیزار تک مداره	برج	۲۰۱۶۰۰۰		
۰۸۰۳۰۳	بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت صعبالعبور یا باتلاقی تک مداره	برج	۲۰۲۳۳۰۰۰		
۰۸۰۳۰۴	بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو مداره	برج	۲۰۲۲۰۰۰۰		
۰۸۰۳۰۵	بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت نیمهکوهستانی، جنگل یا شالیزار دو مداره	برج	۲۰۳۲۲۰۰۰		
۰۸۰۳۰۶	بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت صعبالعبور یا باتلاقی دو مداره	برج	۲۰۵۳۹۰۰۰		
۰۸۰۳۰۷	بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار مداره	برج	۳۰۴۵۰۰۰		
۰۸۰۳۰۸	بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت نیمهکوهستانی، جنگل یا شالیزار چهار مداره	برج	۳۱۹۱۰۰۰		
۰۸۰۳۰۹	بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت صعبالعبور یا باتلاقی چهار مداره	برج	۳۱۴۰۸۰۰۰		
۰۸۰۴۰۱	بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک مداره	برج	۲۰۳۷۲۰۰۰		
۰۸۰۴۰۲	بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمهکوهستانی، جنگل یا شالیزار تک مداره	برج	۲۰۵۲۶۰۰۰		
۰۸۰۴۰۳	بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت صعبالعبور یا باتلاقی تک مداره	برج	۲۰۷۵۲۰۰۰		
۰۸۰۴۰۴	بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو مداره	برج	۲۰۸۹۲۰۰۰		
۰۸۰۴۰۵	بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمهکوهستانی، جنگل یا شالیزار دو مداره	برج	۳۰۴۶۰۰۰		
۰۸۰۴۰۶	بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت صعبالعبور یا باتلاقی دو مداره	برج	۳۰۲۷۱۰۰۰		

فصل هشتم. بازدید پهپادی

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۴۰۷	بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار مداره	برج	۴۱۴۳۰۰۰		
۰۸۰۴۰۸	بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار چهار مداره	برج	۴۰۲۹۷۰۰۰		
۰۸۰۴۰۹	بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت صعب العبور یا باتلاقی چهار مداره	برج	۴۰۵۲۳۰۰۰		
۰۸۰۵۰۱	بازدید پهپادی اتصالات میانی	عدد	۱۶۲۰۰۰		
۰۸۰۵۰۲	بازدید پهپادی اسپیسر بین فازی انتقال	عدد	۲۸۰۰۵۰۰		
۰۸۰۵۰۳	بازدید پهپادی اسپیسر بین فازی فوق توزیع	عدد	۱۹۹۰۵۰۰		



فصل دهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه خطوط

مقدمه

۱. این فصل شامل ردیفهای مربوط به تعمیرات و عملیات فوق برنامه خطوط انتقال و فوق توزیع می‌باشد که مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیز و شرکت‌های تابعه مندرج در استناد ارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.
۲. سایر عملیات مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌های موضوع ردیفهای این فصل از قبیل تامین مصالح، ساختمانی، سوراخکاری، جوشکاری و تراشکاری با استفاده از سایر فهارس‌بهای سازمان محاسبه و در استناد ارجاع کار و پیمان منظور می‌گردد.
۳. استفاده از ردیفهای گروه ۲۲ صرفا در مواردی میسر می‌باشد که هیچ‌یک از دیگر ردیفهای مندرج در این فصل توسط گروه مذکور در انجام ماموریت مورد استفاده قرار نگرفته باشد. لازم بذکر است مبنای محاسبه ردیفهای مذکور، مدت زمان حضور گروه در مسیر خط می‌باشد.
۴. منظور از دشت و تپه ماهور، مسیری مسطح و عاری از هرگونه موانع می‌باشد، به‌گونه‌ای که دسترسی به هادی‌ها و دکل‌های خط با خودرو امکان‌پذیر باشد.
۵. منظور از مسیر نیمه‌کوهستانی، جنگل یا شالیزار مسیری است که به دلیل وجود عوارض طبیعی یا انسانی، انتقال لوازم، تجهیزات و نفرات برای رسیدن به محل اجرای کار با خودرو یا پیاده به سختی انجام گردد، به‌گونه‌ای که با طی زمان بیشتری امکان دسترسی به محل کار را فراهم می‌سازد.
۶. منظور از مسیر صعب‌العبور یا باتلاقی، مسیری است که به دلیل وجود عوارض طبیعی یا انسانی دسترسی به آن بخش از مسیر یا دکل خط از طریق خودرو امکان‌پذیر نباشد و در این مسیرها حرکت گروه جهت رسیدن به محل اجرای کار با صعوبت به صورت پیاده یا با استفاده از سایر وسایل حمل و نقل مانند قایق، خودرو برف‌پیما و ... صورت گیرد. همچنین در صورتی که دسترسی از طریق خودرو گروه بر با استفاده از مسیرهای فرعی و دور زدن موانع به‌گونه‌ای انجام پذیرد که مدت زمان دسترسی به محل کار نسبت به شرایط عادی بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد، مسیر مربوطه صعب‌العبور تلقی می‌گردد.
۷. بازدید تحويل و تحول و برقدار کردن خطوط انتقال و فوق توزیع جدیدالاحداث به صورت بازدید پیمایشی و پهپادی بر اساس ردیفهای منتظر از فصل ۲ و فصل ۸ این فهرست‌بهای محاسبه می‌گردد.
۸. هزینه‌های تعمیرات مربوط به خطوطی که صعب‌العبور بوده و فاقد جاده دسترسی می‌باشند و نیاز است با استفاده از هلی‌کوپتر جهت ارسال نفرات و تجهیزات استفاده شود، در ردیفهای این فصل منظور نگردیده و در زمان تنظیم استناد ارجاع کار و پیمان به صورت مجزا منظور می‌گردد.
۹. هرگونه عملیات حفاری و برداشت و ترمیم آسفالت در مورد تعمیرات خطوط زمینی (کابل) با استفاده از ردیفهای سایر فهارس‌بهای در استناد ارجاع کار و پیمان درج گردیده و مبنای عمل می‌باشد.
۱۰. اقدامات و آزمون‌هایی که در خصوص برقگیر خطوط انجام می‌گردد، براساس ردیف نصب یا برکناری و یا سرویس و (آچارکشی) یراق آلات سیم‌هادی همان رده و لتأثیز محاسبه می‌گردد. لازم به توضیح است هنگام انجام عملیات ردیف فوق، در صورت وجود برقگیر و نیاز به تنظیم آن، بدون نیاز به هزینه اضافی انجام می‌گردد.
۱۱. بهای ردیفهای این فصل جهت خطوط تکسیمه (تک باندل) محاسبه شده است. در صورت انجام فعالیت‌های این فصل روی هادی‌های باندل برای دویاندل ضریب $1/1$ ، سه باندل ضریب $1/18$ و چهار باندل ضریب $1/24$ در ردیف منتظر با خطوط تکسیمه (تک باندل) همان رده و لتأثیز اعمال می‌گردد.
۱۲. در مواردی که فعالیت‌های این فصل فقط برای مسیر دشت و تپه ماهور محاسبه شده، در صورت انجام آن فعالیت در سایر مسیرها ضریب $1/45$ برای مسیر نیمه‌کوهستانی و همچنین ضریب $1/95$ برای مسیر صعب‌العبور و باتلاقی در ردیف فهرست‌بهای منتظر با همان فعالیت و

رده ولتاژی که در دشت و تپه ماهور محاسبه گردیده است اعمال می‌گردد. همچنین در ردیفهایی که نوع مسیر در آن مشخص نشده است ملاک محاسبه فعالیت در مسیر دشت و ماهور می‌باشد.

۱۳. از نقطه نظر حفاری، زمین‌ها به ۵ دسته تقسیم می‌گردند:

۱-۱۳. زمین‌های نرم بیلی: زمین‌هایی که با بیل برداشته می‌شوند.

۲-۱۳. زمین‌های کلنگی: زمین‌هایی که با کلنگ کنده می‌شوند.

۳-۱۳. زمین‌های دج: زمین‌هایی با خاک متراکم یا با مخلوط خاک و قلوه سنگ متراکم، که با کلنگ به سختی کنده می‌شوند و برای کندن آن‌ها قلم و چکش یا کمپرسور مورد نیاز باشد.

۴-۱۳. زمین‌های سنگی ضعیف یا نیمه سنگی: زمین‌هایی به صورت سنگ‌های لایه ای و یا سنگ شکاف دار و ضعیف که برای کندن آن‌ها قلم و چکش یا کمپرسور مورد نیاز باشد.

۵-۱۳. زمین‌های سنگی: زمین‌هایی که یکپارچه از سنگ بوده و برای برش در جان سنگ استفاده از کمپرسور و یا انفجار الزامی باشد، لذا زمین‌هایی که در آن‌ها قطعات معمولی سنگ و یا قلوه سنگ و یا سایر مواد سنگی موجود باشد سنگی تلقی نمی‌شوند.

۱۴. در ردیف‌های مربوط به شستشوی زنجیره مقره‌ها که در پایین دکل انجام می‌گردد، لازم است مقره‌های معیوب نیز با مقره‌های جدید جایگزین گردد.

۱۵. بهای ردیف‌های مربوط به عملیات تعویض و شستشوی زنجیره مقره‌ها در این فصل جهت خطوط با یک زنجیره مقره محاسبه شده است. در صورت انجام فعالیت‌های مذکور روی زنجیره مقره‌های دوبل ضریب $1/2$ ، سه باندل ضریب $1/35$ و چهار باندل ضریب $1/45$ در ردیف متناظر همان رده ولتاژی اعمال می‌گردد.


۱۶. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروههای این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروهها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	تعمیرات خطوط ۴۰۰ کیلوولت
۰۲	تعمیرات خطوط ۲۳۰ کیلوولت
۰۳	تعمیرات خطوط ۱۳۲ کیلوولت
۰۴	تعمیرات خطوط ۶۳ کیلوولت
۰۵	نصب تابلو شماره، خطر و هوایی
۰۶	نصب خار ضد صعود، ضد پرنده و خار پیچ پله
۰۷	اصلاح سیم مهار
۱۰	نصب وزنه روی فاز
۱۱	تعمیرات فیبر نوری
۱۲	تنظیمات و تعمیرات سیم گارد
۱۳	تعمیرات و اصلاح سیستم ارت دکل
۱۴	تعمیرات و اصلاح فوندانسیون و بتون دکل
۱۵	پی‌سازی و دیوار چینی محافظه دکل
۱۶	شاخه‌زنی درختان

فصل دهم . تعمیرات و عملیات فوق برنامه خطوط
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

آزمون های ویژه کابل و فعالیت های موردنی خطوط فشار قوی کابلی	۱۸
روغن کابل	۱۹
تعمیرات کابل و تجهیزات مرتبط با آن	۲۰
برکناری یا نصب کابل و تجهیزات مرتبط با آن	۲۱
اعزام گروه	۲۲
کسری بندی	۲۳
جوشکاری	۲۴
گوی هشدار	۲۵
برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی	۲۶



شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۰۰۱۰۱	تعویض مقره کششی سرد ۴۰۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره‌ها در هر زنجیره.	زنجیره	۱۱'۴۱۱'۰۰۰		
۱۰۰۱۰۲	تعویض مقره آویزی سرد ۴۰۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره‌ها در هر زنجیره.	زنجیره	۹'۰۶۹'۰۰۰		
۱۰۰۱۰۳	تنظیم یا نصب یا تعویض اسپیسر بین فازی ۴۰۰ کیلوولت (به صورت کامل) در دشت و تپه ماهور.	عدد	۹'۵۶۷'۰۰۰		
۱۰۰۱۰۴	دوبله نمودن مقره کششی سرد ۴۰۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور.	زنجیره	۲۷'۴۰۷'۰۰۰		
۱۰۰۱۰۵	دوبله نمودن مقره آویزی سرد ۴۰۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور.	زنجیره	۱۹'۴۸۳'۰۰۰		
۱۰۰۱۰۶	شیستشوی زنجیره مقره با نازل ۴۰۰ کیلوولت به صورت بی برق.	زنجیره	۳'۸۴۶'۰۰۰		
۱۰۰۱۰۷	سرویس (آچارکشی یا نصب و یا تعویض) اسپیسر باندل خطوط انتقال	مورد	۴'۲۰۷'۰۰۰		
۱۰۰۱۱۱	تعویض هادی یک فاز در یک اسین در خط ۴۰۰ کیلوولت تک باندل در دشت و تپه ماهور.	مورد	۱۶۶'۰۶۳'۰۰۰		
۱۰۰۱۱۴	تنظیم نمودن فلش هادی تک فاز در خط ۴۰۰ کیلوولت به ازای یک اسین در دشت و تپه ماهور.	مورد	۴۶'۸۴۱'۰۰۰		
۱۰۰۱۱۷	تعویض یک اسین سیم گارد در خط ۴۰۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور به ازای هر رشته سیم.	مورد	۱۶۶'۰۶۳'۰۰۰		
۱۰۰۱۲۰	باز کردن یا بستن و یا تعویض جمپر برای خط ۴۰۰ کیلوولت تک باندل برای هر فاز در دشت و تپه ماهور.	عدد	۱۵'۷۲۸'۰۰۰		
۱۰۰۱۲۱	باز یابستن و یا تعویض جمپر گارد یا ارتینگ باند برای ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور.	عدد	۵'۵۵۱'۰۰۰		
۱۰۰۱۲۳	دوختن هر سه فاز خطوط ۴۰۰ کیلوولت تک باندل به یکدیگر (کوپل کردن یا OFF-T).	مورد	۲۳'۱۲۹'۰۰۰		
۱۰۰۱۲۴	نصب یا تعویض کلمپ آویزی یا آرمورراد مربوطه در خطوط ۴۰۰ کیلوولت.	مورد	۴'۸۵۷'۰۰۰		
۱۰۰۱۲۸	شیستشوی زنجیره مقره ۴۰۰ کیلوولت با استفاده از آب و پارچه به صورت دستی روی برج	زنجیره	۲'۲۵۷'۰۰۰		
۱۰۰۱۲۹	اجرای پرس میانی یا انتهایی در خطوط ۴۰۰ کیلوولت	مورد	۵۲'۶۶۵'۰۰۰		

فصل دهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه خطوط
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۰۰۱۳۰	نصب یا برکناری و یا سرویس (آچارکشی) یراقل آلات و اتصالات سیم هادی یا سیم محافظ خطوط ۴۰۰ کیلوولت	برج	۷'۵۷۴'۰۰۰		
۱۰۰۱۳۱	باز کردن زنجیر مقره کششی سرد و شستشوی دستی کلیه مقره ها و نصب مجدد در خطوط ۴۰۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور	زنجیره	۱۳'۱۰۵'۰۰۰		
۱۰۰۱۳۲	باز کردن زنجیر مقره آویزی سرد و شستشوی دستی کلیه مقره ها و نصب مجدد در خطوط ۴۰۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور	زنجیره	۱۰'۴۶۴'۰۰۰		
۱۰۰۱۳۳	ترمیم هر سیم هادی فاز در طول اسپین با استفاده از غلاف تعمیری یا آرمور راد در خطوط ۴۰۰ کیلوولت	مورد	۱۹'۷۴۹'۰۰۰		
۱۰۰۲۰۱	تعویض مقره کششی سرد ۲۳۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره ها در هر زنجیره.	زنجیره	۹'۲۷۶'۰۰۰		
۱۰۰۲۰۲	تعویض مقره آویزی سرد ۲۳۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره ها در هر زنجیره.	زنجیره	۷'۴۳۰'۰۰۰		
۱۰۰۲۰۳	تنظیم یا نصب یا تعویض مقره اسپیسر بین فازی ۲۳۰ کیلوولت (به صورت کامل) در دشت و تپه ماهور.	عدد	۹'۱۹۳'۰۰۰		
۱۰۰۲۰۴	دوبله نمودن مقره کششی سرد ۲۳۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور.	عدد	۱۸'۷۱۸'۰۰۰		
۱۰۰۲۰۵	شستشوی زنجیره مقره با نازل ۲۳۰ کیلوولت به صورت بی برق.	زنجیره	۲'۹۳۱'۰۰۰		
۱۰۰۲۰۶	دوبله نمودن مقره آویزی ۲۳۰ کیلوولت به ازاء هر زنجیره در دشت و تپه ماهور.	زنجیره	۱۴'۰۹۲'۰۰۰		
۱۰۰۲۱۰	تعویض هادی یک فاز در یک اسپین در خط ۲۳۰ کیلوولت تک باندل در دشت و تپه ماهور.	مورد	۱۱۹'۵۱۲'۰۰۰		
۱۰۰۲۱۳	تنظیم نمودن فلاش هادی تک فاز در خط ۲۳۰ کیلوولت به ازای یک اسپین.	مورد	۴۲'۸۵۴'۰۰۰		
۱۰۰۲۱۶	تعویض یک اسپین سیم گارد به صورت موردنی در خط ۲۳۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور به ازای هر شته سیم.	مورد	۱۱۹'۵۱۲'۰۰۰		
۱۰۰۲۱۹	باز یابستن و یا تعویض جمپر فاز برای خطوط ۲۳۰ کیلوولت تک باندل، تک فاز در دشت و تپه ماهور.	مورد	۱۴'۸۰۳'۰۰۰		
۱۰۰۲۲۲	باز کردن زنجیر مقره و شستشوی دستی کلیه مقره ها و نصب مجدد در خطوط ۲۳۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور.	عدد			

فصل دهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه خطوط
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۰۰۲۲۳	دوختن هر سه فاز خطوط ۲۳۰ کیلوولت تک باندل به یکدیگر (کوپل کردن یا OFF-T)	مورد	۱۸'۵۰۳'۰۰۰		
۱۰۰۲۲۴	نصب یا تعویض کلمپ آویزی یا آرموراد مربوطه در خطوط ۲۳۰ کیلوولت	مورد	۳'۷۰۰'۰۰۰		
۱۰۰۲۲۵	شستشوی زنجیر مقره ۲۳۰ کیلوولت با استفاده از آب و پارچه به صورت دستی روی برج	زنجیره	۱'۱۲۸'۰۰۰		
۱۰۰۲۲۶	اجرای پرس میانی یا انتهایی در خطوط ۲۳۰ کیلوولت	مورد	۳۷'۶۴۲'۰۰۰		
۱۰۰۲۲۷	نصب یابرکناری و یا سرویس (آچارکشی) یراق آلات و اتصالات سیم هادی فاز یا سیم محافظ خطوط ۲۳۰ کیلوولت	برج	۶'۸۵۶'۰۰۰		
۱۰۰۲۲۸	باز کردن زنجیر مقره کششی سرد و شستشوی دستی کلیه مقره ها و نصب مجدد در خطوط ۲۳۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور	زنجیره	۱۰'۶۴۹'۰۰۰		
۱۰۰۲۲۹	باز کردن زنجیر مقره آویزی سرد و شستشوی دستی کلیه مقره ها و نصب مجدد در خطوط ۲۳۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور	زنجیره	۸'۵۱۹'۰۰۰		
۱۰۰۲۳۰	ترمیم هر سیم هادی فاز در طول اسین با استفاده از غلاف تعویضی یا آرموراد در خطوط ۲۳۰ کیلوولت	مورد	۱۷'۴۵۴'۰۰۰		
۱۰۰۳۰۱	تعویض مقره کششی سرد ۱۳۲ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره ها در هر زنجیره.	زنجیره	۶'۵۰۷'۰۰۰		
۱۰۰۳۰۲	تعویض مقره آویزی سرد ۱۳۲ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره ها در هر زنجیره.	زنجیره	۵'۲۰۶'۰۰۰		
۱۰۰۳۰۳	تنظیم یا نصب یا تعویض مقره اسپیسر بین فازی ۱۳۲ کیلوولت (به صورت کامل) در دشت و تپه ماهور.	مورد	۸'۰۱۵'۰۰۰		
۱۰۰۳۰۴	دوبله نمودن مقره کششی سرد ۱۳۲ کیلوولت در دشت و تپه ماهور.	مورد	۱۳'۳۸۹'۰۰۰		
۱۰۰۳۰۵	دوبله نمودن مقره آویزی سرد ۱۳۲ کیلوولت در دشت و تپه ماهور.	مورد	۱۰'۱۶۰'۰۰۰		
۱۰۰۳۰۶	شستشوی زنجیره مقره با نازل ۱۳۲ کیلوولت به صورت بی برق.	زنجیره	۲'۲۸۵'۰۰۰		
۱۰۰۳۱۱	تعویض هادی یک فاز به ازای یک اسین در خط ۱۳۲ کیلوولت تک باندل در دشت و تپه ماهور.	مورد	۵۳'۷۷۸'۰۰۰		

فصل دهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه خطوط

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۰۰۳۱۲	تنظیم نمودن فلش هادی تکفاز در خط ۱۳۲ کیلوولت به ازای یک اسپن	مورد	۲۶'۹۱۴'۰۰۰		
۱۰۰۳۱۴	تعویض سیم گارد در خط ۱۳۲ کیلوولت در دشت در یک اسین در دشت و تپه ماهور به ازای هر رشته سیم.	مورد	۵۳'۷۷۸'۰۰۰		
۱۰۰۳۱۷	بازیابستن و یا تعویض جمپر برای ۱۳۲ کیلوولت تکفازدر دشت و تپه ماهور.	عدد	۱۰'۱۷۷'۰۰۰		
۱۰۰۳۱۸	باز یا بستن و یا تعویض جمپر گارد یا ارتینگ باند برای ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت در دشت و تپه ماهور.	عدد	۳'۹۳۲'۰۰۰		
۱۰۰۳۲۰	نصب یا تعویض کلمپ آویزی یا آرمورراد مربوطه در خطوط ۱۳۲ کیلوولت.	عدد	۳'۱۳۹'۰۰۰		
۱۰۰۳۲۲	شستشوی زنجیر مقره ۱۳۲ کیلوولت با استفاده از آب و پارچه به صورت دستی روی برج	زنجیره	۱'۱۲۸'۰۰۰		
۱۰۰۳۲۳	اجرای پرس میانی یا انتهایی در خطوط ۱۳۲ کیلوولت	مورد	۲۴'۵۳۰'۰۰۰		
۱۰۰۳۲۴	نصب یا برکناری و یا سرویس (آچارکشی) براق آلات و اتصالات سیم هادی فاز یا سیم محافظ خطوط ۱۳۲ کیلوولت	برج	۵'۳۵۳'۰۰۰		
۱۰۰۳۲۵	باز کردن زنجیر مقره کششی سرد و شستشوی دستی کلیه مقره ها و نصب مجدد در خطوط ۱۳۲ کیلوولت در دشت و تپه ماهور	زنجیره	۷'۴۷۸'۰۰۰		
۱۰۰۳۲۶	باز کردن زنجیر مقره آویزی سرد و شستشوی دستی کلیه مقره ها و نصب مجدد در خطوط ۱۳۲ کیلوولت در دشت و تپه ماهور	زنجیره	۶'۰۱۱'۰۰۰		
۱۰۰۳۲۷	دوختن هر سه فاز خطوط ۱۳۲ کیلوولت تک باندل به یکدیگر (کوپل کردن یا OFF-T)	مورد	۱۶'۱۹۰'۰۰۰		
۱۰۰۳۲۸	سرویس (آچارکشی یا نصب و یا تعویض) اسپیسر باندل خطوط فوق توزیع	مورد	۴'۶۲۵'۰۰۰		
۱۰۰۳۲۹	ترمیم هر سیم هادی فاز در طول اسین با استفاده از غلاف تعییری یا آرمورراد در خطوط ۱۳۲ کیلوولت	مورد	۱۴'۲۱۹'۰۰۰		
۱۰۰۴۰۱	تعویض مقره کششی سرد ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره ها در هر زنجیره.	زنجیره	۴'۵۴۳'۰۰۰		
۱۰۰۴۰۲	تعویض مقره کششی گرم ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره ها در هر زنجیره.	زنجیره			

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۰۰۴۰۳	تعویض مقره آویزی سرد ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره‌ها در هر زنجیره.	زنجیره	۳'۸۸۳'۰۰۰		
۱۰۰۴۰۴	تعویض مقره آویزی گرم ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره‌ها در هر زنجیره.	زنجیره			
۱۰۰۴۰۵	تنظیم یا نصب یا تعویض مقره اسپیسر بین فازی ۶۳ کیلوولت (به صورت کامل) در دشت و تپه ماهور.	مورد	۷'۱۸۵'۰۰۰		
۱۰۰۴۰۶	دوبله نمودن مقره کششی سرد ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور.	زنجیره	۹'۹۶۶'۰۰۰		
۱۰۰۴۰۷	دوبله نمودن مقره کششی گرم ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور.	زنجیره			
۱۰۰۴۰۸	دوبله نمودن مقره آویزی سرد ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور.	زنجیره	۷'۲۸۹'۰۰۰		
۱۰۰۴۰۹	دوبله نمودن مقره آویزی گرم ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور.	زنجیره			
۱۰۰۴۱۰	شستشوی زنجیره مقره با نازل ۶۳ کیلوولت به صورت بی برق.	زنجیره	۱'۶۷۲'۰۰۰		
۱۰۰۴۱۵	تعویض هادی یک فاز به ازای یک اسپن در خط ۶۳ کیلوولت تکباندل در دشت و تپه ماهور.	مورد	۳۸'۱۶۷'۰۰۰		
۱۰۰۴۱۷	اندازهگیری کلیرنس خط برای خطوط انتقال و فوق توزیع تا سه نقطه در یک روز در دشت و تپه ماهور.	مورد	۳۱'۷۲۷'۰۰۰		
۱۰۰۴۱۸	تنظیم نمودن فلاش هادی یک فاز در خط ۶۳ کیلوولت به ازای یک اسپن.	مورد	۲۲'۴۲۳'۰۰۰		
۱۰۰۴۲۱	تعویض سیم گارد به صورت موردنی در خط ۶۳ در یک اسپن در دشت و تپه ماهور به ازای هر رشته سیم.	مورد	۳۷'۳۵۳'۰۰۰		
۱۰۰۴۲۲	اجرای پرس میانی یا انتهایی در خطوط ۶۳ کیلوولت	مورد	۲۷'۰۳۷'۰۰۰		
۱۰۰۴۲۳	نصب یابرکناری و یا سرویس (آچارکشی) یراق آلات و اتصالات سیم هادی فاز یا سیم محافظ خطوط ۶۳ کیلوولت	برج	۴'۳۸۴'۰۰۰		
۱۰۰۴۲۵	باز یا بستن و یا تعویض جمپر برای ۶۳ کیلوولت یک فاز در دشت و تپه ماهور.	عدد	۹'۲۵۱'۰۰۰		
۱۰۰۴۲۶	باز یابستن و یا تعویض جمپر گارد یا ارتینگ باند برای ولتاژ ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور.	عدد	۳'۷۰۰'۰۰۰		
۱۰۰۴۲۸	شستشوی زنجیر مقره ۶۳ کیلوولت با استفاده از آب و یارچه به صورت دستی روی برج	زنجیره	۷۳۵'۵۰۰		

فصل دهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه خطوط

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۰۰۴۲۹	باز کردن زنجیر مقره کششی سرد و شستشوی دستی کلیه مقره ها و نصب مجدد در خطوط ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور	زنジره	۵'۲۲۱'۰۰۰		
۱۰۰۴۳۰	باز کردن زنجیر مقره آویزی سرد و شستشوی دستی کلیه مقره ها و نصب مجدد در خطوط ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور	زنジره	۴'۵۰۶'۰۰۰		
۱۰۰۴۳۱	نصب یا تعویض کلمپ آویزی یا آرمورراد مربوطه در خطوط ۶۳ کیلوولت	عدد	۲'۸۲۱'۰۰۰		
۱۰۰۴۳۲	دوختن هر سه فاز در طول اسین با استفاده از غلاف یکدیگر (کوپل کردن یا OFF-T)	مورد	۱۳'۸۷۷'۰۰۰		
۱۰۰۴۳۳	ترمیم هر سیم هادی فاز در طول اسین با استفاده از غلاف تعییری یا آرمورراد در خطوط ۶۳ کیلوولت	مورد	۱۲'۶۳۹'۰۰۰		
۱۰۰۵۰۱	نصب یا تعویض یا اصلاح تابلو شماره و خطر دکل در ارتفاع مورد نظر در دشت و تپه ماهور.	عدد	۲'۲۶۶'۰۰۰		
۱۰۰۵۰۲	نصب یا تعویض یا اصلاح تابلو هوایی دکل در ارتفاع مورد نظر در دشت و تپه ماهور.	عدد	۵'۰۳۷'۰۰۰		
۱۰۰۶۰۱	نصب یا برکناری یا تعویض خار ضد صعود دکل در دشت به ازاء هر لگ در دشت و تپه ماهور.	پایه	۹۵۸'۰۰۰		
۱۰۰۶۰۲	نصب یا تعویض بیچ بله بر روی دکل در دشت و تپه ماهور به همراه جوشکاری و رنگ آمیزی گالوانیزه سرد.	عدد	۳۸۹'۰۰۰		
۱۰۰۶۰۳	نصب خار ضد پرنده دکل در دشت و تپه ماهور برای هر زنجیره مقره.	زنジره	۲'۷۴۸'۰۰۰		
۱۰۰۶۰۴	کسری بندی بیچ و مهره به همراه جوشکاری و رنگ آمیزی آن به ازای هر دکل در دشت و تپه ماهور	برج	۶'۰۲۰'۰۰۰		
۱۰۰۷۰۱	نصب یا اصلاح یا تعویض سیم مهار دکل های مهاری و پایه H چوبی، سیمانی و توربولت های ضربدری به ازای هر پایه.	برج	۳۹'۸۸۹'۰۰۰		
۱۰۱۰۰۱	نصب وزنه بر روی هر زنجیره مقره در دشت و تپه ماهور.	مورد	۹'۱۵۹'۰۰۰		
۱۰۱۰۰۲	تقویت الکتریکی اتصالات میانی و انتهایی خطوط به ازای تمامی سطوح ولتاژی (بای پس) در دشت و تپه ماهور	مورد	۶'۹۸۵'۰۰۰		
۱۰۱۰۰۳	نصب یا باز کردن و یا تعویض دمپر سیم فاز یا گارد برای تمامی سطوح ولتاژی در دشت و تپه ماهور به ازای تا سه مورد	مورد	۲۷'۴۱۸'۰۰۰		

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۰۱۰۰۴	رفع انحراف زنجیره مقره در راستای خط (آفست گیری) با برگرداندن سیم به محل قبل برای هر فاز در تمامی سطوح ولتاژی.	موردن	۹'۹۶۶'۰۰۰		
۱۰۱۱۰۱	رفع قطع شدگی فیبر نوری (فیوژن) همراه با آزمون OTDR در سیم گارد.	موردن	۹۴'۷۵۶'۰۰۰		
۱۰۱۲۰۱	تنظیم نمودن فلاش سیم گارد روی یک کلمپ آویز در یک اسپن.	رشته	۴۲'۸۵۴'۰۰۰		
۱۰۱۲۰۲	اجرای پرس میانی یا انتهایی سیم گارد در دشت و تیه ماهور.	عدد	۲۳'۰۰۵'۰۰۰		
۱۰۱۲۰۳	تعویض کلمپ عبوری در سیم گارد یا فیبر نوری	عدد	۳'۹۸۶'۰۰۰		
۱۰۱۳۰۱	اصلاح سیستم اتصال زمین خاکی برج (شامل حفر کanal، خواباندن سیم و کوبیدن میله و اتصالات آن به پایه‌ی برج) در بستر زمین بیلی و کلنگی برای هر دکل.	متر	۴'۶۲۵'۰۰۰		
۱۰۱۳۰۲	اصلاح سیستم اتصال زمین برج (شامل حفر کanal، خواباندن سیم و کوبیدن میله و اتصالات آن به پایه‌ی برج) در بستر زمین دچ برای هر دکل.	متر	۶'۹۳۸'۰۰۰		
۱۰۱۳۰۴	اصلاح سیستم اتصال زمین برج (شامل حفر کanal، خواباندن سیم و کوبیدن میله و اتصالات آن به پایه‌ی برج) در بستر زمین سنگی ضعیف، نیمه سنگی یا سنگی برای هر دکل.	متر	۱۰'۶۲۸'۰۰۰		
۱۰۱۴۰۳	عایق‌کاری فونداسیون دکل‌های انتقال و فوق توزیع بر حسب دکل.	برج	۱۳'۷۳۹'۰۰۰		
۱۰۱۶۰۱	شاخه‌زنی درختان زیر خط فشار قوی با استفاده از بالابر در مسیرهای با پوشش گیاهی متوسط	اصله	۵'۴۰۷'۰۰۰		
۱۰۱۶۰۲	درخت زنی (درخت‌های با قطر تقریبی بیشتر از ۲۰ سانتیمتر) در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی	اصله	۳۰۷'۵۰۰		
۱۰۱۶۰۳	درخت زنی (درخت‌های با قطر تقریبی کمتر از ۲۰ سانتیمتر) در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی	اصله	۱۰۲'۵۰۰		
۱۰۱۶۰۴	درخت زنی در سایر مسیرها	اصله	۹۲۲'۰۰۰		
۱۰۱۶۰۵	درخت زنی خطوط ۴۰۰ کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در یک اسپن	موردن	۱۳'۴۸۰'۰۰۰		
۱۰۱۶۰۶	درخت زنی خطوط ۲۳۰ کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در یک اسپن	موردن	۱۲'۲۹۳'۰۰۰		

فصل دهم . تعمیرات و عملیات فوق برنامه خطوط
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۰۱۶۰۷	درخت زنی خطوط ۱۳۲ کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در یک اسپن	مورد	۱۰'۲۴۴'۰۰۰		
۱۰۱۶۰۸	درخت زنی خطوط ۶۳ کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در یک اسپن	مورد	۸'۵۳۷'۰۰۰		
۱۰۱۶۰۹	درخت زنی خطوط ۴۰۰ کیلوولت در سایر مسیرها در یک اسپن	مورد	۱۰'۲۴۴'۰۰۰		
۱۰۱۶۱۰	درخت زنی خطوط ۲۳۰ کیلوولت در سایر مسیرها در یک اسپن	مورد	۹'۲۲۰'۰۰۰		
۱۰۱۶۱۱	درخت زنی خطوط ۱۳۲ کیلوولت در سایر مسیرها در یک اسپن	مورد	۷'۸۵۴'۰۰۰		
۱۰۱۶۱۲	درخت زنی خطوط ۶۳ کیلوولت در سایر مسیرها در یک اسپن	مورد	۷'۱۷۱'۰۰۰		
۱۰۱۶۱۳	پاک تراشی گیاهان داسی زیر هادی های فاز یا باند خطوط ۴۰۰ کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در یک اسپن	مورد	۱۵'۷۰۸'۰۰۰		
۱۰۱۶۱۴	پاک تراشی گیاهان داسی زیر هادی های فاز یا باند خطوط ۲۳۰ کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در یک اسپن	مورد	۱۴'۰۰۱'۰۰۰		
۱۰۱۶۱۵	پاک تراشی گیاهان داسی زیر هادی های فاز یا باند خطوط ۱۳۲ کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در یک اسپن	مورد	۱۱'۷۸۱'۰۰۰		
۱۰۱۶۱۶	پاک تراشی گیاهان داسی زیر هادی های فاز یا باند خطوط ۶۳ کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در یک اسپن	مورد	۹'۹۰۳'۰۰۰		
۱۰۱۶۱۷	پاکسازی یا پاک تراشی گیاهان داسی و خار و خاشاک زیر برج خطوط ۴۰۰ تا فاصله دومترییستر از فوندانسیون برج در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی	برج	۲'۱۴۴'۰۰۰		
۱۰۱۶۱۸	پاکسازی یا پاک تراشی گیاهان داسی و خار و خاشاک زیر برج خطوط ۲۳۰ تا فاصله دومترییستر از فوندانسیون برج در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی	برج	۱'۹۵۲'۰۰۰		
۱۰۱۶۱۹	پاکسازی یا پاک تراشی گیاهان داسی و خار و خاشاک زیر برج خطوط ۱۳۲ تا فاصله دومترییستر از فوندانسیون برج در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی	برج	۱'۶۳۲'۰۰۰		

فصل دهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه خطوط
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۰۱۶۲۰	پاکسازی یا پاک تراشی گیاهان داسی و خار و خاشاک زیر برج خطوط ۶۳ تا فاصله دو متری‌تر از فوندانسیون برج در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی	برج	۱'۴۴۱'۰۰۰		
۱۰۱۶۲۱	شاخه‌زنی درختان زیر خط فشار قوی بدون بالابر در مسیرهای با پوشش گیاهی متوسط	اصله	۲'۸۳۴'۰۰۰		
۱۰۱۸۰۱	بازدیدهای موردي و اضطراری از مسیر کابل‌های فشار قوی و حفاری شرکت‌های مختلف.	مورد	۶'۶۹۳'۰۰۰		
۱۰۱۸۰۲	ناظرت بر حفاری در مسیر کابل‌های فشار قوی سایر شرکت‌ها.	روز	۲۶'۷۷۳'۰۰۰		
۱۰۱۸۰۴	انجام مکاتبات پیگیری‌ها و اخذ مجوزات و هماهنگی با ادارات و سازمان‌های شهری (أخذ مجوز حفاری، پلان ایمنی و ...).	مورد	۱۳'۳۸۶'۰۰۰		
۱۰۱۸۰۶	بازدید جهت تحويل موقت یا دائم خطوط جدید الاحادث کابلی فشار قوی به ازاء یک کیلو متر مدار.	کیلومتر	۳۰'۸۵۴'۰۰۰		
۱۰۱۸۰۸	آزمون HV کابل فوق توزیع.	مدار	۳۷'۴۴۱'۰۰۰		
۱۰۱۸۰۹	آزمون HV کابل ۲۳۰ کیلوولت.	مدار	۴۴'۲۱۸'۰۰۰		
۱۰۱۸۱۰	آزمون HV کابل فشار متوسط.	مدار	۲۹'۷۸۱'۰۰۰		
۱۰۱۸۱۱	آزمون پیوستگی کابل فوق توزیع یا انتقال.	مدار	۳۳'۰۸۶'۰۰۰		
۱۰۱۸۱۲	آزمون پیوستگی کابل فشار متوسط.	مدار	۲۴'۸۲۹'۰۰۰		
۱۰۱۸۱۳	آزمون مقاومت عایقی (مگر) کابل فشار قوی.	مورد	۲۵'۳۳۹'۰۰۰		
۱۰۱۸۱۴	آزمون مقاومت DC کابل فشار قوی.	مدار	۲۴'۷۹۲'۰۰۰		
۱۰۱۸۱۵	آزمون اندازه‌گیری جریان شیلد کابل فشار قوی.	مورد	۶'۶۹۳'۰۰۰		
۱۰۱۸۱۶	آزمون اندازه‌گیری مقاومت زمین در محل لینک باکس یا مفصل کابل فشار قوی.	مورد	۹'۴۴۲'۰۰۰		
۱۰۱۸۱۷	آزمون تست جریان نشتی کابل فشار قوی SVL.	مورد	۷'۶۰۴'۰۰۰		
۱۰۱۹۰۱	عملیات نشت یابی کابل‌های روغنی فوق توزیع.	نقطه	۴۳'۷۰۵'۰۰۰		
۱۰۱۹۰۶	تعیین مسیر کابل فشار متوسط و فشار قوی به ازاء هر سکشن.	مدار	۲۹'۰۷۸'۰۰۰		
۱۰۱۹۰۷	تعیین فازهای کابل فوق توزیع و انتقال.	مدار	۳۳'۱۵۴'۰۰۰		
۱۰۱۹۰۸	تعیین فازهای کابل فشار متوسط.	مدار	۲۸'۴۱۸'۰۰۰		
۱۰۱۹۱۰	تعیین شماره کابل فشار قوی در مسیر حفاری.	مدار	۲۶'۵۲۳'۰۰۰		

فصل دهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه خطوط

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۰۱۹۱۲	نمونه گیری روغن کابل فشار قوی و ارسال به آزمایشگاه.	مدار	۷۳۶۲۰۰۰		
۱۰۲۰۰۱	تعمیر مفصل روغنی ۲۳۰ کیلوولت.	مدار	۱۱۳۶۷۳۰۰۰		
۱۰۲۰۰۲	تعمیر مفصل خشک ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۷۶۶۰۷۰۰۰		
۱۰۲۰۰۳	تعمیر مفصل روغنی فوق توزیع.	دستگاه	۶۴۵۱۱۰۰۰		
۱۰۲۰۰۴	تعمیر مفصل خشک فوق توزیع.	دستگاه	۴۱۲۰۶۰۰۰		
۱۰۲۰۰۵	تعمیر سرکابل روغنی ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۱۱۳۶۷۳۰۰۰		
۱۰۲۰۰۶	تعمیر سرکابل خشک ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۸۶۰۱۵۰۰۰		
۱۰۲۰۰۷	تعمیر سرکابل روغنی فوق توزیع.	دستگاه	۸۶۰۱۵۰۰۰		
۱۰۲۰۰۸	تعمیر سرکابل خشک فوق توزیع.	دستگاه	۵۵۵۷۳۰۰۰		
۱۰۲۰۰۹	تعمیر سرکابل خشک فشار متوسط.	دستگاه	۱۰۷۵۱۰۰۰		
۱۰۲۰۱۰	تعمیر هر استاپ باکس روغنی ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۱۲۹۰۲۳۰۰۰		
۱۰۲۰۱۱	تعمیر هر استاپ باکس روغنی فوق توزیع.	دستگاه	۷۴۸۹۸۰۰۰		
۱۰۲۰۱۳	ترمیم کابل ۲۳۰ کیلوولت بدون نیاز به اجرای مفصل.	مورد	۴۳۰۰۷۰۰۰		
۱۰۲۰۱۴	ترمیم کابل روغنی (بدون نیاز به مفصل) فوق توزیع.	مورد	۳۷۸۹۱۰۰۰		
۱۰۲۰۱۵	ترمیم کابل خشک (بدون نیاز به مفصل) فوق توزیع.	مورد	۱۸۰۵۲۰۰۰		
۱۰۲۰۱۶	ترمیم کابل خشک فشار متوسط.	مورد	۷۹۷۲۰۰۰		
۱۰۲۰۱۷	سیرکولا سیون کابل روغنی فوق توزیع به ازاء هر بشکه روغن.	مورد	۴۲۰۶۳۰۰۰		
۱۰۲۰۱۸	فریز نمودن کابل روغنی فوق توزیع.	مورد	۴۳۰۹۶۶۰۰۰		
۱۰۲۰۱۹	عملیات هوایگری سرکابل روغنی فوق توزیع.	ست	۳۱۸۹۰۰۰		
۱۰۲۰۲۰	هوایگری تانکهای فشار روغن فوق توزیع.	مورد	۱۷۹۳۸۰۰۰		
۱۰۲۰۲۱	تعمیر سرکابل GIS.	دستگاه	۱۰۶۲۱۴۰۰۰		
۱۰۲۰۲۲	تعمیر سرکابل GIS ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۱۵۹۰۸۴۰۰۰		
۱۰۲۰۲۴	هوایگری مفصل روغنی ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۶۴۲۴۷۰۰۰		
۱۰۲۰۲۵	هوایگری مفصل روغنی فوق توزیع	دستگاه	۵۱۳۹۷۰۰۰		
۱۰۲۰۲۸	تفنگ زدن، بریدن، کپ زدن کابل و انجام سایر کارهای کابل روغنی فوق توزیع.	مجموعه	۲۱۰۵۰۳۰۰۰		
۱۰۲۰۳۰	تعمیر ارت سرکابل در محل سوئیچ یارد و پست	مورد	۳۲۹۳۶۰۰۰		
۱۰۲۰۳۲	هوایگری استاپ باکس روغنی فوق توزیع	دستگاه	۸۲۵۴۸۰۰۰		


فصل دهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه خطوط
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۰۲۱۰۱	تعویض یا نصب مفصل خشک ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۱۷۵'۹۱۷'۰۰۰		
۱۰۲۱۰۲	تعویض یا نصب مفصل روغنی ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۲۰۹'۶۳۷'۰۰۰		
۱۰۲۱۰۳	تعویض یا نصب مفصل روغنی فوق توزیع.	دستگاه	۱۲۹'۳۸۱'۰۰۰		
۱۰۲۱۰۴	تعویض یا نصب مفصل خشک فوق توزیع.	دستگاه	۶۱'۹۰۹'۰۰۰		
۱۰۲۱۰۵	نصب یا نصب مفصل در محل اتصالی کابل خشک ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۱۳۳'۳۷۹'۰۰۰		
۱۰۲۱۰۶	نصب سرکابل خشک روی دکل فوق توزیع.	دستگاه	۷۴'۴۹۲'۰۰۰		
۱۰۲۱۰۹	نصب مفصل در محل اتصالی کابل خشک فشار متوسط.	دستگاه	۱۵'۲۱۶'۰۰۰		
۱۰۲۱۱۰	تعویض یا نصب سرکابل خشک ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۲۲۱'۲۳۸'۰۰۰		
۱۰۲۱۱۱	تعویض یا نصب سرکابل روغنی ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۳۱۶'۱۳۰'۰۰۰		
۱۰۲۱۱۲	تعویض یا نصب سرکابل روغنی فوق توزیع.	دستگاه	۱۹۰'۷۵۲'۰۰۰		
۱۰۲۱۱۳	تعویض یا نصب سرکابل خشک فوق توزیع.	دستگاه	۶۷'۷۱۶'۰۰۰		
۱۰۲۱۱۴	تعویض یا نصب سرکابل GIS کابل خشک فوق توزیع.	دستگاه	۸۱'۷۰۱'۰۰۰		
۱۰۲۱۱۵	تعویض یا نصب سرکابل خشک فشار متوسط.	دستگاه	۲۱'۰۴۳'۰۰۰		
۱۰۲۱۱۶	نصب هر استاپ باکس ۲۳۰ کیلوولت.	دستگاه	۲۹۴'۰۵۰'۰۰۰		
۱۰۲۱۱۷	نصب هر استاپ باکس فوق توریع.	دستگاه	۱۷۲'۰۳۱'۰۰۰		
۱۰۲۱۱۸	دمونتاژ و بازسازی مفصل روغنی فوق توزیع.	دستگاه	۹۸'۰۱۶'۰۰۰		
۱۰۲۱۱۹	دمونتاژ و بازسازی سرکابل روغنی فوق توزیع.	دستگاه	۱۲۹'۰۲۳'۰۰۰		
۱۰۲۱۲۰	دمونتاژ و بازسازی استاپ باکس فوق توزیع.	دستگاه	۱۷۲'۰۳۱'۰۰۰		
۱۰۲۱۲۱	دمونتاژ و بازسازی سرکابل GIS فوق توزیع.	دستگاه	۱۷۳'۲۳۰'۰۰۰		
۱۰۲۱۲۲	نصب مخزن روغن و ارتباط به کابل فوق توزیع.	مورد	۱۶'۱۲۷'۰۰۰		
۱۰۲۱۲۳	تعویض مانومترها فوق توزیع.	مورد	۷'۹۷۲'۰۰۰		
۱۰۲۱۲۴	نصب بست نگهدارنده کابل فشار متوسط.	جفت	۳'۹۸۶'۰۰۰		
۱۰۲۱۲۵	نصب بست نگهدارنده سرکابل فوق توزیع.	جفت	۹'۲۵۱'۰۰۰		
۱۰۲۱۲۶	ایزولاسیون سیلندر مفصل و استاپ باکس فوق توزیع.	دستگاه	۱۸'۵۰۳'۰۰۰		
۱۰۲۱۲۷	جوشکاری سیلندر مفصل روغنی فوق توزیع.	دستگاه	۱۳'۳۸۶'۰۰۰		
۱۰۲۱۲۸	جمع آوری مفصل یا سرکابل یا استاپ باکس روغنی و انتقال به کارگاه جهت بازسازی فوق توزیع.	دستگاه	۷'۵۹۵'۰۰۰		
۱۰۲۱۳۰	کابلکشی پیلوت انتقال و فوق توزیع.	متر	۲'۳۶۲'۰۰۰		

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۰۲۱۳۱	رفع اتصالی و تعویض زوج کابل‌های حفاظتی.	مورد	۲۳'۹۱۷'۰۰۰		
۱۰۲۱۳۲	بستن مفصل ۶۱ زوجی یا مفصل پیلوت.	مورد	۳۲'۳۸۱'۰۰۰		
۱۰۲۲۰۲	اعزام گروه تعمیرات خط به درخواست کارفرما تا ۴ ساعت	مورد	۲۷'۷۵۵'۰۰۰		
۱۰۲۲۰۳	اضافه بها به ردیف ۱۰۲۲۰۲ با بت افزایش مدت انجام فعالیت مربوطه در خط به میزان بیش از ۴ تا ۸ ساعت	مورد	۱۸'۵۰۳'۰۰۰		
۱۰۲۳۰۱	ساخت نیشی گالوانیزه (اندازه گیری، برش کاری و سوراخ کاری)	کیلو گرم	۶۲'۶۰۰		
۱۰۲۳۰۲	حمل و نصب نبشی و پیچ و مهره و جوشکاری و رنگ آمیزی گالوانیزه در دشت و تپه ماهور	کیلو گرم	۳۱۵'۰۰۰		
۱۰۲۳۰۳	حمل و نصب نبشی و پیچ و مهره و جوشکاری و رنگ آمیزی گالوانیزه نیمه کوهستانی، جنگل یا شالیزار	کیلو گرم	۳۹۸'۵۰۰		
۱۰۲۳۰۴	حمل و نصب نبشی و پیچ و مهره و جوشکاری و رنگ آمیزی گالوانیزه صعب العبور یا باتلاقی	کیلو گرم	۴۸۱'۵۰۰		
۱۰۲۴۰۱	جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکل انتقال تا ارتفاع ۵۰ متر	متر	۱'۸۳۵'۰۰۰		
۱۰۲۴۰۲	جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکل انتقال در ارتفاع بیش از ۵۰ متر	متر	۲'۰۹۷'۰۰۰		
۱۰۲۴۰۳	جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکل فوق توزیع تا ارتفاع ۵۰ متر	متر	۱'۳۷۳'۰۰۰		
۱۰۲۴۰۴	جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکل فوق توزیع در ارتفاع بیش از ۵۰ متر	متر	۱'۵۷۸'۰۰۰		
۱۰۲۵۰۱	نصب یا تعویض یا تنظیم گوی هشدار دهنده روی خطوط انتقال	عدد	۱۱'۸۷۰'۰۰۰		
۱۰۲۵۰۲	نصب یا تعویض یا تنظیم گوی هشدار دهنده روی خطوط فوق توزیع	عدد	۹'۱۶۶'۰۰۰		
۱۰۲۶۰۱	برداشت اطلاعات مختصات مکانی برج های خطوط انتقال در دشت و تپه ماهور (با دستگاه GPS دو فرکانسه)	برج	۵۲۲'۵۰۰		
۱۰۲۶۰۲	برداشت اطلاعات مختصات مکانی برج های خطوط فوق توزیع در دشت و تپه ماهور (با دستگاه GPS دو فرکانسه)	برج	۳۹۲'۰۰۰		
۱۰۲۶۰۳	برداشت اطلاعات توصیفی میدانی (تصویربرداری مطابق استاندارد نسخه ۴) برج های خطوط انتقال در دشت و تپه ماهور برای همه باندلها	برج	۸۰۵'۰۰۰		

فصل دهم . تعمیرات و عملیات فوق برنامه خطوط
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۰۲۶۰۴	برداشت اطلاعات توصیفی میدانی (تصویربرداری مطابق استاندارد نسخه ۴) برج های خطوط فوق توزیع در دشت و تپه ماهور برای همه باندلها	برج	۶۷۱'۰۰۰		
۱۰۲۶۰۵	جمع آوری و ثبت اطلاعات توصیفی برج های خطوط انتقال و فوق توزیع تک مداره (بدون مراجعه به محل)	برج	۱'۱۰۰'۰۰۰		
۱۰۲۶۰۶	جمع آوری و ثبت اطلاعات توصیفی برج های خطوط انتقال و فوق توزیع دو مداره (بدون مراجعه به محل)	برج	۱'۶۱۴'۰۰۰		
۱۰۲۶۰۷	جمع آوری و ثبت اطلاعات توصیفی برج های خطوط انتقال و فوق توزیع چهار مداره (بدون مراجعه به محل)	برج	۲'۲۰۱'۰۰۰		
۱۰۲۶۰۸	اندازهگیری فلش هر سیم هادی فاز با گارد با استفاده از دوربین به ازای هر اسین در هر سطح ولتاژی و ارسال جدول کشش و فلش	مورد	۸'۰۰۶'۰۰۰		



فصل یازدهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه سیستم‌های حفاظت و کنترل

مقدمه

۱. این فصل شامل ردیف‌های مربوط به تعمیرات و عملیات فوق برنامه سیستم‌های حفاظت و کنترل می‌باشد که مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.
۲. سایر عملیات مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌های موضوع ردیف‌های این فصل از قبیل تامین مصالح، ساختمانی، سوراخکاری، جوشکاری و تراشکاری با استفاده از سایر فهارس‌بهای سازمان محاسبه و پرداخت می‌گردد.
۳. استفاده از ردیف‌های گروه ۱۸، صرفا در مواردی میسر می‌باشد که هیچ‌یک از دیگر ردیف‌های مندرج در این فصل توسط گروه مذکور در انجام ماموریت مورد استفاده قرار نگرفته باشد. لازم بذکر است مبنای محاسبه ردیف‌های مذکور، مدت زمان حضور گروه در پست می‌باشد.
۴. منظور از برکناری، جداسازی و خارج نمودن تجهیز از مدار و انجام اصلاحات مداری مورد نیاز و جایجایی فیزیکی آن می‌باشد.
۵. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	خدمات مرتبط با رله دیستانس
۰۲	خدمات مرتبط با رله دیفرانسیل
۰۳	خدمات مرتبط با حفاظت ویژه
۰۴	خدمات مرتبط با اتصال زمین محدود
۰۵	خدمات مرتبط با رله جریانی
۰۶	خدمات مرتبط با رله جریانی جهت دار
۰۷	خدمات مرتبط با رله ولتاژی
۰۸	خدمات مرتبط با تست بلاک
۰۹	خدمات مرتبط با ترانسندیوسر
۱۰	خدمات مرتبط با کنتور
۱۱	خدمات مرتبط با رله باسبار پروتکشن
۱۲	خدمات مرتبط با رله عیب کلید ^۴
۱۳	خدمات مرتبط با تپ پوزیشن
۱۴	خدمات مرتبط با پنجره آلام
۱۵	خدمات مرتبط با رگولاتور ولتاژ
۱۶	خدمات مرتبط با تست نقطه به نقطه
۱۷	خدمات مرتبط با تجهیزات عمومی
۱۸	اعزام گروه

فصل بیانات و عملیات فوق برنامه سیستم‌های حفاظت و کنترل
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۱۰۱۰۱	طراحی، نصب، واپرینگ، پیکربندی و آزمون رله دیستانس انتقال.	دستگاه	۲۱۸'۲۲۸'۰۰۰		
۱۱۰۱۰۲	برکناری رله دیستانس انتقال.	دستگاه	۶۱'۴۵۶'۰۰۰		
۱۱۰۱۰۳	طراحی، نصب، واپرینگ، پیکربندی و آزمون رله دیستانس فوق توزیع.	دستگاه	۱۴۵'۴۸۵'۰۰۰		
۱۱۰۱۰۴	برکناری رله دیستانس فوق توزیع.	دستگاه	۶۱'۴۵۶'۰۰۰		
۱۱۰۲۰۱	طراحی، نصب، واپرینگ، پیکربندی و آزمون رله دیفرانسیل ترانسفورماتور.	دستگاه	۲۱۸'۲۲۸'۰۰۰		
۱۱۰۲۰۲	برکناری رله دیفرانسیل ترانسفورماتور.	دستگاه	۶۱'۴۵۶'۰۰۰		
۱۱۰۲۰۳	طراحی، نصب رله، آزمون و راه اندازی رله دیفرانسیل طولی.	دستگاه	۲۱۸'۲۲۸'۰۰۰		
۱۱۰۲۰۴	آزمون رله دیفرانسیل طولی.	دستگاه	۷۲'۷۴۲'۰۰۰		
۱۱۰۲۰۵	برکناری رله دیفرانسیل طولی.	دستگاه	۶۱'۴۵۶'۰۰۰		
۱۱۰۳۰۱	طراحی، نصب، آزمون و راه اندازی حفاظت ویژه جریانی.	دستگاه	۶۸'۷۴۵'۰۰۰		
۱۱۰۳۰۲	طراحی، نصب، آزمون و راه اندازی حفاظت ویژه ولتاژی.	دستگاه	۶۸'۷۴۵'۰۰۰		
۱۱۰۳۰۳	طراحی، نصب، آزمون و راه اندازی حفاظت ویژه فرکانسی.	دستگاه	۶۸'۷۴۵'۰۰۰		
۱۱۰۴۰۱	طراحی، نصب، واپرینگ، پیکربندی و راه اندازی رله اتصال زمین محدود REF امپدانس کم.	دستگاه	۶۸'۷۴۵'۰۰۰		
۱۱۰۴۰۲	طراحی، نصب، واپرینگ، پیکربندی و راه اندازی رله اتصال زمین محدود REF امپدانس زیاد.	دستگاه	۸۴'۶۸۱'۰۰۰		
۱۱۰۵۰۱	نصب و آزمون و راه اندازی رله جریانی.	دستگاه	۴۶'۰۹۲'۰۰۰		
۱۱۰۵۰۲	آزمون رله جریانی.	دستگاه	۷'۴۶۶'۰۰۰		
۱۱۰۵۰۳	برکناری رله جریانی.	دستگاه	۱۵'۳۶۴'۰۰۰		
۱۱۰۶۰۱	نصب و تست رله‌های جریانی جهت‌دار.	دستگاه	۶۳'۲۷۸'۰۰۰		
۱۱۰۶۰۲	برکناری کامل رله‌های جریانی جهت‌دار.	دستگاه	۱۸'۴۳۶'۰۰۰		
۱۱۰۷۰۱	نصب، آزمون و راه اندازی رله ولتاژی.	دستگاه	۴۷'۴۵۹'۰۰۰		
۱۱۰۷۰۲	برکناری رله ولتاژی.	دستگاه	۱۸'۴۳۶'۰۰۰		
۱۱۰۸۰۱	طراحی، نصب، واپرینگ و آزمایش تست بلاک.	دستگاه	۶۲'۸۲۳'۰۰۰		
۱۱۰۸۰۲	برکناری تست بلاک.	دستگاه	۱۳'۰۱۵'۰۰۰		
۱۱۰۹۰۲	برکناری ترانسدیوسر.	دستگاه	۱۱'۵۲۳'۰۰۰		

فصل بیان دهم . تعمیرات و عملیات فوق برنامه سیستم های حفاظت و کنترل
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۱۱۰۰۱	طراحی، نصب وایرینگ کنتور.	دستگاه	۳۰'۷۲۸'۰۰۰		
۱۱۱۰۰۲	برکناری کنتور.	دستگاه	۱۱'۵۲۳'۰۰۰		
۱۱۱۰۰۳	آزمون و کانفیگ کنتور.	دستگاه	۱۹'۶۷۰'۰۰۰		
۱۱۱۰۰۴	بازدید و بررسی و صحت سنجی مدارات و مقادیر کنتورها و شبکه های ارتباطی تا بستر مخابراتی و کنترل پورت های ورودی و خروجی کنتورهای بازار برق	دستگاه	۴'۲۸۳'۰۰۰		
۱۱۱۰۰۵	پایش مستمر روزانه سامانه سنجش و پایش کنتورهای بازار برق و تهیه گزارشات دوره‌ای (توسط یک کارشناس ۸ ساعت در روز)	روز	۱۱'۷۴۰'۰۰۰		
۱۱۱۰۰۶	پایش مستمر روزانه سامانه سنجش و پایش کنتورهای بازار برق و تهیه گزارشات دوره‌ای (توسط دو کارشناس ۸ ساعت در روز)	روز	۲۳'۴۸۱'۰۰۰		
۱۱۱۰۰۷	نصب و راهاندازی باسیار پروتکشن Low Impedance انتقال.	دستگاه	۱۹۵'۶۵۵'۰۰۰		
۱۱۱۰۰۸	نصب و راهاندازی باسیار پروتکشن Low Impedance فوق توزیع.	دستگاه	۱۶۲'۰۱۵'۰۰۰		
۱۱۱۰۰۹	برکناری رله باسیار پروتکشن.	مجموعه	۶۱'۴۵۶'۰۰۰		
۱۱۱۰۱۰	نصب و تست و راهاندازی رله عیب کلید CBF.	دستگاه	۱۳۷'۴۹۱'۰۰۰		
۱۱۱۰۱۱	برکناری رله عیب کلید CBF.	دستگاه	۶۱'۴۵۶'۰۰۰		
۱۱۱۰۱۲	نصب و راه اندازی تپ پوزیشن.	دستگاه	۷'۶۸۲'۰۰۰		
۱۱۱۰۱۳	برکناری تپ پوزیشن.	دستگاه	۵'۳۴۱'۰۰۰		
۱۱۱۰۱۴	نصب و راه اندازی پنجره آلام.	دستگاه	۴۶'۰۹۲'۰۰۰		
۱۱۱۰۱۵	برکناری پنجره آلام.	دستگاه	۱۲'۲۹۱'۰۰۰		
۱۱۱۰۱۶	نصب، آزمون و راهاندازی رله های رگولاتور ولتاژ (AVR).	دستگاه	۱۰۴'۷۶۶'۰۰۰		
۱۱۱۰۱۷	برکناری رگولاتور ولتاژ (AVR).	دستگاه	۴۶'۰۹۲'۰۰۰		
۱۱۱۰۱۸	آزمون نقطه به نقطه مدارات بی انتقال.	بی	۳۰'۷۲۸'۰۰۰		
۱۱۱۰۱۹	آزمون نقطه به نقطه مدارات بی فوق توزیع.	بی	۱۵'۳۶۴'۰۰۰		
۱۱۱۰۲۰	آزمون نقطه به نقطه مدارات فیدر فشار متوسط.	فیدر	۷'۶۸۲'۰۰۰		
۱۱۱۰۲۱	نصب، آزمون و راهاندازی کنترل کننده هوشمند یک بانک خازنی.	دستگاه	۵۴'۵۵۷'۰۰۰		

فصل بازدهم . تعمیرات و عملیات فوق برنامه سیستم های حفاظت و کنترل
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۱۱۷۰۲	تغییر پیکره بندی رله های نیومریکال.	دستگاه	۱۵۳۶۴۰۰۰		
۱۱۱۷۰۳	نصب و راه اندازی متروسیل تا سه دستگاه.	مجموعه	۱۵۳۶۴۰۰۰		
۱۱۱۷۰۴	نصب و راه اندازی مبدل AC به DC.	دستگاه	۷۶۸۲۰۰۰		
۱۱۱۷۰۵	طراحی و نصب و واپرینگ و راه اندازی رله کمکی تا سه دستگاه .	موردن	۵۷۶۱۰۰۰		
۱۱۱۷۰۷	نصب، آزمون و راه اندازی آژیر.	دستگاه	۱۱۵۲۳۰۰۰		
۱۱۱۷۰۸	نصب و راه اندازی لوازم اندازه گیری میتر.	دستگاه	۳۱۵۲۱۰۰۰		
۱۱۱۷۰۹	نصب مجموعه ترمیнал سیگنال، ولتاژی یا جریانی.	مجموعه	۳۸۴۱۰۰۰		
۱۱۱۷۱۲	نصب، آزمون و راه اندازی رله تریپ یا TCS.	دستگاه	۲۳۰۴۶۰۰۰		
۱۱۱۷۱۳	اضافه بها به ردیف ۱۱۱۷۰۵ بابت طراحی و نصب و واپرینگ و راه اندازی هر دستگاه رله کمکی بیشتر از سه دستگاه در هر بار مراجعه گروه	دستگاه	۵۷۶۰۰۰		
۱۱۱۸۰۲	اعزام گروه حفاظت پست به درخواست کارفرما تا ۴ ساعت	موردن	۲۵۰۶۰۰۰		
۱۱۱۸۰۳	اضافه بها به ردیف ۱۱۱۸۰۲ بابت افزایش مدت انجام فعالیت مربوطه در پست به میزان بیش از ۴ تا ۸ ساعت	موردن	۱۷۹۲۱۰۰۰		

فصل دوازدهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه
مقدمه

۱. این فصل شامل ردیف‌های مربوط به تعمیرات و عملیات فوق برنامه تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه می‌باشد که مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در استاد ارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.
۲. سایر عملیات مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌های موضوع ردیف‌های این فصل از قبیل تامین مصالح، ساختمنی، سوراخکاری، جوشکاری و تراشکاری با استفاده از سایر فهارس‌بهای سازمان محاسبه و پرداخت می‌گردد.
۳. استفاده از ردیف‌های گروه ۷، صرفا در مواردی میسر می‌باشد که هیچ‌یک از دیگر ردیف‌های مندرج در این فصل توسط گروه مذکور در انجام ماموریت مورد استفاده قرار نگرفته باشد. لازم بذکر است مبنای محاسبه ردیف‌های مذکور، مدت زمان حضور گروه در پست می‌باشد.
۴. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	خدمات مرتبط با تجهیزات پی ال سی
۰۲	خدمات مرتبط با فیبر نوری
۰۳	خدمات مرتبط با تجهیزات رادیویی
۰۴	خدمات مرتبط با اسکادا
۰۵	خدمات مرتبط با تعمیرات عمومی
۰۶	خدمات مرتبط با سیستم ضبط مکالمات
۰۷	اعزام گروه

**فصل دوازدهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳**

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۲۰۱۰۳	نصب و راه اندازی ترمینال پی ال اسی.	دستگاه	۸۲'۹۷۶'۰۰۰		
۱۲۰۱۰۴	نصب و راه اندازی ترمینال پروتکشن.	دستگاه	۸۵'۰۸۹'۰۰۰		
۱۲۰۱۰۵	نصب و راه اندازی LMU.	دستگاه	۲۷'۷۵۹'۰۰۰		
۱۲۰۱۰۶	نصب و راه اندازی DTS باکس.	دستگاه	۱۲'۴۹۴'۰۰۰		
۱۲۰۱۰۷	نصب و راه اندازی DC باکس (PDB)	دستگاه	۱۸'۷۴۱'۰۰۰		
۱۲۰۱۰۸	نصب و راه اندازی مرکز تلفن.	دستگاه	۶۶'۸۷۲'۰۰۰		
۱۲۰۱۰۹	جمع آوری DTS باکس.	دستگاه	۱۸'۷۴۱'۰۰۰		
۱۲۰۱۱۰	جمع آوری DC باکس (PDB) تا ۱۰ فیوز.	دستگاه	۱۸'۷۴۱'۰۰۰		
۱۲۰۱۱۱	جمع آوری مرکز تلفن.	دستگاه	۲۳'۱۷۲'۰۰۰		
۱۲۰۱۱۲	نصب و راه اندازی شارژر.	دستگاه	۵۶'۲۲۳'۰۰۰		
۱۲۰۱۱۳	جمع آوری ترمینال پی ال اسی.	دستگاه	۴۶'۲۶۵'۰۰۰		
۱۲۰۱۱۴	جمع آوری ترمینال پروتکشن.	دستگاه	۷'۹۴۶'۰۰۰		
۱۲۰۱۱۵	جمع آوری LMU.	دستگاه	۲۳'۱۳۲'۰۰۰		
۱۲۰۱۱۶	جمع آوری شارژر.	دستگاه	۳۱'۲۳۵'۰۰۰		
۱۲۰۱۱۷	تست کانال های دیتا به صورت PTP (از مودم RTU تا مودم مرکز به صورت تست کاراکتر و ارسال پکت در سیستم های اترنت) به ازاء هر لینک	مجموعه	۲۰'۳۲۸'۰۰۰		
۱۲۰۲۰۸	نصب جوینت باکس.	دستگاه	۲۱'۸۶۴'۰۰۰		
۱۲۰۲۱۱	فیوزن تا ۱۲ کُر.	نقطه	۱۲'۹۲۷'۰۰۰		
۱۲۰۲۱۲	فیوزن ۱۲ کُر به بالا.	نقطه	۱۹'۳۰۲'۰۰۰		
۱۲۰۲۱۷	تغییر کانفیگ و کراس کانکت هر کانال SDH/PDH.	مورد	۱۴'۲۴۰'۰۰۰		
۱۲۰۲۱۸	نصب و راه اندازی MOXA تک پورت و دو پورت.	دستگاه	۹'۳۷۰'۰۰۰		
۱۲۰۲۱۹	نصب و راه اندازی MOXA دو پورت بالاتر.	دستگاه	۱۲'۴۹۴'۰۰۰		
۱۲۰۲۲۰	نصب و راه اندازی IPPhone.	دستگاه	۶'۲۴۷'۰۰۰		
۱۲۰۲۲۱	نصب و راه اندازی UPS تا ۶ KVA.	دستگاه	۲۸'۱۱۱'۰۰۰		
۱۲۰۲۲۲	نصب و راه اندازی UPS بالاتر از ۶ KVA.	دستگاه	۳۷'۴۸۲'۰۰۰		
۱۲۰۲۲۳	نصب و راه اندازی و کانفیگ سوییچ فیبر نوری.	دستگاه	۲۶'۱۰۷'۰۰۰		
۱۲۰۲۲۴	نصب و راه اندازی پچ پنل.	دستگاه	۶'۰۶۵'۰۰۰		

**فصل دوازدهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳**

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۲۰۲۲۵	نصب و راهاندازی و کانفیگ ترمینال SDH/PDH اکسر یا ماکس.	دستگاه	۵۷'۵۷۱'۰۰۰		
۱۲۰۲۲۶	نصب و راه ندازی ODF/OCDF سالنی و دیواری.	دستگاه	۴۱'۴۸۹'۰۰۰		
۱۲۰۳۰۵	نصب و راه اندازی بی سیم ایستگاه ثابت.	دستگاه	۱۲'۴۹۴'۰۰۰		
۱۲۰۳۰۶	نصب و راه اندازی بی سیم روی خودرو.	دستگاه	۱۵'۶۱۷'۰۰۰		
۱۲۰۳۰۷	نصب و راهاندازی تکرارکننده.	مورد	۳۰'۹۸۸'۰۰۰		
۱۲۰۳۰۸	نصب و راهاندازی ریموت بی سیم.	مورد	۱۱'۶۲۰'۰۰۰		
۱۲۰۳۰۹	نصب و راه اندازی شارژر بی سیم.	مورد	۶'۲۴۷'۰۰۰		
۱۲۰۳۱۰	نصب و راه اندازی باتری بی سیم.	مورد	۶'۲۴۷'۰۰۰		
۱۲۰۳۱۱	نصب و راه اندازی آنتن خودرویی.	شاخه	۶'۲۴۷'۰۰۰		
۱۲۰۳۱۲	نصب و راه اندازی آنتن رادیو مودم.	شاخه	۱۰'۲۴۳'۰۰۰		
۱۲۰۳۵۶	نصب و راهاندازی VOIP Gateway.	مورد	۱۸'۷۴۱'۰۰۰		
۱۲۰۳۵۷	برنامه ریزی بی سیم.	مورد	۷'۱۲۰'۰۰۰		
۱۲۰۳۵۹	طراحی شبکه رادیویی هر تکرارکننده.	مورد	۹۲'۱۸۴'۰۰۰		
۱۲۰۴۰۱	نصب و راهاندازی پایانه RTU.	دستگاه	۸۳'۲۵۴'۰۰۰		
۱۲۰۴۰۲	جمع آوری پایانه RTU.	دستگاه	۵۳'۲۱۲'۰۰۰		
۱۲۰۴۰۳	نصب و راهاندازی HVI.	دستگاه	۶۳'۰۲۱'۰۰۰		
۱۲۰۴۰۴	جمع آوری HVI.	دستگاه	۴۸'۲۴۸'۰۰۰		
۱۲۰۴۰۵	نصب و راهاندازی و کانفیگ ترانسلیوسر و تجهیزات اندازه‌گیری.	عدد	۱۶'۳۰۴'۰۰۰		
۱۲۰۴۰۷	افزایش/کاهش نقاط اندازه‌گیری و وضعیت‌ها.	بی	۲۱'۵۷۸'۰۰۰		
۱۲۰۴۰۸	آزمون نقطه به نقطه مدارات ایستگاه پست طرح H.	ایستگاه	۲۸۸'۰۷۶'۰۰۰		
۱۲۰۴۰۹	نصب و راهاندازی مودم اسکادا.	عدد	۱۵'۶۱۷'۰۰۰		
۱۲۰۵۰۹	جمع آوری مجموعه باتری ۴۸ ولت.	مجموعه	۳۳'۸۵۸'۰۰۰		
۱۲۰۵۱۰	نصب و راه اندازی مبدل تغذیه بی سیم.	دستگاه	۱۴'۹۹۰'۰۰۰		
۱۲۰۶۰۱	نصب و راه اندازی کامل سیستم ضبط مکالمات.	دستگاه	۶۱'۲۶۳'۰۰۰		
۱۲۰۷۰۲	اعزام گروه تعمیرات مخابرات و دیسپاچینگ به درخواست کارفرما تا ۴ ساعت	مورد	۲۱'۹۵۹'۰۰۰		
۱۲۰۷۰۳	اضافه بها به ردیف ۱۲۰۷۰۲ با بت افزایش مدت انجام فعالیت مربوطه در پست به میزان بیش از ۴ تا ۸ ساعت	مورد	۱۴'۲۷۷'۰۰۰		

پیوست ۱. شرح اقلام هزینه‌های بالاسری

هزینه بالاسری، به طور کلی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار، به شرح زیر تفکیک می‌شود.

۱. هزینه بالاسری عمومی

این هزینه از نوع هزینه‌هایی است که نمی‌توان آن‌ها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه‌های درج شده در زیر:

۱-۱. هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، اموراداری و مالی، تدارکات و خدمات.

۲-۱. هزینه بیمه‌های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.

۳-۱. هزینه وسائل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه‌های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسائل نقلیه عمومی انجام می‌شود.

۴-۱. هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

۵-۱. هزینه نگهداری دفتر مرکزی.

۶-۱. هزینه استهلاک وسائل دفتری دفتر مرکزی.

۷-۱. هزینه آب، برق، و سوخت دفتر مرکزی.

۸-۱. هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.

۹-۱. هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

۱۰-۱. هزینه لوازم التحریر و ملزمات دفتر مرکزی.

۱۱-۱. هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

۱۲-۱. هزینه تهیه اسناد، برای شرکت در مناقصه‌ها.

۱۳-۱. هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه‌ها.

۱۴-۱. هزینه‌های متفرقه، شامل هزینه‌های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجتمع، و مانند آن‌ها.

۱۵-۱. هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.

۱۶-۱. هزینه سرمایه گذاری یا اجاره هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از انبار مرکزی.

۱۷-۱. هزینه دستگاه‌ها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.

۲. هزینه بالا سری کار

این هزینه، از نوع هزینه‌هایی است که می‌توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه‌های درج شده در زیر:

۲-۱. هزینه‌های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:

۲-۱-۱. هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوده پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.

۲-۱-۲. هزینه ناشی از وجوده نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.

۲-۲. هزینه ضمانت نامه‌ها، که شامل موارد زیر است:

۲-۲-۱. هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.

۲-۲-۲. هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.

۲-۲-۳. هزینه ضمانت نامه وجوده حسن اجرای کار.

۲-۲-۴. سود پیمانکار.

۲-۲-۵. هزینه‌های مستمر کارگاه، که شامل موارد زیر است:

- ۲-۵-۱. هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات و حفاظت و حراست. همچنین، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف‌های فهرست بها و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.
- ۲-۵-۲. هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور برای بازرگانی و آزمایش قرار می‌گیرد.
- ۲-۵-۳. هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.
- ۲-۵-۴. هزینه تهیه نسخه‌های اضافی استناد و مدارک پیمانکار.
- ۲-۵-۵. هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار.
- ۲-۵-۶. هزینه پذیرایی کارگاه.
- ۲-۵-۷. هزینه‌های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسؤولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه.
- ۲-۵-۸. هزینه تامین وسیله ایاب و ذهاب کارگاه و وسیله نقلیه برای تدارکات کارگاه.
- ۲-۵-۹. هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزمومات.
- ۲-۵-۱۰. هزینه آزمایش‌های پیمانکار.
- ۲-۶-۱. هزینه‌های تهیه مدارک فنی و تحويل کار.
- ۲-۶-۲. هزینه‌های تهیه نقشه‌های کارگاهی (**Shop Drawings**), در حد نیاز کار.
- ۲-۶-۳. هزینه تهیه نقشه‌های چون ساخت (**As Built Drawings**).
- ۲-۶-۴. هزینه‌های برنامه ریزی و کنترل پروژه.
- ۲-۶-۵. هزینه‌های نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحويل موقت.
- ۲-۶-۶. هزینه‌های مربوط به امور تحويل موقت و تحويل قطعی.
- ۲-۶-۷. هزینه‌های بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه در طرح‌های غیر عمرانی.

توضیح ۱) هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین‌آلات جزو هزینه ساعتی ماشین‌آلات پیش‌بینی شده است و از این بابت هزینه‌ای در هزینه‌های بالاسری منظور نشده است.

توضیح ۲) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، چون هزینه‌های بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، توسط دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت می‌شود، هزینه‌ای از بابت آنها در هزینه‌های بالاسری منظور نشده است.

توضیح ۳) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیر عمرانی، هزینه‌های مالیات بر ارزش افزوده و همچنین هزینه عوارض شهرداری (برای پیمان‌های مشمول)، در هزینه‌های بالاسری منظور نشده است.

پیوست ۲. ضریب منطقه‌ای

۱. ضریب منطقه‌ای در این فهرست‌بهای به صورت میانگین استانی و بر اساس مفاد مندرج در آخرین بخش‌نامه «ضریب‌های منطقه‌ای کارهای پیمانکاری» و با لحاظ شرایط فنی شبکه (محدودیت، فشردگی و عمر تجهیزات شبکه) به شرح مقادیر مندرج در جدول زیر می‌باشد.
۲. در صورتی که فعالیت‌های مورد نظر در اسناد ارجاع کار و پیمان، در چند استان قرار گیرد، برآورد فعالیت‌های مرتبط با هر استان متناسب با حجم فعالیت مربوطه و با استفاده از ضریب منطقه‌ای همان استان به صورت جداگانه محاسبه و سپس تجمعی می‌گردد.

ضرایب منطقه‌ای نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع به تفکیک استان		
ضریب منطقه‌ای	استان	ردیف
۱/۱۳۰	فارس	۱۷
۱/۰۷۶	قزوین	۱۸
۱/۱۹۳	قم	۱۹
۱/۱۵۴	کردستان	۲۰
۱/۱۵۸	کرمان	۲۱
۱/۱۵۶	کرمانشاه	۲۲
۱/۱۹۵	کهگیلویه و بویراحمد	۲۳
۱/۱۵۴	گلستان	۲۴
۱/۱۴۴	گیلان	۲۵
۱/۱۴۱	لرستان	۲۶
۱/۱۶۹	مازندران	۲۷
۱/۰۷۳	مرکزی	۲۸
۱/۱۹۱	هرمزگان	۲۹
۱/۰۹۱	همدان	۳۰
۱/۱۳۴	یزد	۳۱
۱/۰۷۸	آذربایجان شرقی	۱
۱/۱۱۷	آذربایجان غربی	۲
۱/۰۸۴	اردبیل	۳
۱/۰۸۹	اصفهان	۴
۱/۱۶۳	البرز	۵
۱/۱۸۴	ایلام	۶
۱/۱۴۱	بوشهر	۷
۱/۲۰۲	تهران	۸
۱/۱۴۳	چهارمحال و بختیاری	۹
۱/۱۶۰	خراسان جنوبی	۱۰
۱/۱۵۱	خراسان رضوی	۱۱
۱/۱۰۵	خراسان شمالی	۱۲
۱/۲۳۲	خوزستان	۱۳
۱/۰۶۱	زنجان	۱۴
۱/۰۶۵	سمانان	۱۵
۱/۳۱۱	سیستان و بلوچستان	۱۶

پیوست ۳. دستورالعمل تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی

این دستورالعمل، برای استفاده در رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق تهیه شده است، از این رو، در کارهای مربوط به آن بخش، باید به تناسب ماهیت و نیاز آن کار، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد.

۱. تعاریف:

۱-۱. تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی، عبارت است از مجموعه اقداماتی که می‌بایست در مناطق مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان، توسط پیمانکار انجام پذیرد تا آغاز و انجام عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه در مناطق مختلف، طبق اسناد مذکور، میسر گردیده و صرفاً شامل موارد زیر می‌باشد.

تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی پیمانکار در مناطق مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان.

تامین لباس کار، کفش، کلاه حفاظتی و سایر لوازم ایمنی مورد نیاز کارکنان پیمانکار.

برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان.

تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی مورد استفاده در عملیات نگهداری و تعمیرات توسط پیمانکار، بر اساس مفاد اسناد ارجاع کار و پیمان.

بیمه ساختمان‌ها، ابزارها و آزمایشگاه‌های مورد استفاده در عملیات نگهداری و تعمیرات در مناطق مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان.

۲-۱. ساختمان‌های پشتیبانی، به ساختمانی گفته می‌شود که برای پشتیبانی عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های تعمیرات تجهیزات، ابزارهای سرپوشیده و فضای باز، آزمایشگاه‌ها و

۳-۱. ساختمان‌های عمومی، به ساختمانی گفته می‌شود که برای پشتیبانی افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آن‌ها، مورد استفاده قرار گیرد. مانند ساختمان‌های اداری و دفاتر کار.

۴-۱. منظور از تامین ساختمان‌ها، تاسیسات و ماشین‌آلات، فراهم‌نمودن آنها به روش خرید، احداث یا در اختیار گرفتن از امکانات موجود در محل به صورت اجاره و اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری از آنها توسط پیمانکار می‌باشد.

۲. شرایط کلی:

۱-۲. پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ پیمان، مطابق با فهرست و الزامات مراکز عملیاتی و پشتیبانی مورد نیاز کارفرما به شرح مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان، نسبت به استقرار مراکز فوق اقدام نماید.

۲-۲. پیمانکار موظف است در مدت زمان مورد تایید کارفرما نسبت به تجهیز محل استقرار مراکز عملیاتی (به تفکیک هر مرکز) اقدام نماید. در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه‌ای، برای عملیات تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی در اسناد ارجاع کار و پیمان درج شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن است.

۲-۳. تعهدات کارفرما در قبال تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی، در حدی که در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌بینی شده، انجام می‌شود. تجهیز مازاد بر موارد یا مبالغ پیش‌بینی شده در پیمان که مورد نیاز انجام کار است، به هزینه پیمانکار بوده و پرداخت اضافی از این بابت، انجام نمی‌شود.

۲-۴. پیمانکار، موظف است به هزینه خود، ساختمانها و تاسیساتی که برای استقرار مراکز عملیاتی مورد استفاده قرار می‌دهد را در برابر حوادث طبیعی، مانند آتش‌سوزی، سیل، زلزله و ... بیمه نماید.

۲-۵. ساختمان‌ها و تاسیسات مربوط به استقرار مراکز عملیاتی که در زمین‌های تحويلی کارفرما (در صورت پیش‌بینی در اسناد ارجاع کار و پیمان) احداث شده است، باید پس از انجام کار برچیده شوند. تجهیزات و مصالح بازیافتی تجهیز کارگاه (به استثنای تجهیز انجام شده توسط کارفرما)، متعلق به پیمانکار است. به جز ساختمان‌ها و قطعات پیش‌ساخته، چنانچه ساختمان‌ها و تاسیسات استقرار مراکز که توسط پیمانکار در زمین کارفرما احداث شده است، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای مصالح بازیافتی آنها، بر اساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار، ساختمانها و تاسیسات یاد شده، به کارفرما واگذار می‌شود.

پیوست ۳. دستورالعمل تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳

۳. برآورد:

۳-۱. کارفرما بر اساس نیاز کار و با توجه به گستردگی و اهمیت شبکه تحت پوشش و شرایط جغرافیایی منطقه، تعداد مراکز عملیاتی و شهرستان محل استقرار آنها را تعیین و با ذکر جزئیات نحوه انجام خدمات مندرج در بند ۱-۱، در اسناد ارجاع کار درج می‌نماید.

۳-۲. هزینه تجهیز و استقرار کلیه مراکز عملیاتی مربوط به این فهرست‌بها، با توجه به خدمات مندرج در بند ۱-۱، جمعاً به میزان حداقل ۴ درصد برآورد هزینه اجرای کار (بدون لحاظ نمودن هزینه تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی) توسط کارفرما محاسبه و در اسناد ارجاع کار منظور می‌گردد.

۳-۳. موارد مندرج در بند ۱-۱ ثابت بوده و هرگونه تغییر در مفاد مذکور در اسناد ارجاع کار و پیمان میسر نمی‌باشد.

۴. نحوه پرداخت:

۴-۱. با توجه به تعداد مراکز عملیاتی استقرار یافته توسط پیمانکار و بر اساس میزان تجهیز مراکز مذکور با تشخیص کارفرما، هزینه خدمات مندرج در بند ۱-۱، با رعایت مفاد بند ۲-۳، به صورت ماهیانه در طول مدت پیمان (از حاصل تقسیم «هزینه کل خدمات انجام شده مندرج در بند ۱-۱»، بر «تعداد ماههای مدت پیمان») محاسبه و پرداخت می‌گردد. همچنین هزینه تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت وضعیت‌ها منظور می‌شود.

۴-۲. در صورت عدم تجهیز و استقرار هر یک از مراکز عملیاتی مطابق با الزامات مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان توسط پیمانکار و یا عدم استمرار خدمات مذکور در طول مدت پیمان، علاوه بر عدم پرداخت هزینه ماهانه متناسب با خدمات انجام نشده مربوط به آن مرکز، کسر بها به همان میزان محاسبه و در صورت وضعیت پیمانکار منظور می‌گردد.



پیوست ۴. کارهای جدید

منظور از فهرست بهای منضم به پیمان، کل ردیف‌های این فهرست‌بها، ردیف‌هایی که با استنتاج از مقدمه فصول این فهرست‌بها ایجاد شده، ردیف‌های ستاره‌دار و ردیف‌های دارای مقدار از سایر فهارس‌بها پایه مورد استفاده در اسناد ارجاع کار، می‌باشد.

اگر در چارچوب موضوع پیمان، کاری به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن، در فهرست بهای منضم به پیمان ردیفی پیش‌بینی نشده باشد، مشمول ضوابط قیمت کار جدید طبق ضوابط پیمان می‌شود.

تبصره(۱): در صورتی که کار ابلاغ شده جزء فهرست بهای منضم به پیمان باشد مشمول ضوابط کار جدید نبوده و برای پرداخت قیمت آن بر اساس ضوابط پیمان عیناً از همان قیمت مندرج در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند ضریب بالاسری، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود.

تبصره(۲) در صورت تمدید مدت پیمان و افزایش خدمات مرتبط و یا ابلاغ کارهای جدید در طول مدت پیمان، چنانچه نیاز به افزایش خدمات تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی باشد، هزینه خدمات افزایش یافته با رعایت ضوابط پیوست ۳ و حداقل تا سقف ۲۵ درصد مبلغ کل خدمات تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی، به تناسب بخش افزایش یافته با پیمانکار توافق می‌گردد.



تشکر و قدردانی

فهرست‌های بهای واحد پایه به عنوان اسنادی مهم در چرخه ساخت و بهره‌برداری کشور هستند که تهیه، تدوین و ابلاغ آن‌ها در رشته‌های مختلف، با هدف هماهنگی بین عوامل اجرایی طرح‌ها و ایجاد یکتوختی در برآورد هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، انجام می‌شود. پس از انتشار رسمی اولین فهرست‌بهای واحد پایه در سال ۱۳۵۵، بازخورد مثبت و استقبال دستگاه‌های اجرایی، جامعه مهندسی و مجریان کشور، باعث شد تا سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های فنی مهندسی و افراد متخصص ذی‌ربط در رشته‌های مختلف، به بسط و گسترش فهارس‌بهای موردنیاز اقدام نماید، به نحوی که اکنون مجموعه فهرست‌های بهای واحد پایه در رشته‌های گوناگون به هنگام‌سازی و بازنگری شده و در راستای نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، منتشر می‌شود.

از این رو شایسته است از اعضای محترم شورای عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب و نیز مدیران، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که طی سالیان گذشته در مراحل تعیین قیمت‌های پایه، کارشناسی، تدوین و بررسی نقش داشته‌اند، مراتب تقدیر و تشکر بعمل آید. اینک با ابلاغ و انتشار فهرست‌بهای واحد پایه رشته "نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق" سال ۱۴۰۳، گامی دیگر در جهت رشد و اعتلای نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور برای مدیریت طرح‌ها و پروژه‌ها برداشته شده است. به این وسیله از کلیه همکاران و متخصصین ذی‌ربط که به شرح زیر در تهیه این فهرست بها مشارکت داشته‌اند، قدردانی می‌گردد.

توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم.

کارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق
سال: ۱۴۰۳

سازمان برنامه و بودجه کشور

سید جواد قانع فر (رییس امور نظام فنی اجرایی مشاورین و پیمانکاران)
علی طاهری
کیهان‌دخت نازک کار
علیرضا فخر رحیمی
مجتبی عزتی

وزارت نیرو (شرکت توانیر)

منصور پور عابدی (مسول کمیته فنی راهبری فهرست بها در شرکت توانیر)
هنگامه سلیمان

مجتبی علیرضا پور
محمد ابراهیم رمضانی

ایمان احمدی جنیدی
نگار حسن آبادی

میثم حسنی
حمیدرضا شالچیان

حمیده لیلاز مهرآبادی
رضا محسنی